

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月22日

出願番号

Application Number:

特願2002-242621

[ST.10/C]:

[JP2002-242621]

出願人


Applicant(s):

日本電気株式会社

2003年 6月20日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3048648

【書類名】 特許願  
【整理番号】 33509946  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H04L 12/00

H04M 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

【氏名】 榎本 敦之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

【氏名】 厩橋 正樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

【氏名】 飛鷹 洋一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

【氏名】 岩田 淳

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

【氏名】 渋谷 真

【特許出願人】

【識別番号】 000004237

【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093595

【弁理士】

【氏名又は名称】 松本 正夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 057794

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9303563

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノード

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、

ネットワークの構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、構成変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とするノード。

【請求項 2】 前記ネットワークの構成変更が、ノードの追加又は削除やリンクトポロジの変化であることを特徴とする請求項 1 に記載のノード。

【請求項 3】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、

ネットワークのコスト変更時に、現スパニングツリーを運用したまま、リンクコスト変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とするノード。

【請求項 4】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、

独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、

転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、

前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、  
転送に利用するスパニングツリーを決定するツリーセクタと、

宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、

前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、

前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とするノード。

【請求項 5】 前記ツリーセレクトが、  
転送に利用するスパニングツリーの切り替えを行うメインコントローラと、  
スパニングツリーの安定を示す指定した時間のタイマ満了を知らせる安定タイマと、  
フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、  
スパニングツリーの切り替えのための制御フレームを送受信する G V R P 送受信器と、  
フレームにタグを付加するタグ挿入器とを備えることを特徴とする請求項 4 に記載のノード。

【請求項 6】 前記ツリーセレクトは、  
スパニングツリーの安定を示すフレームの到着間隔を判別するため、一定時間が経過するとタイマ満了通知を送信する到着間隔タイマを備えることを特徴とする請求項 5 に記載のノード。

【請求項 7】 前記ツリーセレクトは、  
リンクコストの算出に利用する指定時間のタイマ満了を知らせるコスト参照タイマを備えることを特徴とする請求項 4 から請求項 6 の何れか 1 項に記載のノード。

【請求項 8】 前記ツリーマネージャが、  
フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、  
B P D U を送受信する B P D U 送受信器と、  
フレームにタグを付加するタグ挿入器と、  
スパニングツリープロトコルに従ってスパニングツリーを作成するツリーコントローラと、  
前記スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブルとを備えることを特徴とする請求項 4 から請求項 7 の何れか 1 項に記載のノード。

【請求項 9】 前記ツリーマネージャは、

通知されたリンクコストに所定の設定値を加算して返答するコスト操作器を備えることを特徴とする請求項 8 に記載のノード。

【請求項 1 0】 リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタを備えることを特徴とする請求項 4 から請求項 9 の何れか 1 項に記載のノード。

【請求項 1 1】 前記リンクコストを、利用状況に基づいて計算することを特徴とする請求項 3 に記載のノード。

【請求項 1 2】 前記利用状況を、空き帯域と定義することを特徴とする請求項 1 1 に記載のノード。

【請求項 1 3】 前記利用状況を、CPU 負荷と定義することを特徴とする請求項 1 1 に記載のノード。

【請求項 1 4】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、

ネットワーク内の各ノードがルートノードとなるスパニングツリーを生成し、宛先がルートノードとなるスパニングツリーを用いてフレームを転送することを特徴とするノード。

【請求項 1 5】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、

独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、

転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、

前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、ネットワークに存在するルートノード数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセクタと、

宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、

前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別器

とを備えることを特徴とするノード。

【請求項 1 6】 前記ツリーセクタが、  
ツリーマネージャの作成もしくは削除を行うメインコントローラと、  
フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、  
スパニングツリーの切り替えのための制御フレームを送信する G V R P 送受信器と、

フレームにタグを付加するタグ挿入器とを備えることを特徴とする請求項 1 5  
に記載のノード。

【請求項 1 7】 前記ツリーマネージャが、  
フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、  
B P D U を送受信する B P D U 送受信器と、  
フレームにタグを付加するタグ挿入器と、  
スパニングツリープロトコルに従ってスパニングツリーを作成するツリーコン  
トローラと、

前記スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテー  
ブルとを備えることを特徴とする請求項 1 5 または請求項 1 6 に記載のノード。

【請求項 1 8】 リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測す  
るリソースモニタを備えることを特徴とする請求項 1 5 から請求項 1 7 の何れか  
1 項に記載のノード。

【請求項 1 9】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニン  
グツリーシステムのノードにおいて、

スパニングツリーを生成するツリーマネージャが、  
スパニングツリープロトコルの種類およびバージョンにより、コスト値を調整  
するコスト操作器を備えることを特徴とするノード。

【請求項 2 0】 前記コスト操作器は、  
障害回復処理が遅いプロトコルを利用しているリンクに対して、大きなコスト  
を割り振ることを特徴とする請求項 1 9 に記載のノード。

【請求項 2 1】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニン  
グツリーシステムのノードにおいて、

ネットワーク内の動作の遅いプロトコルを使用中のリンクのそれぞれについて、前記各リンクのコストが最大となるスパニングツリーを生成し、前記各リンクに障害が発生した際に、前記リンクのコストが最大となっているツリーを利用してフレーム転送を行うことを特徴とするノード。

【請求項 2 2】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、

独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、

転送用ツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、

前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、

ネットワークに存在する動作の遅いプロトコルを使用中のリンク数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセレクトと、

宛先ごとのフレーム転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、

前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、

前記タグに従って転送先のツリーマネージャを決定する分別器

とを備えることを特徴とするノード。

【請求項 2 3】 前記ツリーセレクトが、

ツリーマネージャの作成もしくは削除を行うツリーセレクト内のメインコントローラと、

フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、

制御フレームを送信する G V R P 送受信器と、

フレームにタグを付加するタグ挿入器とを備えることを特徴とする請求項 2 2 に記載のノード。

【請求項 2 4】 前記ツリーマネージャが、

フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、

B P D U を送受信する B P D U 送受信器と、

フレームにタグを付加するタグ挿入器と、

スパニングツリープロトコルにしたがってスパニングツリーを作成するツリー



コントローラと、

スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブルとを備えることを特徴とする請求項 2 2 または請求項 2 3 に記載のノード。

【請求項 2 5】 リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタを備えることを特徴とする請求項 2 2 から請求項 2 4 の何れか 1 項に記載のノード。

【請求項 2 6】 スパニングツリープロトコルで利用されている H E L L O フレームより、短い間隔で障害検出用フレームを送受信して障害を検出する障害検出器を備えることを特徴とする請求項 4 から請求項 2 5 の何れか 1 項に記載のノード。

【請求項 2 7】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、

ネットワークの構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、構成変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替える処理を実行することを特徴とするスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 2 8】 前記ネットワークの構成変更が、ノードの追加又は削除やリンクトポロジの変化であることを特徴とする請求項 2 6 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 2 9】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、

ネットワークのコスト変更時に、現スパニングツリーを運用したまま、リンクコスト変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替える処理を実行することを特徴とするスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 3 0】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにお

いて、

複数のツリーマネージャによる独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する処理と、

転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答する処理と、

返答のあった前記タグをフレームに挿入するタグ挿入処理と、

転送に利用するツリーを決定するツリーセクタ処理と、

宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブル処理と

前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送処理と、

前記タグに従って転送先のツリーマネージャを決定する分別処理

とを実行することを特徴とするスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 3 1】 前記ツリーセクタ処理において、

転送に利用するスパニングツリーの切り替えを行うコントローラ処理と、

スパニングツリーの安定を示す指定した時間のタイマ満了を知らせる安定タイマ処理と、

フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、

スパニングツリーの切り替えのための制御フレームを送信する G V R P 送受信処理と、

フレームにタグを付加するタグ挿入処理

とを実行することを特徴とする請求項 3 0 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 3 2】 前記ツリーセクタ処理において、

スパニングツリーの安定を示すフレームの到着間隔を判別するため、一定時間が経過すると、タイマ満了通知を送信する到着間隔タイマ処理を実行することを特徴とする請求項 3 1 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 3 3】 前記ツリーセクタ処理は、

リンクコストの算出に利用する指定時間のタイマ満了を知らせるコスト参照タイマ処理を実行することを特徴とする請求項 3 0 から請求項 3 2 に記載のスパニ

ングツリー構成プログラム。

【請求項 3 4】 前記ツリーマネージャ処理が、  
フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、  
B P D U を送受信する B P D U 送受信処理と、  
フレームにタグを付加するタグ挿入処理と、  
スパニングツリープロトコルに従ってスパニングツリーを作成するツリーコン  
トローラ処理と、

前記スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテー  
ブル処理とを実行することを特徴とする請求項 3 0 から請求項 3 3 の何れか 1 項  
に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 3 5】 前記ツリーマネージャ処理は、  
通知されたリンクコストに所定の設定値を加算して返答するコスト操作処理を  
実行することを特徴とする請求項 3 4 に記載のスパニングツリー構成プログラム

【請求項 3 6】 リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測す  
るリソースモニタ処理を実行することを特徴とする請求項 3 0 から請求項 3 5 の  
何れか 1 項に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 3 7】 リンクコストを、利用状況により計算する処理を実行する  
ことを特徴とする請求項 2 9 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 3 8】 前記利用状況を、空き帯域と定義することを特徴とする請  
求項 3 7 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 3 9】 前記利用状況を、C P U 負荷と定義することを特徴とする  
請求項 3 7 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 0】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニン  
グツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにお  
いて、

ネットワーク内の各ノードがルートノードとなるスパニングツリーを生成し、  
宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送する  
ことを特徴とするスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 1】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、

独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャ処理と、

転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答するタグテーブル処理と、

前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入処理と

ネットワークに存在するルートノード数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセクタ処理と、

宛先ごとのフレーム転送出力先を記録するフォワーディングテーブル処理と、

前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送処理と、

前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別処理

とを備えることを特徴とするスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 2】 前記ツリーセクタ処理が、

ツリーマネージャの作成もしくは削除を行うツリーセクタ内のメインコントローラ処理と、

フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、

スパニングツリーの切り替えのための制御フレームを送信する G V R P 送受信処理と、

フレームにタグを付加するタグ挿入処理

とを実行することを特徴とする請求項 4 1 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 3】 前記ツリーマネージャ処理が、

フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、

B P D U を送受信する B P D U 送受信処理と、

フレームにタグを付加するタグ挿入処理と、  
スパニングツリープロトコルに従ってスパニングツリーを作成するツリーコン  
トローラ処理と、

前記スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテー  
ブル処理とを実行することを特徴とする請求項 4 1 または請求項 4 2 に記載のス  
パニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 4】 各前記ノードは、リンクの接続状況や空き帯域を含むリソ  
ース情報を計測するリソースモニタ処理を実行することを特徴とする請求項 4 1  
から請求項 4 3 の何れか 1 項に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 5】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニン  
グツリーシステムの各ノードで動作するスパニングツリー構成プログラムにおい  
て、

ネットワーク内の動作の遅いプロトコルを使用中のリンクのそれぞれについて  
、前期各リンクのコストが最大となるスパニングツリーを生成し、前記各リンク  
に障害が発生した際に、前記リンクのコストが最大となっているツリーを利用し  
てフレーム転送を行うことを特徴とするスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 6】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニン  
グツリーシステムの各ノードで動作するスパニングツリー構成プログラムにおい  
て、

独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャ  
処理と、

転送用ツリーに対応したタグを返答するタグテーブル処理と、

前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入処理と

、  
ネットワークに存在する動作の遅いプロトコルを使用中のリンク数と同数のツ  
リーマネージャを生成するツリーセクタ処理と、

宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブル処理と

、  
前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送する

フレーム転送処理と、

前記タグに従ってフレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別処理とを備えることを特徴とするスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 7】 前記ツリーセクタ処理が、  
ツリーマネージャの作成もしくは削除を行うツリーセクタ内のメインコントローラ処理と、

フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、

制御フレームを送受信する G V R P 送受信処理と、

フレームにタグを付加するタグ挿入処理

とを備えることを特徴とする請求項 4 6 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 8】 前記ツリーマネージャ処理が、  
フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、  
B P D U を送受信する B P D U 送受信処理と、  
フレームにタグを付加するタグ挿入処理と、  
スパニングツリープロトコルにしたがってスパニングツリーを作成するツリーコントローラ処理と、

スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブル処理とを備えることを特徴とする請求項 4 6 または請求項 4 7 に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 4 9】 各前記ノードは、リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタ処理を実行することを特徴とする請求項 4 6 から請求項 4 8 の何れか 1 項に記載のスパニングツリー構成プログラム。

【請求項 5 0】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

各前記ノードが、

ネットワークの構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、構成変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えること

を特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 5 1】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

各前記ノードが、

ネットワークのコスト変更時に、現スパニングツリーを運用したまま、リンクコスト変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 5 2】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

各前記ノードが、

独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、

転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、

前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、

転送に利用するスパニングツリーを決定するツリーセクタと、

宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、

前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、

前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 5 3】 リンクコストを、利用状況により計算することを特徴とする請求項 5 1 に記載のスパニングツリーシステム。

【請求項 5 4】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

ネットワーク内の各ノードがルートノードとなるスパニングツリーを生成し、宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送する

ことを特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 5 5】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、

転送用ツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、

前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、

ネットワークに存在するノード数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセレクトと、

宛先ごとのフレーム転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、

前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、

前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 5 6】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

スパニングツリーを生成するツリーマネージャが、

スパニングツリープロトコルの種類およびバージョンにより、コスト値を調整するコスト操作処理

を実行することを特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 5 7】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

スパニングツリーを生成するツリーマネージャが、

スパニングツリープロトコルの種類およびバージョンにより、コスト値を調整するコスト操作器

を備えることを特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 5 8】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

ネットワーク内の動作の遅いプロトコルを使用中のリンクのそれぞれについて、前期各リンクのコストが最大となるスパニングツリーを生成し、前記各リンク



に障害が発生した際に、前記リンクのコストが最大となっているツリーを利用してフレーム転送を行う

ことを特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 5 9】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、

独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、

転送用ツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、

前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、

ネットワークに存在する動作の遅いプロトコルを使用中のリンク数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセクタと、

宛先ごとのフレーム転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、

前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、

前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とするスパニングツリーシステム。

【請求項 6 0】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、

ネットワークの構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、構成変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とするスパニングツリー構成方法。

【請求項 6 1】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、

ネットワークのコスト変更時に、現スパニングツリーを運用したまま、リンクコスト変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とするスパニングツリー構成方法。

【請求項 6 2】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニン

グツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、

新規ノードを追加する際に、新規ノードを既存スパニングツリーに参加させず、予備スパニングツリーにのみ参加させることを特徴とするスパニングツリー構成方法。

【請求項 6 3】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、

ノードを削除する際に、削除ノードを予備スパニングツリーに参加させず、既存スパニングツリーのみに参加させることを特徴とするスパニングツリー構成方法。

【請求項 6 4】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、

ネットワーク構成が変更された時、予備系を用いて変更後のツリー作成を行うことを特徴とするスパニングツリー構成方法。

【請求項 6 5】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、

コスト算出に、リンクの空き帯域を利用することを特徴とするスパニングツリー構成方法。

【請求項 6 6】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、

ネットワーク内の全ノードが、全ノードをメンバに持つスパニングツリーのうち、どれか 1 つのルートノードとなるよう、複数のスパニングツリーを作成することを特徴とするスパニングツリー構成方法。

【請求項 6 7】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、

ネットワーク内に存在する全ノードをメンバに持つスパニングツリーを作成し、うち、障害復旧の遅いプロトコルを使用しているリンクごとに複数のスパニングツリーを作成することを特徴とするスパニングツリー構成方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、スパニングツリーシステムに関し、特にスパニングツリーの再構成時にネットワークを停止させることが無く、さらに負荷分散機能を有するスパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及びスパニングツリー構成ノードに関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、この種のスパニングツリーは、ループ(円環)状に形成されたネットワークにおいて、データが永遠に循環するのを防止するために用いられている。

【0003】

例えば「1998年、アイトリプルイー・スタンダード・802.1ディー (IEEE Std 802.1D)」と題するIEEE発行の標準化文書では、ループ(円環)状に形成されたネットワーク内で、データが永遠に循環するのを防止するため、ノード間でBridge Protocol Data Unit(BPDU)と呼ばれる制御情報をやり取りし、物理的にループ状になっているネットワークの一部を論理的に使用不能にして、論理的にツリー状のトポロジを形成する、スパニングツリーと呼ばれる制御手法が規定されている。これを従来技術1とする。

【0004】

また、「2001年、アイトリプルイー・スタンダード・802.1ダブリュ (IEEE Std 802.1W)」と題するIEEE発行の標準化文書では、制御情報の交換方法を拡張することにより、従来技術1におけるツリー作成を高速化し、さらに、あらかじめ迂回経路を設定しておくことにより、障害発生時の高速な迂回経路の設定を行う、高速スパニングツリーと呼ばれる制御手法が規定されている。これを従来技術2とする。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

上述した従来の技術では、以下に述べるような問題点があった。

【0006】

第1に、輻輳により、フレームの到着遅れや、欠落が発生するという問題があ

った。

【 0 0 0 7 】

従来技術 1 では、スパニングツリーに属するノードおよびリンクの追加および削除時に、スパニングツリーを停止させて最初から構築しなおすため、再構築中に長時間ネットワーク全体が停止して輻輳が発生することにより、フレームの到着が遅れたり、欠落する場合があった。

【 0 0 0 8 】

従来技術 2 では、スパニングツリーに属するノードおよびリンクの追加および削除時に、局所的にデータフレームの転送を停止させながら、徐々にスパニングツリーを構築しなおすため、再構築中にネットワークの一部が停止して輻輳し、フレームの到着が遅れたり、欠落する場合があった。

【 0 0 0 9 】

第 2 に、スパニングツリーに属するノードの追加および削除等のスパニングツリー再構成時に、ネットワークが停止するという問題点があった。

【 0 0 1 0 】

従来技術 1 では、スパニングツリーに属するノードの追加および削除時に、スパニングツリーを停止させて最初から構築しなおすため、再構築中に長時間ネットワーク全体が停止する場合があった。

【 0 0 1 1 】

従来技術 2 では、スパニングツリーに属するノードの追加および削除時に、局所的にデータフレームの転送を停止させながら、徐々にスパニングツリーを構築しなおすため、再構築中にネットワークの一部が停止する場合があった。

【 0 0 1 2 】

第 3 に、トラフィックの負荷分散ができないという問題点があった。

【 0 0 1 3 】

従来技術 1 および従来技術 2 では、リンク容量を用いてコストを計算し、スパニングツリー構築時の経路選択に利用しているため、トラフィックに応じた動的な負荷分散のための経路変更ができなかった。

【 0 0 1 4 】

第4に、負荷分散しようとする、スパニングツリー再構成のために、ネットワークが停止するという問題点があった。

## 【0015】

従来技術1では、コストをトラフィック状況に応じて動的に変化させようすると、スパニングツリーを一旦停止させてから構築しなおすことで経路を変更するため、再構築中に長時間ネットワーク全体が停止する場合があった。

## 【0016】

従来技術2では、コストをトラフィック状況に応じて動的に変化させようすると、局所的にデータフレームの転送を停止させながら、スパニングツリーの一部を徐々に構築しなおして経路を変更するため、再構築中にネットワークの一部が停止する場合があった。

## 【0017】

第5に、宛先への最低コスト経路が必ずしも選択されとは限らないという問題があった。

## 【0018】

従来技術1および従来技術2では、スパニングツリーをネットワーク上で1系統のみ設定し、各ノード毎に予め設定されたプライオリティ値およびMACアドレスより、ネットワーク上で唯一のルートノードを決定し、単一のツリーを作成するため、ツリーの末端に位置するノード同士が通信する場合は、最短経路が別にあったとしてもブロッキングされてしまい、冗長な経路を通過する場合があった。

## 【0019】

第6に、リンク利用率が低い一方、ルートノード付近に負荷が集中するという問題があった。

## 【0020】

従来技術1および従来技術2では、スパニングツリーをネットワーク上で1系統のみ設定し、各ノードに設定されたプライオリティ値およびMACアドレスより、ネットワーク上で唯一のルートノードを決定し、単一のツリーを作成するため、ツリーの末端では設置されていても利用されないリンクが出現してリンク利

用率が低下した。逆に、ルートノード付近では、トラフィックが集中し、輻輳発生の可能性が高まる場合があった。

## 【 0 0 2 1 】

第 7 に、ルートノード障害時のツリー構築に時間がかかり、その間ネットワークが停止するという問題があった。

## 【 0 0 2 2 】

従来技術 1 では、スパニングツリーをネットワーク上で 1 系統のみ設定し、ルートノードを 1 つだけしか持たないため、ルートノードにおいて障害が発生すると、スパニングツリーを停止させて最初から構築しなおすため、再構築中に長時間ネットワーク全体が停止する場合があった。

## 【 0 0 2 3 】

従来技術 2 では、ルートノードにおいて障害が発生すると、局所的にデータフレームの転送を停止させながら、徐々にスパニングツリーを構築しなおすため、再構築中にネットワークの一部が停止する場合があった。

## 【 0 0 2 4 】

第 8 に、IEEE 802.1D を利用する区間は、障害時のルート切り替えが遅く、スパニングツリーの再構成にも時間がかかるという問題があった。

## 【 0 0 2 5 】

従来技術 1 では、ツリーの構築時においてデータの交換が可能となるまで、数十秒の時間がかかる場合があるからである。

## 【 0 0 2 6 】

さらに、第 9 に、従来技術 1 及び従来技術 2 の何れにおいても、単一のツリーしか持たないために、トラフィックがルートノード付近に集中して輻輳し、フレームの到着が遅れたり、欠落する場合があった。

## 【 0 0 2 7 】

本発明の第 1 の目的は、輻輳発生確率を下げ、輻輳によるフレームの到着遅れや欠落が発生する頻度を減らすことができる、スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノードを提供することにある。

【 0 0 2 8 】

本発明の第2の目的は、ネットワークを停止させずに、スパニングツリーに属するノードの追加および削除等のスパニングツリー再構成ができる、スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノードを提供することにある。

【 0 0 2 9 】

本発明の第3の目的は、トラフィックの負荷分散ができる、スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノードを提供することにある。

【 0 0 3 0 】

本発明の第4の目的は、経路変更にともなうスパニングツリー再構成のために、ネットワークを停止させることなく負荷分散ができる、スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノードを提供することにある。

【 0 0 3 1 】

本発明の第5の目的は、宛先への最低コスト経路が選択される、スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノードを提供することにある。

【 0 0 3 2 】

本発明の第6の目的は、リンク利用率を高め、ルートノード付近に負荷を集中させずに分散可能な、スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノードを提供することにある。

【 0 0 3 3 】

本発明の第7の目的は、ルートノード障害によるネットワーク停止を回避可能な、スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノードを提供することにある。

【 0 0 3 4 】

本発明の第8の目的は、スパニングツリーがIEEE 802.1D利用区間を通過して設定されるのを防ぎ、障害時の切替やルート変更を高速化し、輻輳発生

の可能性やフレームの欠落の可能性を低下させることが可能な、スパニングツリーシステム、スパニングツリー構成方法及び構成プログラム、スパニングツリー構成ノードを提供することにある。

## 【 0 0 3 5 】

## 【課題を解決するための手段】

請求項 1 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、ネットワークの構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、構成変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とする。

## 【 0 0 3 6 】

請求項 2 の本発明のノードは、前記ネットワークの構成変更が、ノードの追加又は削除やリンクトポロジの変化であることを特徴とする。

## 【 0 0 3 7 】

請求項 3 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、ネットワークのコスト変更時に、現スパニングツリーを運用したまま、リンクコスト変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とする。

## 【 0 0 3 8 】

請求項 4 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、転送に利用するスパニングツリーを決定するツリーセレクタと、宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とする。



## 【 0 0 3 9 】

請求項 5 の本発明のノードは、前記ツリーセレクトが、転送に利用するスパニングツリーの切り替えを行うメインコントローラと、スパニングツリーの安定を示す指定した時間のタイマ満了を知らせる安定タイマと、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、スパニングツリーの切り替えのための制御フレームを送受信する G V R P 送受信器と、フレームにタグを付加するタグ挿入器とを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 4 0 】

請求項 6 の本発明のノードは、前記ツリーセレクトは、スパニングツリーの安定を示すフレームの到着間隔を判別するため、一定時間が経過するとタイマ満了通知を送信する到着間隔タイマを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 4 1 】

請求項 7 の本発明のノードは、前記ツリーセレクトは、リンクコストの算出に利用する指定時間のタイマ満了を知らせるコスト参照タイマを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 4 2 】

請求項 8 の本発明のノードは、前記ツリーマネージャが、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、 B P D U を送受信する B P D U 送受信器と、フレームにタグを付加するタグ挿入器と、スパニングツリープロトコルに従ってスパニングツリーを作成するツリーコントローラと、前記スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブルとを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 4 3 】

請求項 9 の本発明のノードは、前記ツリーマネージャは、通知されたリンクコストに所定の設定値を加算して返答するコスト操作器を備えることを特徴とする。

## 【 0 0 4 4 】

請求項 1 0 の本発明のノードは、リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタを備えることを特徴とする。

【 0 0 4 5 】

請求項 1 1 の本発明のノードは、前記リンクコストを、利用状況に基づいて計算することを特徴とする。

【 0 0 4 6 】

請求項 1 2 の本発明のノードは、前記利用状況を、空き帯域と定義することを特徴とする。

【 0 0 4 7 】

請求項 1 3 の本発明のノードは、前記利用状況を、CPU 負荷と定義することを特徴とする。

【 0 0 4 8 】

請求項 1 4 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、ネットワーク内の各ノードがルートノードとなるスパニングツリーを生成し、宛先がルートノードとなるスパニングツリーを用いてフレームを転送することを特徴とする。

【 0 0 4 9 】

請求項 1 5 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、ネットワークに存在するルートノード数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセクタと、宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とする。

【 0 0 5 0 】

請求項 1 6 の本発明のノードは、前記ツリーセクタが、ツリーマネージャの作成もしくは削除を行うメインコントローラと、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、スパニングツリーの切り替えのための制御フレームを送信

する G V R P 送受信器と、フレームにタグを付加するタグ挿入器とを備えることを特徴とする。

【 0 0 5 1 】

請求項 1 7 の本発明のノードは、前記ツリーマネージャが、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、 B P D U を送受信する B P D U 送受信器と、フレームにタグを付加するタグ挿入器と、スパニングツリープロトコルに従ってスパニングツリーを作成するツリーコントローラと、前記スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブルとを備えることを特徴とする。

【 0 0 5 2 】

請求項 1 8 の本発明のノードは、リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタを備えることを特徴とする。

【 0 0 5 3 】

請求項 1 9 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、スパニングツリーを生成するツリーマネージャが、スパニングツリープロトコルの種類およびバージョンにより、コスト値を調整するコスト操作器を備えることを特徴とする。

【 0 0 5 4 】

請求項 2 0 の本発明のノードは、前記コスト操作器は、障害回復処理が遅いプロトコルを利用しているリンクに対して、大きなコストを割り振ることを特徴とする。

【 0 0 5 5 】

請求項 2 1 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、ネットワーク内の動作の遅いプロトコルを使用中のリンクのそれぞれについて、前記各リンクのコストが最大となるスパニングツリーを生成し、前記各リンクに障害が発生した際に、前記リンクのコストが最大となっているツリーを利用してフレーム転送を行うことを特徴とする。

【 0 0 5 6 】

請求項 2 2 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードにおいて、独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、転送用ツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、ネットワークに存在する動作の遅いプロトコルを使用中のリンク数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセレクトと、宛先ごとのフレーム転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、前記フォワーディングテーブルで指定された出力にフレームを転送するフレーム転送器と、タグに従って転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 5 7 】

請求項 2 3 の本発明のノードは、前記ツリーセレクトが、ツリーマネージャの作成もしくは削除を行うツリーセレクト内のメインコントローラと、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、制御フレームを送信する G V R P 送受信器と、フレームにタグを付加するタグ挿入器とを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 5 8 】

請求項 2 4 の本発明のノードは、前記ツリーマネージャが、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除器と、 B P D U を送受信する B P D U 送受信器と、フレームにタグを付加するタグ挿入器と、スパニングツリープロトコルにしたがってスパニングツリーを作成するツリーコントローラと、スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブルとを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 5 9 】

請求項 2 5 の本発明のノードは、リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 6 0 】

請求項 2 6 の本発明のノードは、スパニングツリープロトコルで利用されている H E L L O フレームより、短い間隔で障害検出用フレームを送受信して障害を検出する障害検出器を備えることを特徴とする。

## 【 0 0 6 1 】

請求項 27 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、ネットワークの構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、構成変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替える処理を実行することを特徴とする。

## 【 0 0 6 2 】

請求項 28 の本発明は、前記ネットワークの構成変更が、ノードの追加又は削除やリンクトポロジの変化であることを特徴とする。

## 【 0 0 6 3 】

請求項 29 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、ネットワークのコスト変更時に、現スパニングツリーを運用したまま、リンクコスト変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替える処理を実行することを特徴とする。

## 【 0 0 6 4 】

請求項 30 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、複数のツリーマネージャによる独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する処理と、転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答する処理と、返答のあった前記タグをフレームに挿入するタグ挿入処理と、転送に利用するツリーを決定するツリーセレクト処理と、宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブル処理と、前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送処理と、前記タグに従って転送先のツリーマネージャを決定する分別処理とを実行することを特徴とする。

## 【 0 0 6 5 】

請求項 31 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーセレクト

タ処理において、転送に利用するスパニングツリーの切り替えを行うコントローラ処理と、スパニングツリーの安定を示す指定した時間のタイマ満了を知らせる安定タイマ処理と、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、スパニングツリーの切り替えのための制御フレームを送信するGVRP送受信処理と、フレームにタグを付加するタグ挿入処理とを実行することを特徴とする。

## 【 0 0 6 6 】

請求項 3 2 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーセレクト処理において、スパニングツリーの安定を示すフレームの到着間隔を判別するため、一定時間が経過すると、タイマ満了通知を送信する到着間隔タイマ処理を実行することを特徴とする。

## 【 0 0 6 7 】

請求項 3 3 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーセレクト処理は、リンクコストの算出に利用する指定時間のタイマ満了を知らせるコスト参照タイマ処理を実行することを特徴とする。

## 【 0 0 6 8 】

請求項 3 4 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーマネージャ処理が、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、BPDUを送受信するBPDU送受信処理と、フレームにタグを付加するタグ挿入処理と、スパニングツリープロトコルに従ってスパニングツリーを作成するツリーコントローラ処理と、前記スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブル処理とを実行することを特徴とする。

## 【 0 0 6 9 】

請求項 3 5 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーマネージャ処理は、通知されたリンクコストに所定の設定値を加算して返答するコスト操作処理を実行することを特徴とする。

## 【 0 0 7 0 】

請求項 3 6 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタ処理を実行することを特徴とする。

【 0 0 7 1 】

請求項 3 7 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、リンクコストを、利用状況により計算する処理を実行することを特徴とする。

【 0 0 7 2 】

請求項 3 8 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記利用状況を、空き帯域と定義することを特徴とする。

【 0 0 7 3 】

請求項 3 9 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記利用状況を、CPU 負荷と定義することを特徴とする。

【 0 0 7 4 】

請求項 4 0 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、ネットワーク内の各ノードがルートノードとなるスパニングツリーを生成し、宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送する処理を実行することを特徴とする。

【 0 0 7 5 】

請求項 4 1 の本発明は、 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノード上で動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャ処理と、転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答するタグテーブル処理と、前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入処理と、ネットワークに存在するルートノード数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセクタ処理と、宛先ごとのフレーム転送出力先を記録するフォワーディングテーブル処理と、前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送処理と、前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別処理とを備えることを特徴とする。

【 0 0 7 6 】

請求項 4 2 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーセクタ

タ処理が、ツリーマネージャの作成もしくは削除を行うツリーセクタ内のメインコントローラ処理と、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、スパニングツリーの切り替えのための制御フレームを送信するGVRP送受信処理と、フレームにタグを付加するタグ挿入処理とを実行することを特徴とする。

## 【0077】

請求項43の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーマネージャ処理が、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、BPDUS送受信するBPDUS送受信処理と、フレームにタグを付加するタグ挿入処理と、スパニングツリープロトコルに従ってスパニングツリーを作成するツリーコントローラ処理と、前記スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブル処理とを実行することを特徴とする。

## 【0078】

請求項44の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、各前記ノードは、リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタ処理を実行することを特徴とする。

## 【0079】

請求項45の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノードで動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、ネットワーク内の動作の遅いプロトコルを使用中のリンクのそれぞれについて、前期各リンクのコストが最大となるスパニングツリーを生成し、前記各リンクに障害が発生した際に、前記リンクのコストが最大となっているツリーを利用してフレーム転送を行う処理を実行することを特徴とする。

## 【0080】

請求項46の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムの各ノードで動作するスパニングツリー構成プログラムにおいて、独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャ処理と、転送用ツリーに対応したタグを返答するタグテーブル処理と、前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入処理と、ネットワークに存在する動作の遅いプロトコルを使用中のリンク数と同数のツリー



マネージャを生成するツリーセクタ処理と、宛先ごとのフレーム転送出力先を記録するフォワーディングテーブル処理と、前記フォワーディングテーブルで指定された出力にフレームを転送するフレーム転送処理と、前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別処理を実行することを特徴とする。

## 【 0 0 8 1 】

請求項 4 7 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーセクタ処理が、ツリーマネージャの作成もしくは削除を行うツリーセクタ内のメインコントローラ処理と、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、制御フレームを送受信する G V R P 送受信処理と、フレームにタグを付加するタグ挿入処理とを実行することを特徴とする。

## 【 0 0 8 2 】

請求項 4 8 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、前記ツリーマネージャ処理が、フレームに付加されたタグを削除するタグ削除処理と、 B P D U を送受信する B P D U 送受信処理と、フレームにタグを付加するタグ挿入処理と、スパニングツリープロトコルにしたがってスパニングツリーを作成するツリーコントローラ処理と、スパニングツリープロトコルで使用するパラメータを保持するツリーテーブル処理とを実行することを特徴とする。

## 【 0 0 8 3 】

請求項 4 9 の本発明のスパニングツリー構成プログラムは、各前記ノードは、リンクの接続状況や空き帯域を含むリソース情報を計測するリソースモニタ処理を実行することを特徴とする。

## 【 0 0 8 4 】

請求項 5 0 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、各前記ノードが、ネットワークの構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、構成変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とする。

## 【 0 0 8 5 】

請求項 5 1 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、各前記ノードが、ネットワークのコスト変更時に、現スパニングツリーを運用したまま、リンクコスト変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とする。

## 【 0 0 8 6 】

請求項 5 2 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、各前記ノードが、独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、転送に利用しているスパニングツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、転送に利用するスパニングツリーを決定するツリーセクタと、宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、前記フォワーディングテーブルで指定された転送出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、前記タグに従って前記フレームの転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 8 7 】

請求項 5 3 の本発明は、リンクコストを、利用状況により計算することを特徴とする。

## 【 0 0 8 8 】

請求項 5 4 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、ネットワーク内の各ノードがルートノードとなるスパニングツリーを生成し、宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送することを特徴とする。

## 【 0 0 8 9 】

請求項 5 5 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、転送用ツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、ネットワークに存在するノード数と同数のツリーマネージャを生成す

るツリーセクタと、宛先ごとのフレームの転送出力先を記録するフォワーディングテーブルと、前記フォワーディングテーブルで指定された出力先にフレームを転送するフレーム転送器と、前記タグに従って転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 9 0 】

請求項 5 6 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、スパニングツリーを生成するツリーマネージャが、

スパニングツリープロトコルの種類およびバージョンにより、コスト値を調整するコスト操作処理を実行することを特徴とする。

## 【 0 0 9 1 】

請求項 5 7 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、スパニングツリーを生成するツリーマネージャが、

スパニングツリープロトコルの種類およびバージョンにより、コスト値を調整するコスト操作器を備えることを特徴とする。

## 【 0 0 9 2 】

請求項 5 8 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、ネットワーク内の動作の遅いプロトコルを使用中のリンクのそれぞれについて、前期各リンクのコストが最大となるスパニングツリーを生成し、前記各リンクに障害が発生した際に、前記リンクのコストが最大となっているツリーを利用してフレーム転送を行うことを特徴とする。

## 【 0 0 9 3 】

請求項 5 9 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムにおいて、独立して動作する複数のスパニングツリーを生成する複数のツリーマネージャと、転送用ツリーに対応したタグを返答するタグテーブルと、前記タグテーブルより返答のあったタグをフレームに挿入するタグ挿入器と、ネットワークに存在する動作の遅いプロトコルを使用中のリンク数と同数のツリーマネージャを生成するツリーセクタと、宛先ごとのフレーム転送

出力先を記録するフォワーディングテーブルと、前記フォワーディングテーブルで指定された出力にフレームを転送するフレーム転送器と、前記タグに従って転送先のツリーマネージャを決定する分別器とを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 9 4 】

請求項 6 0 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、ネットワークの構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、構成変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とする。

## 【 0 0 9 5 】

請求項 6 1 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、ネットワークのコスト変更時に、現スパニングツリーを運用したまま、リンクコスト変更後の新たなスパニングツリーを生成し、前記新たなスパニングツリーの安定後に、転送に利用するスパニングツリーを前記新たなスパニングツリーに切り替えることを特徴とする。

## 【 0 0 9 6 】

請求項 6 2 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、新規ノードを追加する際に、新規ノードを既存スパニングツリーに参加させず、予備スパニングツリーにのみ参加させることを特徴とする。

## 【 0 0 9 7 】

請求項 6 3 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、ノードを削除する際に、削除ノードを予備スパニングツリーに参加させず、既存スパニングツリーのみに参加させることを特徴とする。

## 【 0 0 9 8 】

請求項 6 4 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、ネットワーク構成

が変更された時、予備系を用いて変更後のツリー作成を行うことを特徴とする。

【 0 0 9 9 】

請求項 6 5 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、コスト算出に、リンクの空き帯域を利用することを特徴とする。

【 0 1 0 0 】

請求項 6 6 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、ネットワーク内の全ノードが、全ノードをメンバに持つスパニングツリーのうち、どれか 1 つのルートノードとなるよう、複数のスパニングツリーを作成することを特徴とする。

【 0 1 0 1 】

請求項 6 7 の本発明は、複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのスパニングツリー構成方法であって、ネットワーク内に存在する全ノードをメンバに持つスパニングツリーを作成し、うち、障害復旧の遅いプロトコルを使用しているリンクごとに複数のスパニングツリーを作成することを特徴とする。

【 0 1 0 2 】

【発明の実施の形態】

以降の説明の中で、複数のスパニングツリーおよび複数のノード群を識別する識別子としてタグを用いた説明を行うが、このタグは、VLAN タグのほかに、本特許出願人による特願 2 0 0 2 - 2 3 9 4 6 5 号に開示される拡張タグ及び他のタグもしくは識別手段のうち、単独もしくは何れか 1 つ以上の組み合わせを意味する。

【 0 1 0 3 】

ここで、本発明において用いるタグのうち、上記特願 2 0 0 2 - 2 3 9 4 6 5 号に開示される拡張タグ付きフレームのフォーマットについて説明する。

【 0 1 0 4 】

図 1 は、IEEE 8 0 2 . 1 Q で規定されている VLAN タグ付きイーサネット(R)フレームのフォーマットである。VLAN タグ付きイーサネット(R)フレ

ーム 3 2 0 0 は、送信先 MAC アドレス 3 2 0 1 と、送信元 MAC アドレス 3 2 0 2 と、VLAN タグ 3 2 0 3 と、イーサネット(R) 属性情報 3 2 0 4 と、ペイロード 3 2 0 5 と、FCS 3 2 0 6 とから構成される。

## 【 0 1 0 5 】

これに対して、図 2 は、本発明の拡張タグ付きイーサネット(R) フレームのフォーマットである。拡張タグ付きイーサネット(R) フレーム 3 3 0 0 は、送信先 MAC アドレス 3 2 0 1 と、送信元 MAC アドレス 3 2 0 2 と、拡張タグ格納領域 3 3 0 1 と、イーサネット(R) 属性情報 3 2 0 4 と、ペイロード 3 2 0 5 と、FCS 3 2 0 6 とから構成され、既存の VLAN タグ付きイーサネット(R) フレーム 3 2 0 0 の VLAN タグ 3 2 0 3 が拡張タグ格納領域 3 3 0 1 に置き換わる。

## 【 0 1 0 6 】

また図 3 に示すように別の構成の拡張タグ付きイーサネット(R) フレーム 3 4 0 0 も存在し、これは送信先 MAC アドレス 3 2 0 1 と、送信元 MAC アドレス 3 2 0 2 と、拡張タグ格納領域 3 3 0 1 と、VLAN タグ 3 2 0 3 と、イーサネット(R) 属性情報 3 2 0 4 と、ペイロード 3 2 0 5 と、FCS 3 2 0 6 とから構成され、拡張タグ格納領域 3 3 0 1 は送信元 MAC アドレス 3 2 0 2 の後に挿入される。

## 【 0 1 0 7 】

拡張タグ格納領域 3 3 0 1 には 1 つまたは複数の拡張タグを格納可能である。拡張タグのサイズは 4 バイトであり、VLAN タグ 3 2 0 3 と同一サイズとなっている。拡張タグ付きイーサネット(R) フレーム 3 3 0 0、3 4 0 0 の送信元 MAC アドレス 3 2 0 2 の次に挿入される拡張タグと VLAN タグ付きイーサネット(R) フレーム 3 2 0 0 の VLAN タグは同一の位置に同一のサイズで格納されており、その区別は各々のタグの上位 2 バイトに格納される値を変更することにより区別する（詳細については後述する）。

## 【 0 1 0 8 】

これにより、拡張タグ付きイーサネット(R) フレーム 3 3 0 0、3 4 0 0 は、VLAN タグ付きイーサネット(R) フレーム 3 2 0 0 と互換性を有しており、既

存ノード、拡張タグ対応ノードの双方においてどちらのフレームも処理可能である。

#### 【0 1 0 9】

図4は、拡張タグ格納領域3 3 0 1を示している。図4に示す格納例では、8個の拡張タグ3 5 0 0～3 5 0 7が格納されている。

#### 【0 1 1 0】

フォワーディングタグ3 5 0 0には宛先ノードの識別子や宛先までのラベル（例えばMPLSラベル）が格納される。また、宛先ノードの識別子を格納したフォワーディングタグ3 5 0 0に加えて、送信元ノードの識別子を格納する場合もある。各ノードはこのフォワーディングタグを参照してフレーム転送先を決定する。このフォワーディングタグ3 5 0 0は拡張タグ付きイーサネット(R)フレーム3 3 0 0、3 4 0 0において必ず格納される。

#### 【0 1 1 1】

拡張タグの種類としては、カスタマ分離タグ3 5 0 1、プロテクションタグ3 5 0 2、OAM&Pタグ3 5 0 3、品質情報タグ3 5 0 4、フレーム制御タグ3 5 0 5、セキュリティタグ3 5 0 6、ユーザ拡張タグ3 5 0 7が格納されている。

#### 【0 1 1 2】

カスタマ分離タグ3 5 0 1には、各ノードに収容されるカスタマ毎に情報を分離するための識別子が格納される。カスタマとしては、同一のVLANの所属するカスタマを同一カスタマとする場合や、2つ以上のノードの特定のポートに収容されるカスタマを同一カスタマとする場合や、網内のノードに接続する2つ以上のホストを同一カスタマとする場合などがある。これらのカスタマに対して分離識別子が割り当てられ、各カスタマからのフレームにはカスタマ分離タグ3 5 0 1内にこの分離識別子が格納される。カスタマ分離タグ3 5 0 1によってカスタマを識別することにより、カスタマ単位の付加サービス（例えば、特定カスタマに対する優先制御など）の提供が可能となる。また、カスタマ分離タグ3 5 0 1は複数スタックして使うことも可能である。この場合、分離可能なカスタマ数を大幅に増やすことができる。なお、カスタマ分離タグ3 5 0 1をスタックする

場合には、スタックした最終段のカスタマ分離タグ 3 5 0 1 は最終段であることを示す特別なカスタマ分離タグを使用する。

#### 【 0 1 1 3 】

プロテクションタグ 3 5 0 2 には、障害発生時の障害情報や障害復旧のための迂回経路情報が格納される。O A M & P タグ 3 5 0 4 には、運用／管理情報が格納される。

#### 【 0 1 1 4 】

品質情報タグ 3 5 0 4 には、遅延、ジッタ、パケットロス率やフレームのネットワーク内への流入時間を示すタイムスタンプ、帯域制御情報等の品質情報が格納される。品質情報タグ 3 5 0 4 にタイムスタンプ値が格納されている場合、フレームを受信したノードは現在の時刻とタイムスタンプ値よりそのフレームの網内遅延（ネットワーク内での滞在時間）を算出することができる。網内遅延の保証値が定められている場合には、保証値を実現できるよう優先処理を実施することができる。また、品質情報タグ 3 5 0 4 に要求帯域や蓄積データ量やトラヒッククラス等の帯域制御情報が格納されている場合、そのフローの蓄積データ量やトラヒッククラスと他のフローのトラヒック状況を考慮して、要求帯域を確保するための帯域制御を実施することができる。

#### 【 0 1 1 5 】

フレーム制御タグ 3 5 0 5 には、フレームのネットワーク内での生存時間を制限するホップカウンタ（T T L : T i m e T o L i v e）や誤り検出のための C R C などの情報が格納される。T T L が格納される場合には、経由するノード毎に T T L 値が減算され、T T L = 0 となったところでこのフレームは廃棄される。これにより、ループ経路になった場合でもフレームが循環し続けるのを防ぐことができる。また C R C が格納される場合には、入口側ノードにおける拡張タグ格納領域 3 3 0 1 の C R C 演算結果が格納されており、出口側ノードにおいて再度 C R C 演算を実施して格納値と比較することにより、拡張タグ格納領域 3 3 0 1 の誤りを検出可能である。

#### 【 0 1 1 6 】

セキュリティタグ 3 5 0 6 には、フレームの信頼性、ネットワーク構築時やネ



ットワーク構成変更時の秘匿性を確保するための情報が格納される。セキュリティタグ 3 5 0 6 の利用例としては以下の例があげられる。ネットワーク内で通信するカスタマにはカスタマ毎のセキュリティ識別子が予め設定され、その識別子はカスタマが接続する各ノードで保持される。各カスタマはフレーム転送の際に、設定されたセキュリティ識別子を常にセキュリティタグ 3 5 0 6 に格納することにより、カスタマ分離タグ 3 5 0 1 の情報を改ざんした悪意のあるカスタマからのフレーム送受信を防ぐことができる。また、ネットワーク構築時やネットワーク構成変更時において、ノード間でネゴシエートして共通のセキュリティ識別子を設定する。当該ノード間のフレーム転送の際に、設定したセキュリティ識別子を常にセキュリティタグ 3 5 0 6 に格納することにより、悪意のあるノードをネットワークに接続するのを防ぐことができる。

## 【 0 1 1 7 】

ユーザ拡張タグ 3 5 0 7 には、ユーザが独自に定義する任意の情報が格納される。ユーザが独自にタグのフォーマット及び格納情報を定義し、その処理内容を定義することにより、ユーザ独自の機能拡張を図ることができ、ネットワークの柔軟性を高められる。

## 【 0 1 1 8 】

フォワーディングタグ 3 5 0 0 以外の拡張タグ 3 5 0 1 ～ 3 5 0 7 は、必要に応じて格納される。フォワーディングタグ 3 5 0 0 は、拡張タグ格納領域 3 3 0 1 の先頭に格納され、その他の拡張タグ 3 5 0 1 ～ 3 5 0 7 はその後方に格納される。フォワーディングタグ 3 5 0 0 よりも後方であれば、予め決められた固定位置でも、任意の位置でも良い。

## 【 0 1 1 9 】

以降、2 系統存在するスパニングツリーのうち、新しくネットワークに侵入するデータフレームの転送に利用しているスパニングツリーを現用ツリーもしくは現用系ツリー、現用ツリーとなっていないツリーを予備用ツリーもしくは予備系ツリーと表現する。

## 【 0 1 2 0 】

また、現用系ツリーの生成を行うツリーマネージャを現用系ツリーマネージャ

、予備系ツリーの生成を行うツリーマネージャを、予備系ツリーマネージャと呼ぶ。

【 0 1 2 1 】

タググループとは、タグおよびその他の識別子を利用して識別されるノード群、すなわち複数のノードの集合体をいう。タググループをVLANタグを識別子として形成した場合は、前記タググループをVLANと呼ぶ。

【 0 1 2 2 】

B P D U (Bridge Protocol Data Unit)とは、スパニングツリー生成のために交換される I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) および I E E E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載される制御データおよび、本発明の現用系と予備系の識別情報等を含む制御フレームのことをいう。

【 0 1 2 3 】

図 5 は、I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) および I E E E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載の、C o n f i g u r a t i o n B P D U フレーム 2 2 0 5 の構造を示すフォーマット図である。

【 0 1 2 4 】

M A C D A 2 2 0 1 は、宛先MACアドレスを格納する領域である。

【 0 1 2 5 】

M A C S A 2 2 0 2 は、送信元MACアドレスを格納する領域である。

【 0 1 2 6 】

タグ領域 2 2 0 3 は、複数のスパニングツリーを識別する識別子としてのタグを挿入する領域である。また、従来技術には記載されていないが、前記タグは、VLANタグのほかに、本特許出願人による特願 2 0 0 2 - 2 3 9 4 6 5 号に開示される拡張タグ、及び他のタグもしくは識別手段の何れか 1 つ以上の組み合わせたタグでもよい。

【 0 1 2 7 】

T y p e 2 2 0 4 は、フレームのタイプ識別子を格納する領域である。

【 0 1 2 8 】

B P D U 領域 2 2 0 5 は、I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) および I E E

E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載の、C o n f i g u r a t i o n B P D U p a r a m e t e r s に相当する情報を格納する領域である。

【 0 1 2 9 】

F C S 2 2 0 6 は、フレームチェックシーケンスを格納する領域である。

【 0 1 3 0 】

P r o t o c o l I d e n t i f i e r 2 2 0 5 1 は、I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) もしくは I E E E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載の、P r o t o c o l I d e n t i f i e r と等しい情報を格納する領域である。

【 0 1 3 1 】

P r o t o c o l V e r s i o n I d e n t i f i e r 2 2 0 5 2 は、I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) もしくは I E E E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載の、P r o t o c o l V e r s i o n I d e n t i f i e r と等しい情報を格納する領域である。

【 0 1 3 2 】

B P D U T y p e 2 2 0 5 3 は、I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) もしくは I E E E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載の、B P D U T y p e と等しい情報を格納する領域である。

【 0 1 3 3 】

F l a g s 2 2 0 5 4 は、I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) もしくは I E E E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載の、F l a g s と等しい情報を格納する領域である。

【 0 1 3 4 】

R o o t I d e n t i f i e r 2 2 0 5 5 は、I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) もしくは I E E E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載の、R o o t I d e n t i f i e r と等しい情報を格納する領域である。

【 0 1 3 5 】

R o o t P a t h C o s t 2 2 0 5 6 は、I E E E 8 0 2 . 1 D (従来技術 1) もしくは I E E E 8 0 2 . 1 W (従来技術 2) に記載の、R o o t P a t h C o s t と等しい情報を格納する領域である。

【0136】

Bridge Identifier 22057は、IEEE802.1D（従来技術1）もしくはIEEE802.1W（従来技術2）に記載の、Bridge Identifierと等しい情報を格納する領域である。

【0137】

Port Identifier 22058は、IEEE802.1D（従来技術1）もしくはIEEE802.1W（従来技術2）に記載の、Port Identifierと等しい情報を格納する領域である。

【0138】

Message Age 22059は、IEEE802.1D（従来技術1）もしくはIEEE802.1W（従来技術2）に記載の、Message Ageと等しい情報を格納する領域である。

【0139】

MAX Age 2205Aは、IEEE802.1D（従来技術1）もしくはIEEE802.1W（従来技術2）に記載の、MAX Ageと等しい情報を格納する領域である。

【0140】

Hello Time 2205Bは、IEEE802.1D（従来技術1）もしくはIEEE802.1W（従来技術2）に記載の、Hello Timeと等しい情報を格納する領域である。

【0141】

Forward Delay 2205Cは、IEEE802.1D（従来技術1）もしくはIEEE802.1W（従来技術2）に記載の、Forward Delayと等しい情報を格納する領域である。

【0142】

図6は、IEEE802.1D（従来技術1）およびIEEE802.1W（従来技術2）に記載の、Topology Change Notification BPDUフレームの構造を示すフォーマット図である。

【0143】

MAC DA2201は、宛先MACアドレスを格納する領域である。

【0144】

MAC SA2202は、送信元MACアドレスを格納する領域である。

【0145】

タグ領域2203は、従来技術には記載されていないが、複数のスパンニングリートを識別する識別子としてのタグを挿入する領域である。前記タグは、VLANタグのほかに、上記特願2002-239465号に開示される拡張タグ、及び他のタグもしくは識別手段の何れか1つ以上の組み合わせたタグでもよい。

【0146】

Type2204は、フレームのタイプ識別子を格納する領域である。

【0147】

BPDU領域2205は、IEEE802.1D（従来技術1）およびIEEE802.1W（従来技術2）に記載の、Topology Change Notification BPDU parametersに相当する情報を格納する領域である。

【0148】

FCS2206は、フレームチェックシーケンスを格納する領域である。

【0149】

GVRPとは、タググループの管理および、現用系と予備系の識別、および、ノード間での各種設定情報の交換のために送受信される、制御フレームのことをいう。

【0150】

以下、本発明の第1の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【0151】

図7を参照すると、本発明の第1の実施の形態は、ノード11～16、クライアント91～96、リンク81～86、リンク21～28を含む。

【0152】

ノード11は、プログラム制御されるCPU等で実現され、以下に挙げる機能を有する。

【 0 1 5 3 】

(1) リンク 2 1 もしくはリンク 2 4 より到着したフレームを、リンク 2 4 もしくはリンク 2 1 に転送する。

【 0 1 5 4 】

(2) リンク 8 1 より到着したフレームに、転送に必要なタグを付加した上で、リンク 2 1 もしくはリンク 2 4 に転送する。

【 0 1 5 5 】

(3) リンク 2 1 もしくはリンク 2 4 より到着したフレームを、転送に必要なタグを削除した上で、リンク 8 1 に転送する。

【 0 1 5 6 】

(4) スパニングツリーを構成するために、他のノードとの間で制御フレームの交換を行い、必要に応じてリンクのポートを閉鎖する。

【 0 1 5 7 】

(5) リンクを流れるフレームの流量をモニタする。

【 0 1 5 8 】

ノード 1 2 ~ 1 6 は、ノード 1 1 と同様のノードである。今後はノード 1 1 ~ 1 6 を代表して、ノード 1 1 を用いて記述を行うが、これらノード 1 1 についての記述は、特に断りのない限り他のノード 1 2 ~ 1 6 においても同様に実現可能である。

【 0 1 5 9 】

クライアント 9 1 は、1 つ以上のクライアントの集合であり、リンク 8 1 を通じて、ノード 1 1 との間でフレームの送受信を行う機能を有する。

【 0 1 6 0 】

クライアント 9 2 ~ 9 6 は、クライアント 9 1 と同様のクライアント群である。今後はクライアント 9 1 ~ 9 6 を代表してクライアント 9 1 を用いて記述を行うが、クライアント 9 1 についての記述は、特に断りのない限り他のクライアント 9 2 ~ 9 6 においても同様に適用可能である。

【 0 1 6 1 】

リンク 8 1 は、クライアント 9 1 からノード 1 1、及び、ノード 1 1 からクラ

イアント 9 1 を結ぶ双方向リンクである。

【 0 1 6 2 】

リンク 8 2 ～ 8 6 は、リンク 8 1 と同様のリンクである。今後はリンク 8 1 ～ 8 6 を代表してリンク 8 1 を用いて記述を行うが、リンク 8 1 についての記述は、特に断りのない限り他のリンク 8 2 ～ 8 6 においても同様に適用可能である。

【 0 1 6 3 】

リンク 2 1 は、ノード 1 1 からノード 1 2、及び、ノード 1 2 からノード 1 1 を結ぶ、双方向リンクである。

【 0 1 6 4 】

リンク 2 2 ～ 2 8 は、リンク 2 1 と同様のリンクである。今後はリンク 2 2 ～ 2 8 を代表してリンク 2 1 を用いて記述を行うが、リンク 2 1 についての記述は、特に断りのない限り他のリンク 2 2 ～ 2 8 においても同様に適用可能である。

【 0 1 6 5 】

図 8 は、ノード 1 1 の構成を詳細に示した図である。ノード 1 1 は、フレーム転送器 1 1 1 と、タグ挿入器 1 1 2 と、タグ削除器 1 1 3 と、フォーワーディングテーブル 1 1 4 と、分別器 1 1 5 0 と、ツリーマネージャ 1 1 5 1 と、ツリーマネージャ 1 1 5 2 と、ツリーセクタ 1 1 6 と、タグテーブル 1 1 7 と、設定インタフェース 1 1 8 を含む。

【 0 1 6 6 】

フレーム転送器 1 1 1 は、リンク 2 1 もしくはリンク 2 4、およびタグ挿入器 1 1 2 より受信したフレームを、フォーワーディングテーブル 1 1 4 の記述に従い、リンク 2 1 もしくはリンク 2 4、および、タグ削除器 1 1 3 もしくはもしくはツリーセクタ 1 1 6 に転送する。

【 0 1 6 7 】

タグ挿入器 1 1 2 は、リンク 8 1 より受信したフレームに対し、タグテーブル 1 1 7 の記述に従いタグを挿入し、フレーム転送器 1 1 1 に転送する。なお、タグテーブル 1 1 7 の記述によっては、タグを挿入せずに、受信したフレームをそのままフレーム転送器 1 1 1 に転送することもできるほか、同一フレームに 0 個以上の複数のタグを挿入し、もしくは、到着したフレームをコピーし、コピーし

たそれぞれのフレームに対して、同一もしくは異なるタグを、0個以上の複数個挿入することも可能である。

#### 【0168】

タグ削除器113は、フレーム転送器111より受信したフレームに付加されているタグを外し、リンク81に転送する。なお、設定によって、タグを外さずに、受信したフレームをそのままリンク81に転送することもできる。

#### 【0169】

フォワーディングテーブル114は、フレーム転送器111からの問い合わせに対し、MACアドレス、タグ、もしくは入力ポートの他、1つ以上の組み合わせをキーとして、1つ以上のフレーム転送先ポートをフレーム転送器111に返答する。キーおよび転送先ポートは、ツリーマネージャ1151もしくはツリーマネージャ1152により設定される。

#### 【0170】

分別器1150は、受信したフレームのタグに従い出力先ポートを決定し、前記フレームをツリーマネージャ1151、または、ツリーマネージャ1152に転送する。どのタグが付加されたフレームをツリーマネージャ1151もしくはツリーマネージャ1152に転送するかは、ツリーセクタ116より設定することができる。

#### 【0171】

ツリーマネージャ1151は、ツリーセクタ116の指示に従い、スパニングツリーアルゴリズムを利用して、分別器1150よりBPDUを受信し、またフレーム転送器111に対してBPDUを送信し、フォワーディングテーブル114を設定する。さらに、ツリーセクタ116から設定情報を受信し、BPDUのパラメータとして利用する。また、BPDUに含まれる制御情報を抽出し、ツリーセクタ116に通知する。

#### 【0172】

ツリーマネージャ1152は、ツリーマネージャ1151と同様のツリーマネージャである。今後はツリーマネージャ1151～ツリーマネージャ1152を代表してツリーマネージャ1151を用いて記述を行うが、ツリーマネージャ1



1 5 1 についての記述は、特に断りのない限りツリーマネージャ 1 1 5 2 においても同様に適用可能である。

#### 【 0 1 7 3 】

ツリーセクタ 1 1 6 は、フレーム転送器 1 1 1 より G V R P 等の設定フレームを受信し、ツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくは 1 1 5 2 より B P D U に含まれる制御情報を受信し、リソースモニタ 1 1 9 よりリンク情報の通知を受け、または、設定インタフェース 1 1 8 からの設定通知を受け、設定フレームもしくは通知に含まれる情報に沿って、ツリーマネージャ 1 1 5 1、ツリーマネージャ 1 1 5 2、タグテーブル 1 1 7 の設定を行う。また、設定フレームをフレーム転送器 1 1 1 に送信する。

#### 【 0 1 7 4 】

タグテーブル 1 1 7 は、タグ挿入器 1 1 2 からの問い合わせに対し、挿入すべきタグの情報、もしくは、タグを追加しないで転送する命令をタグ挿入器 1 1 2 に返答する。挿入するタグもしくは、タグ挿入なしで転送命令は、ツリーセクタ 1 1 6 より設定される。同一フレームに 0 個以上の複数のタグを挿入する設定や、到着したフレームをコピーし、コピーしたそれぞれのフレームに対して、同一もしくは異なるタグを、0 個以上の複数個挿入する設定も可能である。

#### 【 0 1 7 5 】

設定インタフェース 1 1 8 は、シリアル接続もしくは T E L N E T 等のコマンドラインインタフェース、もしくは W E B サーバ等を通じて、ユーザからのツリー選択命令や、ノード削除要求、リンクコスト、スパニングツリーパラメータ値等を、ツリーセクタ 1 1 6 に伝達する。

#### 【 0 1 7 6 】

リソースモニタ 1 1 9 は、ノードの各リンクポートの状況を監視し、リンクの接続を検出した場合には、ツリーセクタ 1 1 6 にリンクアップ通知を送信する。また、リンクを通過するフレームの累積バイト数、通過 TCP セッション数、H T T P リクエスト数のうち 1 つ以上の値をカウントして保持し、ツリーセクタ 1 1 6 の要求により、保持している値をツリーセクタ 1 1 6 に通知するほか、ツリーセクタ 1 1 6 からの命令により、保持している値を 0 にリセットする。さら

に、ツリーセクタ 1 1 6 よりあらかじめ指定された種類のフレーム通過を監視し、前記監視対象フレームが通過すると、ツリーセクタ 1 1 6 に通知する。

## 【 0 1 7 7 】

図 9 は、本実施の形態の図 8 における、タグをキーとして出力ポートを決定する、フォワーディングテーブル 1 1 4 の構成例である。

## 【 0 1 7 8 】

タグフィールド 1 1 4 1 は、サーチのインデックスになるフィールドであり、このフィールドの情報と、受信したフレームのタグに書かれている内容が一致するかどうかを調べる。

## 【 0 1 7 9 】

出力ポート 1 1 4 2 は、受信したフレームのタグに書かれている内容とタグにフィールド 1 1 4 1 の内容が一致した場合に、前記フレームをどのポートに転送すべきか記述するフィールドである。

## 【 0 1 8 0 】

なお、本実施の形態は、本動作例に示すような、タグの内容によって転送先ポートを決定するタグフォワーディングを行う場合のみならず、従来より行われている、MAC アドレスによって転送先を決定する通常の MAC アドレス転送においても、同様に適用可能である。この場合は、出力ポートフィールド 1 1 4 2 に、複数のポートが記載される。

## 【 0 1 8 1 】

図 1 0 は、本発明の第 1 の実施の形態の図 8 における、ツリーマネージャ 1 1 5 1 の構成を詳細に示した図である。ツリーマネージャ 1 1 5 1 は、タグ削除器 1 1 5 1 1 と、B P D U 送受信器 1 1 5 1 2 と、タグ挿入器 1 1 5 1 3 と、ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 と、ツリーテーブル 1 1 5 1 5 含む。

## 【 0 1 8 2 】

タグ削除器 1 1 5 1 1 は、分別器 1 1 5 0 より入力されたフレームに挿入されているタグを削除し、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 に転送する。もし分別器 1 1 5 0 より受信したフレームにタグが添付されていない場合には、受信したフレームをそのまま B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 に転送する。

【 0 1 8 3 】

B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 は、タグ削除器 1 1 5 1 1 より B P D U を受信し、フレームに含まれる情報を、B P D U 受信通知によりツリーコントローラ 1 1 5 1 4 に通知する。また、ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 より B P D U 送信通知を受け、フレームを生成してタグ挿入器 1 1 5 1 3 に送信する。

【 0 1 8 4 】

タグ挿入器 1 1 5 1 3 は、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 よりフレームを受信し、あらかじめ設定されているタグを挿入し、フレーム転送器 1 1 1 に送信する。なお、タグを挿入せずに、フレームをそのまま転送する設定も可能である。

【 0 1 8 5 】

ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 は、以下に示す 4 つの機能を有する。

【 0 1 8 6 】

( 1 ) 停止動作 ( 初期状態 ) : ツリーセクタ 1 1 6 からの停止命令にしたがい、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 への B P D U 送信通知を停止する。また、ツリーテーブル 1 1 5 1 5 に対して、すべてのリンクが down しているとして、ポートの状態を登録する。

【 0 1 8 7 】

( 2 ) 開始動作 : ツリーセクタ 1 1 6 からの開始命令にしたがい、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 への B P D U 送信通知を開始する。また、開始命令に含まれる情報を元に、ツリーテーブル 1 1 5 1 5 に対して、アップ状態のポートを登録する。

【 0 1 8 8 】

( 3 ) B P D U 受信動作 : B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 からの B P D U 受信通知を受け取り、ツリーテーブル 1 1 5 1 5 を更新する。また、B P D U 受信通知に含まれる現用系ツリーおよび予備系ツリーの識別情報を抽出し、ツリーセクタ 1 1 6 内のメインコントローラ 1 1 6 4 に通知する。

【 0 1 8 9 】

( 4 ) トポロジ更新動作 : 前記停止動作、前記開始動作、および前記 B P D U 受信動作後に、従来技術 1 もしくは従来技術 2 に示すスパニングツリープロトコ

ルに従い、ツリーテーブル 1 1 5 1 5 を参照し、必要であれば、ツリーテーブル 1 1 5 1 5 の設定、フォワーディングテーブル 1 1 4 の設定および、B P D U の送信を行う。送信する B P D U には、現用系ツリーおよび予備系ツリーの識別情報も含まれる。また、ツリーセクタ 1 1 6 に対し、ツリーの再計算の結果、トポロジに変更が生じるか生じないかを通知する動作を行う。

## 【 0 1 9 0 】

ツリーテーブル 1 1 5 1 5 は、従来技術 1 もしくは従来技術 2 に示すスパンニングツリープロトコルに必要な、ポートの状態およびノードの状態に関するパラメータが記述されているテーブルである。各ポートもしくはリンクの優先度並びにリンクコストも、このテーブルに記述されている。第 1 の実施の形態では、リンクコストとして、リンク帯域の太さを用いる場合を想定して説明する。

## 【 0 1 9 1 】

図 1 1 は、本発明の第 1 の実施の形態の図 8 における、ツリーセクタ 1 1 6 の構成を詳細に示した図である。ツリーセクタ 1 1 6 は、タグ削除器 1 1 6 1 と、G V R P 送受信器 1 1 6 2 と、タグ挿入器 1 1 6 3 と、メインコントローラ 1 1 6 4 と、安定タイマ 1 1 6 5 と、到着間隔タイマ 1 1 6 6 とを含む。

## 【 0 1 9 2 】

タグ削除器 1 1 6 1 は、フレーム転送器 1 1 1 より入力されたフレームに挿入されているタグを削除し、G V R P 送受信機 1 1 6 2 に転送する。もしフレーム転送器 1 1 1 より受信したフレームにタグが添付されていない場合には、受信したフレームをそのまま G V R P 送受信機 1 1 6 2 に転送する。

## 【 0 1 9 3 】

G V R P 送受信器 1 1 6 2 は、タグ削除器 1 1 6 1 より制御フレームを受信し、フレームに含まれる情報を、G V R P フレーム受信通知によりメインコントローラ 1 1 6 4 に通知する。また、メインコントローラ 1 1 6 4 より G V R P フレーム送信通知を受け、フレームを生成してタグ挿入器 1 1 6 3 に送信する。

## 【 0 1 9 4 】

タグ挿入器 1 1 6 3 は、G V R P 送受信機 1 1 6 2 よりフレームを受信し、あらかじめ設定されているタグを挿入し、フレーム転送器 1 1 1 に送信する。なお

、タグを挿入せずに、フレームをそのまま転送する設定も可能である。

【0195】

メインコントローラ1164は、以下に示す4つの機能を有する。

【0196】

(1) リンクアップ検出：メインコントローラ1164は、リソースモニタ119よりリンクアップ通知を受け、現在予備系となっているツリーマネージャに対して、リンクアップ（開始命令）を通知する。開始命令には、アップしているリンクの情報が格納される。また、開始命令送信後に、安定タイマ1165をセットする。安定タイマ1165の満了通知を受信すると、タグテーブル117に対して挿入タグの変更命令を通知し、さらに、予備系と現用系の登録を逆転させるよう、GVRP送受信機1162に対して、新ツリーのルートノードに対してツリー切り替え要求フレームを送信するよう命令する。さらに、安定タイマ1165をセットし、タイマ満了後に自ノードを旧ツリーに追加する。

【0197】

(2) ノード削除要求受信：設定インタフェース118よりノード削除要求通知を受信すると、現在予備系となっているツリーマネージャに対して停止命令を送信する。また停止命令の送信後に、安定タイマ1165をセットし、安定タイマ1165の満了通知を受信すると、タグテーブル117に対して挿入タグの変更命令を通知し、さらに、予備系と現用系の登録を逆転させるよう、GVRP送受信機1162に対して、新ツリーのルートノードに対して利用タググループ変更GVRPフレームを送信するよう命令する。さらに、安定タイマ1165をセットし、タイマ満了後に設定インタフェース118に対して、自ノード削除許可の表示を行う。

【0198】

(3) 利用タググループ変更GVRP受信：自ノードが新ツリーのルートノードである場合、利用タググループ変更GVRPフレームを受信すると、自ノードから送信するBPDUに、現用系フラグを付加して送信するよう、ツリーマネージャ1151もしくはツリーマネージャ1152に対して命令する。さらに、GVRP送受信機1162に対して、旧ツリーのルートノードに対して、現用系フ

ラグの添付を取り消すよう命令する。

【0199】

(4) 現用系ビット変更通知受信：ツリーマネージャ1151もしくはツリーマネージャ1152は、BPDUの受信時にBPDUに付加された現用系フラグを確認し、自グループが現用系であるか予備系であるか確認し、メインコントローラに通知する。通知を受けた結果、もし、現用系と予備系に変更がある場合には、タグテーブル117に対して挿入タグ変更通知を送信して、現用系と予備系の登録を逆転させる。

【0200】

(5) 指定フレームの通過通知受信：リソースモニタ119より、あらかじめ設定した監視対象フレームが通過したことの通知を受信すると、到着間隔タイマ1166に対してセット通知を送信する。到着間隔タイマ1166から、タイマ満了通知が到着した場合は、監視対象フレームの到着間隔がセット通知によって設定した時間より長いことがわかる。これによりBPDUの到着間隔が長くなったことや、予備系を流れるフレームの到着間隔が長くなったことなどを検出できる。

【0201】

安定タイマ1165は、メインコントローラ1164より送信されたセット通知の受信から、あらかじめ設定された時間が経過すると、メインコントローラ1164に対してタイマ満了通知を送信する。

【0202】

到着間隔タイマ1166は、メインコントローラ1164からセット命令を受信すると、現在保持している時間を0にリセットしてタイマを作動させ、セット命令によって指定された時間が経過すると、メインコントローラ1164に対してタイマ満了通知を送信する。

【0203】

図12は、本発明の第1の実施の形態の図11における、メインコントローラ1164の状態遷移を詳細に示した流れ図である。

【0204】

以降、2系統存在するスパニングツリーのうち、新しくネットワークに侵入するデータフレームの転送に利用しているスパニングツリーを現用ツリーもしくは現用系ツリー、現用ツリーとなっていないツリーを予備用ツリーもしくは予備系ツリーと表現する。

## 【0205】

また、現用系ツリーの生成を行うツリーマネージャを現用系ツリーマネージャ、予備系ツリーの生成を行うツリーマネージャを、予備系ツリーマネージャと呼ぶ。

## 【0206】

状態11641は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ1151であるか、ツリーマネージャ1152であるか判別できていない状態であり、かつ、ツリーマネージャ1151内のBPDU送受信機11512および、ツリーマネージャ1152内のBPDU送受信機11522のBPDU送信機能は無効にされ、BPDU受信機能のみが有効になっている状態である。

## 【0207】

状態11642は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ1151であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ1152であり、ツリーマネージャ1151内のBPDU送受信機11512のBPDU送信機能が無効にされ、ツリーマネージャ1152内のBPDU送受信機11522のBPDU送信機能も無効にされている状態である。なお、BPDU送受信機11512およびBPDU送受信機11522のBPDU受信機能は、送信機能の有効もしくは無効に関わらず、常に有効である。

## 【0208】

状態11643は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ1151であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ1152であり、ツリーマネージャ1151内のBPDU送受信機11512のBPDU送信機能が無効にされ、ツリーマネージャ1152内のBPDU送受信機11522のBPDU送信機能は有効にされている状態である。なお、BPDU送受信機11512およびBPDU送受信機11522のBPDU受信機能は、送信機能の有効もしくは無効

効に関わらず、常に有効である。

【 0 2 0 9 】

状態 1 1 6 4 4 は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ 1 1 5 2 であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ 1 1 5 1 であり、ツリーマネージャ 1 1 5 2 内の B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 送信機能が有効にされ、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内の B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 の B P D U 送信機能は無効にされている状態である。なお、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 および B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 受信機能は、送信機能の有効もしくはは無効に関わらず、常に有効である。

【 0 2 1 0 】

状態 1 1 6 4 5 は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ 1 1 5 2 であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ 1 1 5 1 であり、ツリーマネージャ 1 1 5 2 内の B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 送信機能が有効にされ、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内の B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 の B P D U 送信機能も有効にされている状態である。なお、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 および B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 受信機能は、送信機能の有効もしくはは無効に関わらず、常に有効である。

【 0 2 1 1 】

状態 1 1 6 4 6 は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ 1 1 5 1 であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ 1 1 5 2 であり、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内の B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 の B P D U 送信機能が有効にされ、ツリーマネージャ 1 1 5 2 内の B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 送信機能も有効にされている状態である。なお、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 および B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 受信機能は、送信機能の有効もしくはは無効に関わらず、常に有効である。

【 0 2 1 2 】

状態 1 1 6 4 7 は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ 1 1 5 1 であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ 1 1 5 2 であり、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内の B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 の B P D U 送信機能が有効にさ



れ、ツリーマネージャ 1 1 5 2 内の B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 送信機能が無効にされている状態である。なお、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 および B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 受信機能は、送信機能の有効もしくは無効に関わらず、常に有効である。

## 【 0 2 1 3 】

状態 1 1 6 4 8 は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ 1 1 5 2 であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ 1 1 5 1 であり、ツリーマネージャ 1 1 5 2 内の B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 送信機能が無効にされ、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内の B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 の B P D U 送信機能が有効にされている状態である。なお、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 および B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 受信機能は、送信機能の有効もしくは無効に関わらず、常に有効である。

## 【 0 2 1 4 】

状態 1 1 6 4 9 は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ 1 1 5 2 であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ 1 1 5 1 であり、ツリーマネージャ 1 1 5 2 内の B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 送信機能が無効にされ、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内の B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 の B P D U 送信機能が無効にされている状態である。なお、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 および B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 受信機能は、送信機能の有効もしくは無効に関わらず、常に有効である。

## 【 0 2 1 5 】

次に、図 1 2 を参照して、メインコントローラ 1 1 6 4 の動作について説明する。

## 【 0 2 1 6 】

メインコントローラ 1 1 6 4 は、リソースモニタ 1 1 9 より新たにネットワークに接続されたことの通知を受信すると、ツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 からの現用系通知の到着を待つ。ツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 より B P D U に含まれる現用系通知を受信すると、前記通知において指定されたツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリ

ーマネージャ1152を現用、予備用に指定されたツリーマネージャ1151もしくは1152を予備用に設定し、状態11642もしくは状態11649に遷移する。ここでは、状態11642に遷移した場合を例に解説するが、今後の解説は状態11649に遷移した場合においても同様である。（状態11641）

#### 【0217】

メインコントローラ1164は、ツリーマネージャ1151を現用、ツリーマネージャ1152を予備用に設定する。さらに、前記各ツリーマネージャ1151および1152に対して、BPDU送信停止命令を出す。（状態11642）

#### 【0218】

メインコントローラ1164は、状態11642において、もし設定インタフェース118よりノードの追加要求を受信した場合は、状態11643に遷移する。また、もしツリーマネージャ1151もしくはツリーマネージャ1152より現用系通知を受信し、現用系と予備系の関係に変更があった場合には、状態11649に遷移する。（状態11642）

#### 【0219】

メインコントローラ1164は、ツリーマネージャ1152に対してリンクupの通知を行い、同時に、ツリーマネージャ1152に対してBPDUの送信許可を行う。さらに、安定タイマ1165を作動させる。（状態11643）

#### 【0220】

メインコントローラ1164は、安定タイマ1165よりタイマ満了通知を受信すると、現用に登録されているツリーマネージャ1151と、予備用に登録されているツリーマネージャ1152を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ1152、予備用をツリーマネージャ1151とする。さらに、GVRP送受信機1162を通じて、新ツリーのルートノードに対して、利用タググループ変更通知を送信する。この利用タググループ変更通知の内容は、BPDUに反映され、全ノードに伝達される。その後、安定タイマ1165を作動させる。（状態11644）

#### 【0221】

メインコントローラ1164は、安定タイマ1165よりタイマ満了通知を受

信すると、ツリーマネージャ 1151 に対してリンク up の通知を行い、同時に、ツリーマネージャ 1152 に対して B P D U の送信許可を行う。通常は、この状態で安定する。(状態 11645)

## 【0222】

メインコントローラ 1164 は、状態 11645 において、ツリーマネージャ 1151 もしくはツリーマネージャ 1152 より B P D U に含まれる現用系通知を受信し、もし現用系と予備系の関係に変更が生じた場合には、状態 11646 に遷移する。そして、現用に登録されているツリーマネージャ 1152 と、予備用に登録されているツリーマネージャ 1151 を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ 1151、予備用をツリーマネージャ 1152 とする。(状態 11645)

## 【0223】

メインコントローラ 1164 は、状態 11645 において、もし設定インタフェース 118 より、ノード削除要求を受信した場合は、状態 11644 に遷移する。(状態 11645)

## 【0224】

メインコントローラ 1164 は、ツリーマネージャ 1151 に対して、接続されている全リンクリンク down の通知を行い、同時に、ツリーマネージャ 1151 に対して B P D U の送信停止命令を出す。さらに、安定タイマ 1165 を作動させる。(状態 11644)

## 【0225】

メインコントローラ 1164 は、安定タイマ 1165 よりタイマ満了通知を受信すると、現用に登録されているツリーマネージャ 1152 と、予備用に登録されているツリーマネージャ 1151 を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ 1151、予備用をツリーマネージャ 1152 とする。さらに、G V R P 送受信機 1162 を通じて、新ツリーのルートノードに対して、利用タググループ変更通知を送信する。この、利用タググループ変更通知の内容は、B P D U に反映され、全ノードに伝達される。その後、安定タイマ 1165 を作動させる。(状態 11643)

## 【 0 2 2 6 】

メインコントローラ 1 1 6 4 は、安定タイマ 1 1 6 5 よりタイマ満了通知を受信すると、ツリーマネージャ 1 1 5 1 に対してリンク d o w n の通知を行い、同時に、ツリーマネージャ 1 1 5 1 に対して B P D U の受信停止命令を出す。さらに、無条件で状態 1 1 6 4 1 に遷移し、ノード切離しまで待機する。（状態 1 1 6 4 2 ）

図 1 3 は、本実施の形態の図 8 における、宛先 M A C アドレスをキーとして挿入するタグを決定する、タグテーブル 1 1 7 の構成例である。

## 【 0 2 2 7 】

宛先 M A C アドレス 1 1 7 1 は、サーチのインデックスになるフィールドであり、このフィールドの情報と、受信したフレームの宛先 M A C アドレスフィールド、すなわち、M A C D A フィールドに書かれている内容が一致するかどうか調べ、一致した場合には、前記受信フレームに対して、挿入タグフィールド 1 1 7 2 に記載のタグを挿入する。

## 【 0 2 2 8 】

挿入タグフィールド 1 1 7 2 は、宛先 M A C アドレスフィールド 1 1 7 1 に対する、挿入すべきタグが記載されるフィールドである。本実施の形態では、現在において現用系となっているタググループのタグが挿入される。この挿入タグフィールド 1 1 7 2 は、ツリーセクタ 1 1 6 によって、現在現用系となっているタグに書き換えられる。

## 【 0 2 2 9 】

図 7、図 8、図 1 4、図 1 5 及び図 1 6 を参照して、本実施の形態において、ノード 1 7 を追加する場合の動作について、具体例を用いて詳細に説明する。

## 【 0 2 3 0 】

ノード 1 7 の追加時の動作の説明にはいる前に、まず、ノード 1 7 の追加を行う前の状態において、本発明で、スパニングツリーがどのように構成されているかを説明する。

## 【 0 2 3 1 】

初期状態（ノード 1 7 がリンク 2 9、3 0 に接続される前の状態）においても

、スパニングツリーは2系統用意される。そして、初期状態における、2系統のスパニングツリーは、同じ接続関係となる。これは、スパニングツリーを設定するプロトコルは、ノード、リンクのプライオリティ値等の情報に基づいてスパニングツリーを設定するため、同一のネットワークについてスパニングツリーを2つ設定すると結果として同じ接続関係となるからである。この初期状態で、何れか一方のスパニングツリーを現用、他方を予備として設定し（具体的には、ツリーマネージャ1151、1152がツリーテーブル11515を書き換え、ツリーセクタ116がタグテーブル117を書き換えることで各設定を行う）、このネットワークは現用のスパニングツリーを用いて運用される。

## 【0232】

この初期状態におけるスパニングツリーの具体例を図7に示すネットワークを例として説明する。

## 【0233】

例えば、図7に示すネットワークにおいて、初期状態で、図14に太線で示す接続関係を有するスパニングツリー51が現用のスパニングツリーとして設定されているとすると、これと同じ接続関係（図14の太線）を有するもう一つのスパニングツリーが予備系として設定される。

## 【0234】

以下、上述の初期状態において、ノード17がネットワークに追加された場合の動作について説明する。

## 【0235】

図14を参照すると、本動作例では、ノード11～17、リンク21～30、およびツリー51を有する。ただし、ノード17、リンク29およびリンク30は、初期状態では接続されていない。

## 【0236】

また、図15は、本動作例において、ノード17が追加された後のスパニングツリー52の状態を示す。ツリー52は図11において太線で示されている。

## 【0237】

上述の通り、初期状態においてノード11～16の全ノード、全ポートが所属

する2つのスパニングツリーが2つ設定されている。そして、これら2つのスパニングツリーと1対1に対応するタググループが2つ設定されており、ここでは1つめのタググループをタググループ4 1、2つめのタググループをタググループ4 2と呼ぶこととする。

#### 【0 2 3 8】

なお、基本的には全ノード、全ポートを2つのタググループに加入させるが、一部のポートもしくはノードのみで構成させるタググループを作成しても良い。以降、全ノード、全ポートが2つのタググループに加入するものとして説明する。

#### 【0 2 3 9】

ノード1 1～1 6には、独立して動作するスパニングツリー回路が2つ存在し、タググループ4 1上で動作するスパニングツリーをツリー5 1、タググループ4 2上で動作するスパニングツリーをツリー5 2と呼ぶ。

#### 【0 2 4 0】

また、スパニングツリーは必ず2系統作成するが、タググループは必ずしも2つ作成する必要は無い。前記タググループ4 1のみ設定してタググループ4 2を利用せず、タググループ4 1上で動作するスパニングツリーをツリー5 1、タググループに属さないで動作するスパニングツリーをツリー5 2と呼ぶこともできる。また逆に、前記タググループ4 2のみ設定してタググループ4 1を利用せず、タググループに属さないで動作するスパニングツリーをツリー5 1、タググループ4 2上で動作するスパニングツリーをツリー5 2と呼ぶこともできる。即ち、2つのスパニングツリーを識別できればよいわけである。

#### 【0 2 4 1】

ここでは、特にタググループ4 1とタググループ4 2の両方を用いた場合について説明を行うが、タググループ4 1及びタググループ4 2の両方を用いた場合の動作は、タググループ4 1のみ、もしくはタググループ4 2のみを用いた場合においても、同様に適用可能である。

#### 【0 2 4 2】

このネットワークでは、設定インタフェース1 1 8からの初期設定によって、

ツリー 5 1 が現用系のスパニングツリーとなり、ツリー 5 2 が予備系のスパニングツリーとなるように設定されており、ツリー 5 1 の B P D U には現用系フラグおよびタググループ 4 1 のタグが付き、ツリー 5 2 の B P D U には予備系フラグおよびタググループ 4 2 のタグが付く。

## 【 0 2 4 3 】

全ノードが、現用系フラグ又は予備系フラグが付された B P D U フレームを IEEE Std 802.1D や IEEE Std 802.1W で規定される一定の周期で互いに送信し合うことにより、ツリー 5 1 である現用系のスパニングツリー又はツリー 5 2 である予備系のスパニングツリーが構築される。

## 【 0 2 4 4 】

上記現用系フラグ又は予備系フラグは、図 5 に示した B P D U フレームのフィールドのうち、例えばタグ領域 2 2 0 3、Type 2 2 0 4、B P D U Type 2 2 0 5 3 等のフィールドを使用することによって表すことができる。

## 【 0 2 4 5 】

現在、ネットワークの開始から十分に時間が経過し、ツリー 5 1 およびツリー 5 2 の各ツリーは、タググループ 4 1 およびタググループ 4 2 のタグが付加された B P D U フレームの交換が十分に行われた結果、共にノード 1 1 をルートノードとして安定しているとする。

## 【 0 2 4 6 】

安定とは、スパニングツリーのツリー構造が、十分に長い時間変化しない状態になっている状態のことを言う。

## 【 0 2 4 7 】

ツリー 5 1 の B P D U にはタググループ 4 1 のタグが、ツリー 5 2 の B P D U にはタググループ 4 2 のタグが付く。具体的には、ツリー 5 1 を用いて伝送される B P D U のタグ領域 2 2 0 3 には、この B P D U がタググループ 4 1 に属することを示す値が記載され、ツリー 5 2 を用いて伝送される B P D U のタグ領域 2 2 0 3 には、この B P D U がタググループ 4 2 に属することを示す値が記載される。

## 【 0 2 4 8 】

また、現時点では、ツリー 5 1 が現用系として設定されているので、クライアントからノード 1 1 ～ 1 6 に送信されたデータには、タグ挿入器 1 1 2 によって、タググループ 4 1 のタグが付加されている。具体的には、データ信号のタグ領域に、タググループ 4 1 に属することを示す値が記載される。そして、このタグが付加されたデータは、フレーム転送器 1 1 1 によって、現時点で、現用系として設定されているツリー 5 1 に沿って転送されている。

## 【 0 2 4 9 】

ノード 1 7 は、リンク 2 9 およびリンク 3 0 と接続されると、どのタググループにも加入せず、B P D U の受信を開始する。（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 1 となる。）

## 【 0 2 5 0 】

ノード 1 7 は、各タググループの B P D U を受信すると、現時点での現用系がタググループ 4 1 で、現時点での予備系がタググループ 4 2 であると確認する。

（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 2 である。）そして、自ノードをタググループ 4 2 にのみ参加させて B P D U の送受信を行い、タググループ 4 1 では B P D U は受信のみ行い、送信を行わないように設定する。（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 3 である。）

## 【 0 2 5 1 】

ノード 1 7 が追加されると、タググループ 4 2 のメンバに変更が発生するため、スパニングツリープロトコルにより、ツリー 5 2 を更新する動作が開始される。すなわち、ノード 1 7 が B P D U を送信して、それを隣接ノードが受信すると、隣接ノードはトポロジ状況に変更があったと認識し、ツリー 5 2 の更新動作を開始する。タググループ 4 1 のメンバには変更が無いため、ツリー 5 1 は更新されない。

## 【 0 2 5 2 】

クライアントから送信されるフレームには、各ノード 1 1 ～ 1 6 によって、今までどおりタググループ 4 1 のタグが付加され、ツリー 5 1 に沿って転送され続ける。



## 【 0 2 5 3 】

ここで、段落 0 2 5 1 に記載したツリー 5 2 の更新動作によって、ツリー 5 2 がルートノードをノード 1 1 として、安定したとする。このときのツリー 5 2 の構成を図 1 5 に示す。

## 【 0 2 5 4 】

ノード 1 7 は、ネットワークに接続されてから一定時間経過後に、ツリー 5 2 が安定したと判断し、利用タググループ変更通知を、ツリー 5 2 のルートノードである、ノード 1 1 に送信し、ツリー 5 2 を予備系から現用系に遷移させるよう命令する。この命令には、例えば制御フレーム（G V R P）を利用する。（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 4 である。）

## 【 0 2 5 5 】

なお、ツリー 5 2 が安定したことの検出は、ノード 1 7 がネットワークに接続されてから一定時間経過することで検出するほか、ノード 1 7 におけるツリー 5 2 の B P D U 到着間隔が一定時間以上となることで検出することもできる。

## 【 0 2 5 6 】

利用タググループ変更通知を受信したノード 1 1 は、ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 に対して利用タググループ変更通知を送信し、ツリー 5 1 を予備系に遷移させるよう命令する。この利用タググループ変更通知には、例えば制御フレーム（G V R P）を利用する。そして、タググループ 4 2 のタグを付け、ツリー 5 2 のために送信する B P D U に、現用系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

## 【 0 2 5 7 】

ツリー 5 1 のノード 1 1 は、利用タググループ変更通知を受信し、ツリー 5 1 を予備系に遷移させ、タググループ 4 1 のフラグを付け、ツリー 5 1 のために送信する B P D U に、予備系フラグを立てる。この予備系フラグは、例えば、図 1 の B P D U のうちの予め決めてあるフィールドに設定される。設定は、ツリーマネージャ 1 1 5 1、1 1 5 2 がツリーテーブル 1 1 5 1 5 を書き換え、ツリーセレクタ 1 1 6 がタグテーブル 1 1 7 を書き換えることで実行される。B P D U は、

各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

【 0 2 5 8 】

ノード 1 1 ～ 1 7 は、タググループ 4 2 のタグが付いた B P D U に現用系フラグが付加させたのを確認し、クライアントより転送されてくるフレームに付加するタグを、タググループ 4 1 からタググループ 4 2 に切り替える。このとき、タグテーブル 1 1 7 内の、挿入タグフィールド 1 1 7 2 を書き換えられる。このタグが付加されたフレームは、ツリー 5 2 に沿って転送される。

【 0 2 5 9 】

以上の切り替えが完了してしばらく経つと、ツリー 5 1 を流れるフレームはなくなる。

【 0 2 6 0 】

ノード 1 7 は、利用タググループ変更通知の送信から一定時間経過後に、タググループ 4 1 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、自ノードをタググループ 4 1 に加入させ、次のトポロジ変更 に 備える。自ノードをタググループ 4 1 に加入させるために、ノード 1 7 は、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内のツリーコントローラに対して、B P D U 送信を許可し、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 からの B P D U 送信を許可する。（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 5 となる。）

このとき、スパニングツリー 5 1 について、再構成が行われるので、スパニングツリー 5 1 に着目してネットワークを見ると、ネットワークは停止する。しかし、この間もネットワークにおける通信は、スパニングツリー 5 2 を用いて行われているので、ノード 1 7 の追加に伴って、輻輳、フレームの到着遅延等の問題は発生しない。

【 0 2 6 1 】

なお、ノード 1 7 をタググループ 4 1 に加入させる動作は、ツリー 5 2 のルートノードであるノード 1 1、もしくは、ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 が行っても良い。

【 0 2 6 2 】

ツリー 5 2 のルートノードであるノード 1 1 が、ノード 1 7 をタググループ 4

1 に加入させる場合は、ノード 1 1 がノード 1 7 から利用タググループ変更通知を受信してから一定時間経過後に、タググループ 4 1 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、ノード 1 7 に対して G V R P フレームを送信し、タググループ 4 1 に加入するよう命令する。

## 【 0 2 6 3 】

ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 が、ノード 1 7 をタググループ 4 1 に加入させる場合は、ノード 1 1 がノード 1 1 から利用タググループ変更通知を受信してから一定時間経過後に、タググループ 4 1 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、ノード 1 7 に対して G V R P フレームを送信し、タググループ 4 1 に加入するよう命令する。この場合は、ツリー 5 1 のノード 1 1 は、直接（ツリー 5 2 のノード 1 1 を介さずに）、ノード 1 7 に対して G V R P フレームを送信する。ノード 1 7 をタググループ 4 1 に加入させる動作では、B P D U に挿入するフラグに変更が生じないので、ルートノードを介す必要はないからである。

## 【 0 2 6 4 】

以上のようにして、ネットワークを停止させることなく、ノード 1 7 を追加することができた。以降ノードの追加の際は、同様の動作を繰り返す。ただし、上記説明文中のタググループ 4 1 とタググループ 4 2 は適宜入れ替わる。

## 【 0 2 6 5 】

図 1 6 は、以上に述べたノード 1 7 の追加動作を表すシーケンス図である。

## 【 0 2 6 6 】

矢印 3 1 は、タググループ 4 1 を示すタグが挿入された、現用系フラグ付き B P D U の流れを示す。

## 【 0 2 6 7 】

矢印 3 2 は、タググループ 4 2 を示すタグが挿入された、予備系フラグ付き B P D U の流れを示す。

## 【 0 2 6 8 】

矢印 3 3 は、タググループ 4 2 を示すタグが挿入された、現用系フラグ付き B P D U の流れを示す。

【 0 2 6 9 】

矢印 3 4 は、タググループ 4 1 を示すタグが挿入された、予備系フラグ付き B P D U の流れを示す。

【 0 2 7 0 】

矢印 3 5 は、タググループを示すタグが挿入されていない、G V R P フレーム等による利用タググループ変更通知の流れを示す。

【 0 2 7 1 】

次に、図 1 5 および図 1 4 を参照して、本実施の形態において、ノード 1 7 を削除する場合の動作について、具体例を用いて詳細に説明する。

【 0 2 7 2 】

図 1 5 および図 1 4 を参照すると、本動作例では、ノード 1 1 ～ 1 7、およびリンク 2 1 ～ 3 0 を有する。

【 0 2 7 3 】

ノード 1 1 ～ 1 7 の全ポートが所属するタググループが 2 つすでに設定されており、1 つめのタググループをタググループ 4 1、2 つめのタググループをタググループ 4 2 と呼ぶ。

【 0 2 7 4 】

ノード 1 1 ～ 1 7 には、独立して動作するスパニングツリー経路が 2 つ存在し、タググループ 4 1 上で動作するスパニングツリーをツリー 5 1、タググループ 4 2 上で動作するスパニングツリーをツリー 5 2 と呼ぶ。

【 0 2 7 5 】

図 1 5 では、ツリー 5 2 は太線で表され、ノード 1 1 をルートノードとして安定しているとする。

【 0 2 7 6 】

ツリー 5 1 の B P D U にはタググループ 4 1 のタグが、ツリー 5 2 の B P D U にはタググループ 4 2 のタグがつく。

【 0 2 7 7 】

現在、クライアントからノード 1 1 ～ 1 7 に送信されたデータには、ツリー 5 2 が現用系であるので、タググループ 4 2 のタグが付加されている。このタグが

付加されたデータは、ツリー 5 2 に沿って転送されている。

【 0 2 7 8 】

ノード 1 7 は、各タググループの B P D U を受信しており、現時点での現用系がタググループ 4 2 で、現時点での予備系がタググループ 4 1 であるとすでに確認しているとする。

【 0 2 7 9 】

ノード 1 7 は、設定インタフェースもしくはその他の手段により削除要求を受けると、自ノード 1 7 を現用系であるタググループ 4 2 にのみ参加させ、タググループ 4 1 には参加させないように設定する。このとき、ノード 1 7 は、タググループ 4 1 の B P D U 送信を停止する。

【 0 2 8 0 】

この設定により、ノード 1 7 の隣接ノードにおいて B P D U を受信しなくなることでノード 1 7 が削除されたことが認識され、タググループ 4 1 のメンバに変更が発生するため、ツリー 5 1 を更新する動作が開始される。タググループ 4 2 のメンバには変更が無い場合、ツリー 5 2 は更新されない。

【 0 2 8 1 】

クライアントからのフレームは、ノード 1 1 ~ ノード 1 7 で、今までどおりタググループ 4 2 のタグが付加され、ツリー 5 2 に沿って転送され続ける。

【 0 2 8 2 】

ここで、ツリー 5 1 はルートノードをノード 1 1 として、ノード 1 7 を参加させないで安定した状態を示している。ツリー 5 1 の構成を図 1 4 に示す。

【 0 2 8 3 】

なお、ここでいう安定とは、スパニングツリーのツリー構造が、十分に長い時間変化しない状態になっている状態のことを言う。

【 0 2 8 4 】

ノード 1 7 は、タググループ 4 1 不参加の設定から一定時間経過後に、ツリー 5 1 が安定したと判断し、利用タググループ変更通知を、ツリー 5 1 のルートノードである、ノード 1 1 に送信し、ツリー 5 1 を予備系から現用系に遷移させるよう命令する。（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は

、図 1 2 の状態 1 1 6 4 4 である。)

【 0 2 8 5 】

利用タググループ変更通知を受信したノード 1 1 は、ツリー 5 2 のルートノードであるノード 1 1 に対して利用タググループ変更通知を送信し、ツリー 5 2 を予備系に遷移させるよう命令する。そして、タググループ 4 1 のフラグを付け、ツリー 5 1 のために送信する B P D U に、現用系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

【 0 2 8 6 】

ツリー 5 1 のノード 1 1 は、利用タググループ変更通知を受信し、ツリー 5 2 を予備系に遷移させ、タググループ 4 2 のフラグを付け、ツリー 5 2 のために送信する B P D U に、予備系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

【 0 2 8 7 】

ノード 1 1 ~ 1 7 は、タググループ 4 1 のタグが付いた B P D U に現用系フラグが付加させたのを確認し、クライアントより転送されてくるフレームに付加するタグを、タググループ 4 2 からタググループ 4 1 に切り替える。このタグが付加されたフレームは、ツリー 5 1 に沿って転送される。

【 0 2 8 8 】

以上の切り替えが完了してしばらく経つと、ツリー 5 2 を流れるフレームはなくなる。

【 0 2 8 9 】

ノード 1 7 は、利用タググループ変更通知の送信から一定時間経過後に、タググループ 4 2 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、自ノードをネットワークから削除しても良いという、削除許可の通知を、設定インタフェース 1 1 8 に出力する。(このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 3 である。)

【 0 2 9 0 】

以降ノードの削除の際は、同様の動作を繰り返す。ただし、上記説明文中のタググループ 4 1 とタググループ 4 2 は適宜入れ替わる形となる。

## 【 0 2 9 1 】

図 1 4 および図 1 5 を参照して、本実施の形態において、タグを B P D U のみに付加し、データにはタグを付加しない場合における、ノード 1 7 を追加する場合の動作について、具体例を用いて詳細に説明する。

## 【 0 2 9 2 】

図 1 4 では、ツリー 5 1 は太線で表され、ノード 1 1 をルートノードとして安定しているとする。安定とは、スパニングツリーのツリー構造が、十分に長い時間変化しない状態になっている状態のことを言う。

## 【 0 2 9 3 】

ツリー 5 1 の B P D U にはタググループ 4 1 のタグが、ツリー 5 2 の B P D U にはタググループ 4 2 のタグがつく。

## 【 0 2 9 4 】

現在、クライアントからノード 1 1 ～ 1 6 に送信されたデータには、何もタグは付加されない。データは、各ノードのフォワーディングテーブルにおける設定にしたがって、ツリー 5 1 に沿って転送されている。

## 【 0 2 9 5 】

ノード 1 7 は、リンク 2 9 およびリンク 3 0 と接続されると、どのタググループにも加入せず、B P D U の受信を開始する。（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 1 である。）

## 【 0 2 9 6 】

ノード 1 7 は、各タググループの B P D U を受信すると、B P D U に付加されたタグ内のフラグにより、現時点での現用系がタググループ 4 1 で、現時点での予備系がタググループ 4 2 であると確認する。そして、タググループ 4 2 でのみ B P D U の送受信を行い、タググループ 4 1 では B P D U は受信のみ行い、送信を行わないように設定する。（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 2 である。）

## 【 0 2 9 7 】

ノード 1 7 が追加されると、タググループ 4 2 のメンバに変更が発生するため、スパニングツリープロトコルにより、ツリー 5 2 を更新する動作が開始される

。タググループ 4 1 のメンバには変更が無いため、ツリー 5 1 は更新されない。  
 (このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態  
 1 1 6 4 3 である。)

【 0 2 9 8 】

クライアントから送信されるフレームには、今までどおりタグは付加されず、  
 ツリー 5 1 に沿って転送され続ける。

【 0 2 9 9 】

ここで、ツリー 5 2 はルートノードをノード 1 1 として、安定したとする。ツ  
 リー 5 2 の構成を図 1 5 に示す。

【 0 3 0 0 】

ノード 1 7 は、ネットワークに接続されてから一定時間経過後に、ツリー 5 2  
 が安定したと判断し、利用タググループ変更通知を、ツリー 5 2 のルートノード  
 である、ノード 1 1 に送信し、ツリー 5 2 を予備系から現用系に遷移させるよう  
 命令する。(このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図  
 1 2 の状態 1 1 6 4 4 である。)

【 0 3 0 1 】

利用タググループ変更通知を受信したツリー 5 2 のノード 1 1 は、ツリー 5 1  
 のルートノードであるノード 1 1 に対して利用タググループ変更通知を送信し、  
 ツリー 5 1 を予備系に遷移させるよう命令する。そして、タググループ 4 2 のフ  
 ラグを付け、ツリー 5 2 のために送信する B P D U に、現用系フラグを立てる。  
 B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

【 0 3 0 2 】

ツリー 5 1 のノード 1 1 は、利用タググループ変更通知を受信し、ツリー 5 1  
 を予備系に遷移させ、タググループ 4 1 のフラグを付け、ツリー 5 1 のために送  
 信する B P D U に、予備系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されな  
 がら、全ノードに伝播する。

【 0 3 0 3 】

ノード 1 1 ~ 1 7 は、タググループ 4 2 のタグが付いた B P D U に現用系フラ  
 グが付加させたのを確認し、ルーティングテーブルを、ツリー 5 2 に従った設定



に変更する。これにより、前記ノードにおいて転送されるフレームは、ツリー 5 2 に沿って転送されるようになる。

【0304】

すべてのノードのルーティングテーブルが、ツリー 5 2 利用のものに切り替わると、ツリー 5 1 を流れるフレームはなくなる。

【0305】

ノード 1 7 は、利用タググループ変更通知の送信から一定時間経過後に、タググループ 4 1 に従ったテーブル設定を行うノードが存在しなくなったと判断し、自ノードをタググループ 4 1 に加入させ、次のトポロジ変更に備える。（このときのノード 1 7 のメインコントローラ 1 1 6 4 の状態は、図 1 2 の状態 1 1 6 4 4 である。）

【0306】

以上のようにして、ネットワークを停止させることなく、ノード 1 7 を追加することができた。以降ノードの追加の際は、同様の動作を繰り返す。ただし、上記説明文中のタググループ 4 1 とタググループ 4 2 は適宜入れ替わる。

【0307】

以上の説明では、タイマーを用いて、ツリーの安定状態を確認していたが、安定状態の確認方法はこれに限らず、以下に示すように、B P D U またはフレームの到着間隔を計測し、それによって安定状態を確認することも可能である。

【0308】

図 1 4 では、ツリー 5 1 は太線で表され、ノード 1 1 をルートノードとして安定しているとする。

【0309】

ツリー 5 1 の B P D U にはタググループ 4 1 のタグが、ツリー 5 2 の B P D U にはタググループ 4 2 のタグがつく。

【0310】

現在、クライアントからノード 1 1 ～ 1 6 に送信されたデータには、タググループ 4 1 のタグが付加されている。このタグが付加されたデータは、ツリー 5 1 に沿って転送されている。

## 【0311】

ノード17は、リンク29およびリンク30と接続されると、どのタググループにも加入せず、BPDUの受信を開始する。

## 【0312】

ノード17は、各タググループのBPDUを受信すると、現時点での現用系がタググループ41で、現時点での予備系がタググループ42であると確認する。そして、自ノードをタググループ42にのみ加入させてBPDUの送受信を行い、タググループ41ではBPDUは受信のみ行い、送信を行わないように設定する。そして、タググループ42のルートノードであるノード11および、タググループ41のルートノードであるノード11のそれぞれに対して、ノード17が追加されたことを通知するフレームを送信する。

## 【0313】

ノード17が追加されると、タググループ42のメンバに変更が発生するため、スパンニングツリープロトコルにより、ツリー52を更新する動作が開始される。タググループ41のメンバには変更が無いため、ツリー51は更新されない。

## 【0314】

クライアントから送信されるフレームには、今までどおりタググループ41のタグが付加され、ツリー51に沿って転送され続ける。

## 【0315】

ここで、ツリー52はルートノードをノード11として、安定したとする。ツリー52の構成を図15に示す。

## 【0316】

ツリー52のルートノードであるノード11は、ツリー52のBPDU到着間隔が一定時間以上となることを検出すると、ツリー52が安定したと判断し、ツリー51のルートノードであるノード11に対して利用タググループ変更通知を送信し、ツリー51を予備系に遷移させるよう命令する。そして、タググループ42のフラグを付け、ツリー52のために送信するBPDUに、現用系フラグを立てる。BPDUは、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

## 【0317】

なお、ツリー 5 2 の安定検出は、ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 が行っても良い。この場合、ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 は、ツリー 5 2 の B P D U 到着間隔が一定時間以上となることを検出すると、ツリー 5 2 が安定したと判断し、ツリー 5 2 のルートノードであるノード 1 1 に対して利用タググループ変更通知を送信し、ツリー 5 2 を予備系に遷移させるよう命令する。ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 は、タググループ 4 2 のフラグを付け、ツリー 5 2 のために送信する B P D U に、現用系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

## 【 0 3 1 8 】

ノード 1 1 は、利用タググループ変更通知を受信し、ツリー 5 1 を予備系に遷移させ、タググループ 4 1 のフラグを付け、ツリー 5 1 のために送信する B P D U に、予備系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

## 【 0 3 1 9 】

ノード 1 1 ~ 1 7 は、タググループ 4 2 のタグが付いた B P D U に現用系フラグが付加させたのを確認し、クライアントより転送されてくるフレームに付加するタグを、タググループ 4 1 からタググループ 4 2 に切り替える。このタグが付加されたフレームは、ツリー 5 2 に沿って転送される。

## 【 0 3 2 0 】

以上の切り替えが完了してしばらく経つと、ツリー 5 1 を流れるフレームはなくなる。

## 【 0 3 2 1 】

タググループ 4 1 のルートノードであるノード 1 1 は、タググループ 4 1 のタグを付加してツリー 5 1 を流れるフレームの到着間隔が一定時間以上になると、タググループ 4 1 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、ノード 1 7 に対して G V R P フレームを送信し、タググループ 4 1 に加入するよう命令し、次のトポロジ変更に備える。

## 【 0 3 2 2 】

なお、ノード 1 7 をタググループ 4 1 に加入させる動作は、ツリー 5 2 のルー

トノードであるノード 1 1 が行っても良い。

【 0 3 2 3 】

ツリー 5 2 のルートノードであるノード 1 1 が、ノード 1 7 をタググループ 4 1 に加入させる場合は、タググループ 4 1 のタグを付加してツリー 5 1 を流れるフレームの到着間隔が一定時間以上になると、タググループ 4 1 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、ノード 1 7 に対して G V R P フレームを送信し、タググループ 4 1 に加入するよう命令し、次のトポロジ変更に乗じる。

【 0 3 2 4 】

以上のようにして、ネットワークを停止させることなく、ノード 1 7 を追加することができた。以降ノードの追加の際は、同様の動作を繰り返す。ただし、上記説明文中のタググループ 4 1 とタググループ 4 2 は適宜入れ替わる。

【 0 3 2 5 】

図 1 4 および図 1 5 を参照して、本実施の形態において、予備系への移行完了通知を受信することによって、予備系に遷移したことを検知する場合における、ノード 1 7 を追加する場合の動作について、具体例を用いて詳細に説明する。

【 0 3 2 6 】

図 1 4 では、ツリー 5 1 は太線で表され、ノード 1 1 をルートノードとして安定しているとする。

【 0 3 2 7 】

ツリー 5 1 の B P D U にはタググループ 4 1 のタグが、ツリー 5 2 の B P D U にはタググループ 4 2 のタグがつく。

【 0 3 2 8 】

現在、クライアントからノード 1 1 ～ 1 6 に送信されたデータには、タググループ 4 1 のタグが付加されている。このタグが付加されたデータは、ツリー 5 1 に沿って転送されている。

【 0 3 2 9 】

ノード 1 7 は、リンク 2 9 およびリンク 3 0 と接続されると、どのタググループにも加入せず、B P D U の受信を開始する。

【 0 3 3 0 】

ノード 1 7 は、各タググループの B P D U を受信すると、現時点での現用系がタググループ 4 1 で、現時点での予備系がタググループ 4 2 であると確認する。そして、自ノードをタググループ 4 2 にのみ B P D U の送受信を行い、タググループ 4 1 では B P D U は受信のみ行い、送信を行わないように設定する。

## 【 0 3 3 1 】

ノード 1 7 が追加されると、タググループ 4 2 のメンバに変更が発生するため、スパンニングツリープロトコルにより、ツリー 5 2 を更新する動作が開始される。タググループ 4 1 のメンバには変更が無いいため、ツリー 5 1 は更新されない。

## 【 0 3 3 2 】

クライアントから送信されるフレームには、今までどおりタググループ 4 1 のタグが付加され、ツリー 5 1 に沿って転送され続ける。

## 【 0 3 3 3 】

ここで、ツリー 5 2 はルートノードをノード 1 1 として、安定したとする。ツリー 5 2 の構成を図 1 5 に示す。

## 【 0 3 3 4 】

ノード 1 7 は、ネットワークに接続されてから一定時間経過後に、ツリー 5 2 が安定したと判断し、利用タググループ変更通知を、ツリー 5 2 のルートノードである、ノード 1 1 に送信し、ツリー 5 2 を予備系から現用系に遷移させるよう命令する。

## 【 0 3 3 5 】

利用タググループ変更通知を受信したノード 1 1 は、ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 に対して利用タググループ変更通知を送信し、ツリー 5 1 を予備系に遷移させるよう命令する。そして、タググループ 4 2 のフラグを付け、ツリー 5 2 のために送信する B P D U に、現用系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

## 【 0 3 3 6 】

ノード 1 1 は、利用タググループ変更通知を受信し、ツリー 5 1 を予備系に遷移させ、タググループ 4 1 のフラグを付け、ツリー 5 1 のために送信する B P D U に、予備系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノード

ドに伝播する。

【 0 3 3 7 】

ノード 1 1 ～ 1 7 は、タググループ 4 2 のタグが付いた B P D U に現用系フラグが付加させたのを確認し、クライアントより転送されてくるフレームに付加するタグを、タググループ 4 1 からタググループ 4 2 に切り替え、さらに切替完了通知をツリー 5 2 のルートノードであるノード 1 1 に対して送信する。

【 0 3 3 8 】

以上の切り替えが完了してしばらく経つと、ツリー 5 1 を流れるフレームはなくなる。

【 0 3 3 9 】

ノード 1 1 は、ノード 1 1 ～ 1 7 のすべてのノードから切替完了通知を受信すると、タググループ 4 1 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、ノード 1 7 に対して G V R P フレームを送信し、タググループ 4 1 に加入するよう命令する。

【 0 3 4 0 】

なお、ノード 1 7 をタググループ 4 1 に加入させる動作は、新規に追加されたノードであるノード 1 7、もしくは、ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 が行っても良い。

【 0 3 4 1 】

新規に追加されたノードであるノード 1 7 が、ノード 1 7 自身をタググループ 4 1 に加入させる場合は、ノード 1 1 ～ 1 6 が、タググループ 4 2 のタグが付いた B P D U に現用系フラグが付加させたのを確認し、クライアントより転送されてくるフレームに付加するタグを、タググループ 4 1 からタググループ 4 2 に切り替える際に、切替完了通知を新規に追加されたノードであるノード 1 7 に対して送信し、ノード 1 7 が、ノード 1 1 ～ 1 6 のすべてのノードから切替完了通知を受信すると、タググループ 4 1 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、ノード 1 7 自身をタググループ 4 1 に加入させる。

【 0 3 4 2 】

ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 が、ノード 1 7 をタググループ 4

1に加入させる場合は、ノード11～17が、タググループ42のタグが付いたB P D Uに現用系フラグが付加させたのを確認し、クライアントより転送されてくるフレームに付加するタグを、タググループ41からタググループ42に切り替える際に、切替完了通知をツリー51のルートノードであるノード11に対して送信し、ノード11が、ノード11～17のすべてのノードから切替完了通知を受信すると、タググループ41のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、ノード17に対してG V R Pフレームを送信し、タググループ41に加入するよう命令する。

#### 【0343】

以上のようにして、ネットワークを停止させることなく、ノード17を追加することができる。以降ノードの追加の際は、同様の動作を繰り返す。ただし、上記説明文中のタググループ41とタググループ42は適宜入れ替わる。

#### 【0344】

次に、本実施の形態の効果について説明する。

#### 【0345】

従来、スパニングツリーに属するノードの追加および削除時は、全体もしくは一部のデータフレームの転送を停止させて、スパニングツリーを構築しなおすため、再構築中にネットワークが停止する場合があった。

#### 【0346】

本実施の形態では、構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、新規追加ノードを含めたスパニングツリーを生成し、新規スパニングツリーの安定後に利用するスパニングツリーを切り替えることにより、ネットワークを停止させずに、スパニングツリーに属するノードの追加および削除等のスパニングツリー再構成が可能である。

#### 【0347】

またこの結果、輻輳発生の可能性を下げる事が可能である。

#### 【0348】

以下、本発明の第2の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

#### 【0349】

本発明の第2の実施の形態は、第1の実施の形態において、コストの計算時にリンク帯域の太さの代わりに、空き帯域の容量もしくは通過TCPフロー数、HTTPリクエスト数等を利用し、さらに、コストが変更された場合には、ノードの追加・削除の場合と同様に、現用系と予備系の遷移を行う点が異なる。なお、以降は空き帯域の容量をコストとして用いた場合について記述するが、通過TCPフロー数およびHTTPリクエスト数についても、特に断りのない限り同様に実現可能である。

## 【0350】

IEEE802.1DおよびIEEE802.1Wでは、リンクのコストはリンク帯域の太さの逆数で決定されていた。つまり、負荷に応じて動的にコストを変化させることができなかった。

## 【0351】

本実施の形態においては、リンクのコストをリンクの空き帯域の逆数で決定することで、負荷に応じた動的なコスト変更を行う。

## 【0352】

図17は、第2の実施の形態におけるツリーセクタ116の構成を示している。図17を参照すると、本発明の第2の実施の形態は、第1の実施の形態における図11のツリーセクタにおいて、コスト参照タイマ1167、関数演算器1168、および、平滑化回路1169が追加されている点において異なる。

## 【0353】

メインコントローラ1164 $\alpha$ は、第1の実施における動作のほか、コスト参照タイマ1167より満了通知を受信すると、リソースモニタから、前回のコスト参照タイマ満了以降にリンクを流れたフレームの流量情報もしくはTCPフロー数またはHTTPリクエスト数を取得し、その流量、フロー数、もしくはリクエスト数を元にコストを計算し、予備用に登録されているツリーマネージャ（以下、予備系のツリーマネージャという）に通知する動作を行う。流量の場合は、流量およびリンク帯域の太さより、リンクの空き帯域を求め、前記リングの空き帯域の逆数をコストとして利用する。TCPフロー数およびHTTPリクエスト数の場合は、あらかじめ設定してある最大許容フロー数および最大許容リクエス



ト数と、実際にリンクを通過するTCPフロー数もしくはリクエスト数との差を取り、この差の逆数をコストとして利用する。

## 【0354】

メインコントローラ1164 $\alpha$ は、前記手段によりコストを算出した後、関数演算器1168にコストを渡して評価し、さらに関数演算器の評価結果を平滑化回路1169に渡して平滑化し、平滑化された結果の値を、予備系のツリーマネージャに対して送信する。

## 【0355】

関数演算器1168は、メインコントローラ1164 $\alpha$ より入力されたコスト値をパラメータとして、比例関数、ヒステリシス関数、および階段関数等、あらかじめ指定されている任意の関数を用いて、出力コスト値を決定し、メインコントローラ1164に返す、関数演算器1168の働きにより、リンクの空き帯域等に完全に比例してコストが決定されるのを防止し、状態遷移の振動を防止することが可能となる。例えば、階段関数の場合は、一定値以上の変動があった場合にのみ出力コスト値が変更され、わずかな変化では、出力コスト値が変更されなくなる。階段関数では、コストが大きくなる場合に大きなコストを出力する閾値と、コストが小さくなる場合に小さなコストを出力する閾値が等しくなるが、ヒステリシス関数のような方向性を持った関数を利用すると、コストが徐々に増加している場合においては、ある大きなコスト値を出力するためには入力コストが十分大きくなることが必要になり、コストが徐々に減少している場合においては、ある小さなコスト値を出力するためには入力コストが十分小さくなることが必要になる。このため、状態遷移の振動を防止することができる。

## 【0356】

平滑化回路1169は、ローパスフィルタ等を用いて、あらかじめ保存してある前回の入力パラメータと、メインコントローラ1164 $\alpha$ より新たに渡された入力パラメータの平滑化を行い、結果をメインコントローラ1164 $\alpha$ に通知する。平滑化回路1169の働きにより、コストの急激な変動や、状態遷移の振動を防止することが可能となる。

## 【0357】

コスト参照タイマ 1 1 6 7 は、メインコントローラ 1 1 6 4 α より送信されたセット通知の受信から、あらかじめ設定された時間が経過すると、メインコントローラ 1 1 6 4 α に対してタイマ満了通知を送信する。

## 【 0 3 5 8 】

図 1 8 は、本発明の第 2 の実施の形態の図 1 7 における、メインコントローラ 1 1 6 4 A の状態遷移を詳細に示した流れ図である。図 1 8 を参照すると、本発明の第 2 の実施の形態は、第 1 の実施の形態における図 1 2 において、状態 1 1 6 4 A および状態 1 1 6 4 B が追加されている点において異なる。

## 【 0 3 5 9 】

状態 1 1 6 4 A は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ 1 1 5 2 であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ 1 1 5 1 であり、ツリーマネージャ 1 1 5 2 内の B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 送信機能が有効にされ、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内の B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 の B P D U 送信機能も有効にされている状態である。なお、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 および B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 受信機能は、送信機能の有効もしくは無効に関わらず、常に有効である。

## 【 0 3 6 0 】

状態 1 1 6 4 B は、現用系ツリーマネージャが、ツリーマネージャ 1 1 5 1 であり、予備系ツリーマネージャがツリーマネージャ 1 1 5 2 であり、ツリーマネージャ 1 1 5 1 内の B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 の B P D U 送信機能が有効にされ、ツリーマネージャ 1 1 5 2 内の B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 送信機能も有効にされている状態である。なお、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 および B P D U 送受信機 1 1 5 2 2 の B P D U 受信機能は、送信機能の有効もしくは無効に関わらず、常に有効である。

## 【 0 3 6 1 】

以下、図 1 8 を参照にして、状態 1 1 6 4 5 を基点としてコスト計算の流れを示すが、この動作は状態 1 1 6 4 6 を基点とした場合においても、同様に適用可能である。

## 【 0 3 6 2 】

メインコントローラ1164 $\alpha$ は、状態11645に遷移した際、設定インタフェース118もしくはGVRP送受信機1162より、動的なコスト計算を利用する指定を受けた場合に、コスト参照タイマ1167をセットする。(状態11645)

メインコントローラ1164 $\alpha$ は、コスト参照タイマ1167からタイマ満了の通知を受信すると、リソースモニタ119より累積通過バイト数の情報を受信すると同時に、カウンタリセット通知を出して、リソースモニタ119の累積通過バイト数を0にリセットさせる。さらに、前記累積通過バイト数もしくはTCPフロー数またはHTTPリクエスト数よりコストを計算し、結果を関数演算器1168に渡す。

#### 【0363】

関数演算器1168は、メインコントローラ1164 $\alpha$ より入力された値を、設定された関数により評価し、結果をメインコントローラ1164 $\alpha$ に返却する。ここでは、比例関数が設定されており、ある入力値に対する出力値が同一になる例をとって解説する。

#### 【0364】

メインコントローラ1164 $\alpha$ は、関数演算器1168よりコストの評価結果を受け取ると、その値を平滑化回路1169に通知する。

#### 【0365】

平滑化回路1169は、設定にしたがって入力値をローパスフィルタ等によって平滑化し、結果をメインコントローラ1164 $\alpha$ に返却する。

#### 【0366】

メインコントローラ1164 $\alpha$ は、平滑化回路1169より平滑化完了後のコスト値を受信すると、このコスト値を予備系のツリーマネージャ1151に通知する。ツリーマネージャ1151は、このコスト情報を元に、スパニングツリーを再計算し、計算の結果、トポロジに変更があるか、ないかを、メインコントローラ1164 $\alpha$ に通知する。(図18の状態1164A)

#### 【0367】

メインコントローラ1164 $\alpha$ は、状態1164Aにおいて、再計算後のツリ

ーが計算前のツリーと同一もしくは、あらかじめ設定された変化よりも変化の度合いが小さい場合は、状態11645に遷移し、コスト参照タイマを再セットする。図18の状態遷移図では、一例として、わずかでも変化がある場合は、状態11645には遷移しない設定であるとして説明している。(状態1164A)

## 【0368】

メインコントローラ1164αは、状態1164Aにおいて、再計算後のツリーが計算前のツリーと異なる場合で、かつ、その変化があらかじめ設定された変化より大きいものであるとき、安定タイマ1165をセットし、タイマ満了後に状態1164Bに遷移する。図18の状態遷移図では、わずかでも変化がある場合には、1164Bに遷移する設定であるとして説明している。(状態1164A)

## 【0369】

メインコントローラ1164αは、安定タイマ1165の満了通知を受信すると、現用に登録されているツリーマネージャ1152と、予備用に登録されているツリーマネージャ1151を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ1151、予備用をツリーマネージャ1152とする。さらに、GVRP送受信機1162を通じて、新ツリーのルートノードに対して、利用タググループ変更通知を送信する。この利用タググループ変更通知の内容は、BPDUに反映され、全ノードに伝達される。その後、安定タイマ1165を作動させ、状態11646に遷移する。(状態1164B)

## 【0370】

メインコントローラ1164αは、安定タイマ1165の満了通知を受信すると、ツリーマネージャ1152に対して新規コストの通知を行い、新たに計算したコスト情報を元に、スパニングツリーを再計算させる。また、コスト参照タイマ1167をスケジュールする。(状態11646)

## 【0371】

次に図7を利用して、本実施の形態において、ノード15からノード13への転送経路が変更される場合の、スパニングツリー切り替え動作について、具体例を用いて詳細に説明する。

## 【 0 3 7 2 】

図 7 を参照すると、本動作例では、ノード 1 1 ～ 1 6、クライアント 9 1 ～ 9 6、双方向リンク 8 1 ～ 8 6、および、双方向リンク 2 1 ～ 2 8 を含む。

## 【 0 3 7 3 】

ノード 1 1 にはリンク 8 1 によりクライアント 9 1 が、ノード 1 2 にはリンク 8 2 によりクライアント 9 2 が、ノード 1 3 にはリンク 8 3 によりクライアント 9 3 が、ノード 1 4 にはリンク 8 4 によりクライアント 9 4 が、ノード 1 5 にはリンク 8 5 によりクライアント 9 5 が、ノード 1 6 にはリンク 2 6 によりクライアント 9 6 が、それぞれ接続されている。

## 【 0 3 7 4 】

ノード 1 1 とノード 1 2 の間はリンク 2 1 で、ノード 1 2 とノード 1 3 の間はリンク 2 2 で、ノード 1 3 とノード 1 4 の間はリンク 2 3 で、ノード 1 1 とノード 1 5 の間はリンク 2 4 で、ノード 1 5 とノード 1 6 の間はリンク 2 5 で、ノード 1 6 とノード 1 4 の間はリンク 2 6 で、ノード 1 2 とノード 1 5 の間はリンク 2 7 で、ノード 1 3 とノード 1 6 の間はリンク 2 8 で、それぞれ接続されている。

## 【 0 3 7 5 】

ノード 1 1 ～ 1 6 の全ポートが所属するタググループが 2 つすでに設定されており、1 つめのタググループをタググループ 4 1、2 つめのタググループをタググループ 4 2 と呼ぶ。

## 【 0 3 7 6 】

ノード 1 1 ～ 1 6 には、独立して動作するスパニングツリー回路が 2 つ存在し、タググループ 4 1 上で動作するスパニングツリーをツリー 5 1、タググループ 4 2 上で動作するスパニングツリーをツリー 5 2 と呼ぶ。

## 【 0 3 7 7 】

図 7 において、ツリー 4 1 は、ノード 1 3 をルートノードとし、すべてのリンクに等しく 1 0 に設定された初期コストを用いて、すでに安定しているとする。ツリー 5 1 の B P D U にはタググループ 4 1 のタグが、ツリー 5 2 の B P D U にはタググループ 4 2 のタグがつく。

## 【 0 3 7 8 】

現在、クライアントからノード 1 1 ～ 1 6 に送信されたデータには、現用系であるタググループ 4 1 のタグが付加されている。このタグが付加されたデータは、ツリー 5 1 に沿って転送されている。

## 【 0 3 7 9 】

初期状態では、クライアント 9 1 ～ 9 6 のうち、どのクライアントもデータ転送を行っていない。

## 【 0 3 8 0 】

各ノードは、一定時間ごとに、Hello Time で規定される周期で B P D U を送受信することにより、B P D U の状態を確認している。このフレームには、現用系と予備系の識別フラグがあり、現在は現用系であるタググループ 4 1 のタグが付加された B P D U のみに、現用系のフラグがつき、予備系であるタググループ 4 2 のタグが付加された B P D U には、現用系を示すフラグは付加されない。本例においては、現用系であるタググループ 4 1 のタグが付加された B P D U のみにフラグが付く場合を用いて説明するが、本例とは逆に、現用系であるタググループ 4 1 のタグが付加された B P D U には、現用系を示すフラグを付加せず、予備系であるタググループ 4 2 のタグが付加された B P D U に、現用系を示すフラグを付加することも可能である。

## 【 0 3 8 1 】

各ノードは、設定インタフェース 1 1 8 もしくは G V R P 送受信機 1 1 6 2 より、すでに動的なコスト計算を利用する指定を受けているため、コスト参照タイマが満了するごとに、前回のタイマ満了以降にリンクを流れたフレームの流量を参照し、コストの再計算および、予備系ツリーを用いたスパニングツリーの再計算を行う。

## 【 0 3 8 2 】

ここで、クライアント 9 5 からクライアント 9 3、および、クライアント 9 6 からクライアント 9 3 との間で、データ転送を開始したとする。

## 【 0 3 8 3 】

転送初期においては、クライアント 9 5 からクライアント 9 3 へのデータは、

ツリー 5 1 を利用し、リンク 8 5、2 5、2 8、8 3 を経由して転送される。また、クライアント 9 6 からクライアント 9 3 へのデータも、ツリー 5 1 を利用し、リンク 8 6、2 8、8 3 を経由して転送される。

## 【 0 3 8 4 】

データ転送から一定時間が経過すると（各ノードのコスト参照タイマ 1 1 6 7 が満了すると）、リンク 2 1 ～ 2 8 の空き容量をもとに、ツリー 5 2 におけるリンク 2 1 ～ 2 8 のコストが再計算され、関数演算器および平滑化回路にかけられる。ここで、リンク 2 8 の空き帯域は少なくなっているため、ノード 1 6 によりツリー 5 2 のリンク 2 8 のコストは 1 5 に、リンク 2 5 の空き帯域は、リンク 2 8 ほどではないが少なくなっているため、ノード 1 5 によりツリー 5 2 のリンク 2 5 のコストは 1 2 に、それぞれ変更されたとする。このとき、現在使用している、ツリー 5 1 のコストは変更されない。

## 【 0 3 8 5 】

ノード 1 6 は、コスト変更を検知し、変更後のコストを利用して作成した B P D U（図 5 の Root path Cost 22056 の値が変更される）を、隣接するノード 1 3、ノード 1 4、ノード 1 5 に対して、それぞれ送信する。この B P D U にはタググループ 4 2 のタグが付加される。

## 【 0 3 8 6 】

ノード 1 5 も同様に、コスト変更を検知し、変更後のコストを利用して作成した B P D U を、隣接するノード 1 1、ノード 1 2、ノード 1 6 に対して、それぞれ送信する。

## 【 0 3 8 7 】

ノード 1 5 は、ノード 1 6 からコスト 1 5 が付加された B P D U を受信すると、リンク 2 5 のコストも加算し、リンク 2 5、リンク 2 8 経由でノード 1 3 に到達するために、コスト 2 7 がかかることを認識する。

## 【 0 3 8 8 】

その後ノード 1 5 は、ノード 1 2 から、コスト 1 0 が付加された B P D U を受信すると（ノード 1 2 は、ルートノード（ノード 1 3）までのコストを、定期的に隣接ノード（ノード 1 1、およびノード 1 5）に送信する）、リンク 2 7 のコ

ストも加算し、リンク 2 7、リンク 2 2 経由でノード 1 3 に到達するために、コスト 2 0 がかかることを認識する。このコストは、リンク 2 5 経由のコストよりも小さいため、ノード 1 5 は停止ポートをリンク 2 7 側からリンク 2 5 側に切り替え、リンク 2 7 およびリンク 2 2 を利用して、リンク 1 3 に到達するツリーを形成する。リンク 2 7、2 2 経由のツリーを作成するときにもスパニングツリープロトコルが使用される。そして、安定タイマ 1 1 6 5 を起動し、ツリーが安定するのを待つ。

## 【 0 3 8 9 】

ここで、ツリー 5 2 が、ノード 1 3 をルートノードとして安定したとする。

## 【 0 3 9 0 】

ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 3 は、図 1 3 の安定タイマ 1 1 6 5 が満了すると、ツリー形成が安定したと判断し、新ツリーとなるツリー 5 2 のルートノードであるノード 1 3 に対して、転送に利用する現用系ツリーをツリー 5 1 からツリー 5 2 に切り替えるよう命令する、タググループ変更メッセージを送信する。その後、安定タイマ 1 1 6 5 を作動させる。

## 【 0 3 9 1 】

ツリー 5 2 のルートノードであるノード 1 3 は、ツリー切替メッセージを受信すると、旧現用系ツリーであるツリー 4 1 のルートであるノード 1 3 に対して、転送に利用する現用系ツリーをツリー 5 1 からツリー 5 2 に切り替えるよう命令する、タググループ変更メッセージを送信する。この利用タググループ変更通知の内容は、ノード 1 3 から送信される、ツリー 5 1 およびツリー 5 2 の各 B P D U に反映され、全ノードに伝達される。

## 【 0 3 9 2 】

ノード 1 3 は、旧現用系ルートノードへのタググループ変更メッセージの送信を完了させると、自ノードがクライアント 9 3 より受信して、ネットワーク内に送信するフレームの転送に利用するツリーを、今まで利用していたツリー 5 1 からツリー 5 2 へ切り替える。切り替えが完了すると、クライアント 9 3 からクライアント 9 5 に向けて送信されていたフレームは、リンク 8 3、リンク 2 2、リンク 2 7、リンク 8 5 を経由して、クライアント 9 5 に転送されるようになる。



## 【 0 3 9 3 】

このようにして、クライアント 9 3 からクライアント 9 5、および、クライアント 9 3 からクライアント 9 6 に向けて送信されるフレームの転送経路は分散され、リンク 2 8 の混雑が解消される。

## 【 0 3 9 4 】

以降、コスト参照タイマが満了するごとに、リンクの空き帯域に基づくコスト計算によってスパニングツリーが再計算され、周期的に空き帯域をコストに反映する動的な経路変更が行われる。この結果、各リンクのトラフィックが分散され、リンクの負荷を分散し、輻輳を防止することができる。

## 【 0 3 9 5 】

次に、本実施の形態の効果について説明する。

## 【 0 3 9 6 】

従来、リンク容量を用いてコストを計算し、スパニングツリー構築時の経路選択に利用しているため、トラフィックに応じた動的な負荷分散のための経路変更ができなかった。

## 【 0 3 9 7 】

本実施の形態では、リンクコストを、空き帯域やサーバ負荷等の動的情報によって計算することにより、トラフィックの負荷分散が可能である。

## 【 0 3 9 8 】

また従来、コストをトラフィック状況に応じて動的に変化させようとする、局所的もしくはネットワーク全体で、データフレームの転送を停止させてスパニングツリーを構築しなおして経路を変更するため、再構築中にネットワークが停止する場合があった。

## 【 0 3 9 9 】

本実施の形態では、変更前のツリーを運用したまま、コスト変更後のツリーを生成し、新規ツリーの安定後に利用するツリーを切り替えることにより、経路変更にもなうスパニングツリー再構成のために、ネットワークを停止させることなく負荷分散が可能である。

またこの結果、輻輳発生の可能性を下げる事が可能である。

## 【 0 4 0 0 】

以下、本発明の第 3 の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

## 【 0 4 0 1 】

本発明の第 3 の実施の形態は、第 2 の実施の形態において、コストが変更されたかされなかったかに関わらず、現用系と予備系の遷移を行う点が異なる。なお、以降は空き帯域の容量をコストとして用いた場合について記述するが、通過 TCP フロー数および HTTP リクエスト数についても、特に断りのない限り同様に実現可能である。

## 【 0 4 0 2 】

図 1 9 を参照すると、本発明の第 3 の実施の形態は、第 2 の実施の形態における図 1 8 において、状態 1 1 6 4 A と状態 1 1 6 4 B の間の遷移が発生しないこと、ならびに、状態 1 1 6 4 3 と状態 1 1 6 4 4 の間の遷移および、状態 1 1 6 4 7 と状態 1 1 6 4 8 の間の遷移が、安定タイマ 1 1 6 5 の満了によって起こるのではなく、B P D U 中の現用系フラグの切り替え検出によって発生する点が異なる。

## 【 0 4 0 3 】

第 3 の実施の形態におけるメインコントローラ 1 1 6 4 β は、リソースモニタ 1 1 9 より新たにネットワークに接続されたことの通知を受信すると、ツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 からの現用系通知の到着を待つ。ツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 より B P D U に含まれる現用系通知を受信すると、前記通知において指定されたツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 を現用に、予備用に指定されたツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくは 1 1 5 2 を予備用に設定し、状態 1 1 6 4 2 もしくは状態 1 1 6 4 9 に遷移する。ここでは、状態 1 1 6 4 2 に遷移した場合を例に解説するが、今後の解説は状態 1 1 6 4 9 に遷移した場合においても同様である。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 1 ）

## 【 0 4 0 4 】

メインコントローラ 1 1 6 4 β は、ツリーマネージャ 1 1 5 1 を現用、ツリーマネージャ 1 1 5 2 を予備用に設定する。さらに、前記各ツリーマネージャ 1 1

5 1 および 1 1 5 2 に対して、B P D U 送信停止命令を出す。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 2）

【0 4 0 5】

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、状態 1 1 6 4 2 において、もし設定インタフェース 1 1 8 よりノードの追加要求を受信した場合は、状態 1 1 6 4 3 に遷移する。また、もしツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 より現用系通知を受信し、現用系と予備系の関係に変更があった場合には、状態 1 1 6 4 9 に遷移する。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 2）

【0 4 0 6】

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、ツリーマネージャ 1 1 5 2 に対してリンク u p の通知を行い、同時に、ツリーマネージャ 1 1 5 2 に対して B P D U の送信許可を行う。さらに、安定タイマ 1 1 6 5 を作動させる。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 3）

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、状態 1 1 6 4 3 において、ツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 より B P D U に含まれる現用系通知を受信し、もし現用系と予備系の関係に変更が生じた場合には、現用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 1 と、予備用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 2 を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ 1 1 5 2、予備用をツリーマネージャ 1 1 5 1 とする。その後、安定タイマ 1 1 6 5 を作動させる。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 4）

【0 4 0 7】

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、安定タイマ 1 1 6 5 よりタイマ満了通知を受信すると、ツリーマネージャ 1 1 5 1 に対してリンク u p の通知を行い、同時に、ツリーマネージャ 1 1 5 2 に対して B P D U の送信許可を行う。通常は、この状態で安定する。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 5）

【0 4 0 8】

状態 1 1 6 4 5 において、もし現用であるツリーマネージャ 1 1 5 2 がルートノードとなっている場合、このノードのメインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、安定タイマ 1 1 6 5 を動作させ、安定タイマ 1 1 6 5 よりタイマ満了通知を受信する

と、現用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 2 と、予備用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 1 を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ 1 1 5 1、予備用をツリーマネージャ 1 1 5 2 とする。さらに、GVRP 送受信機 1 1 6 2 を通じて、新ツリーのルートノードに対して、利用タググループ変更通知を送信する。この利用タググループ変更通知の内容は、BPDU に反映され、全ノードに伝達される。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 5）

## 【0 4 0 9】

前記ツリーマネージャの入れ替えは、予備用であるツリーマネージャ 1 1 5 1 が行っても良い。この場合、状態 1 1 6 4 5 において、もし予備用であるツリーマネージャ 1 1 5 1 がルートノードとなっている場合、ノードのメインコントローラ 1 1 6 4 は、安定タイマ 1 1 6 5 を動作させ、安定タイマ 1 1 6 5 よりタイマ満了通知を受信すると、現用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 2 と、予備用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 1 を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ 1 1 5 1、予備用をツリーマネージャ 1 1 5 2 とする。さらに、GVRP 送受信機 1 1 6 2 を通じて、旧現用ツリーのルートノードに対して、利用タググループ変更通知を送信する。この利用タググループ変更通知の内容は、BPDU に反映され、全ノードに伝達される。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 5）

## 【0 4 1 0】

メインコントローラ 1 1 6 4 β は、状態 1 1 6 4 5 において、ツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 より BPDU に含まれる現用系通知を受信し、もし現用系と予備系の関係に変更が生じた場合には、状態 1 1 6 4 6 に遷移する。そして、現用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 2 と、予備用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 1 を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ 1 1 5 1、予備用をツリーマネージャ 1 1 5 2 とする。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 5）

## 【0 4 1 1】

メインコントローラ 1 1 6 4 β は、状態 1 1 6 4 5 において、もし設定インタフェース 1 1 8 より、ノード削除要求を受信した場合は、状態 1 1 6 4 4 に遷移する。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 5）

## 【0 4 1 2】

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、ツリーマネージャ 1 1 5 1 に対して、接続されている全リンクリンク d o w n の通知を行い、同時に、ツリーマネージャ 1 1 5 1 に対して B P D U の送信停止命令を出す。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 4）

## 【0 4 1 3】

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、状態 1 1 6 4 4 において、ツリーマネージャ 1 1 5 1 もしくはツリーマネージャ 1 1 5 2 より B P D U に含まれる現用系通知を受信し、もし現用系と予備系の関係に変更が生じた場合には、状態 1 1 6 4 3 に遷移し、現用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 2 と、予備用に登録されているツリーマネージャ 1 1 5 1 を入れ替え、新しく現用をツリーマネージャ 1 1 5 1、予備用をツリーマネージャ 1 1 5 2 とする。その後、安定タイマ 1 1 6 5 を作動させる。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 3）

## 【0 4 1 4】

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、安定タイマ 1 1 6 5 よりタイマ満了通知を受信すると、ツリーマネージャ 1 1 5 1 に対してリンク d o w n の通知を行い、同時に、ツリーマネージャ 1 1 5 1 に対して B P D U の受信停止命令を出す。さらに、無条件で状態 1 1 6 4 1 に遷移し、ノード切離しまで待機する。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 2）

## 【0 4 1 5】

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、設定インタフェース 1 1 8 もしくは G V R P 送受信機 1 1 6 2 より、動的なコスト計算を利用する指定を受けた場合には、利用タググループ変更通知の受信から一定時間経過後に満了となるよう、コスト参照タイマ 1 1 6 7 をセットする。（図 1 9 の状態 1 1 6 4 5）

## 【0 4 1 6】

メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  は、コスト参照タイマ 1 1 6 7 からタイマ満了の通知を受信すると、リソースモニタ 1 1 9 より累積通過バイト数の情報を受信すると同時に、カウンタリセット通知を出して、リソースモニタ 1 1 9 の累積通過バイト数を 0 にリセットさせる。さらに、前記累積通過バイト数もしくは T C P フロー数または H T T P リクエスト数よりコストを計算し、予備系であるツリ

ーマネージャ 1 1 5 1 通知する。ツリーマネージャ 1 1 5 1 は、新たに計算したコスト情報を元に、スパニングツリーを再計算し、計算の結果、トポロジに変更があるか、ないかを、メインコントローラ 1 1 6 4  $\beta$  に通知する。そして、無条件で状態 1 1 6 4 5 に遷移する。(図 1 9 の状態 1 1 6 4 A)

【 0 4 1 7 】

図 1 4 および図 1 5 を参照して、本実施の形態において、ノード 1 7 を追加する場合の動作について、具体例を用いて詳細に説明する。

【 0 4 1 8 】

図 1 4 を参照すると、本動作例では、ノード 1 1 ~ 1 7、およびリンク 2 1 ~ 3 0 を有する。ただし、ノード 1 7、リンク 2 9 およびリンク 3 0 は、初期状態では接続されていない。

【 0 4 1 9 】

図 1 5 を参照すると、本動作例では、ノード 1 1 ~ 1 7、およびリンク 2 1 ~ 3 0 を有する。

【 0 4 2 0 】

初期状態でノード 1 1 ~ 1 6 の全ノード、全ポートが所属するタググループが 2 つすでに設定されており、1 つめのタググループをタググループ 4 1、2 つめのタググループをタググループ 4 2 と呼ぶ。

【 0 4 2 1 】

なお、基本的には全ノード、全ポートを 2 つのタググループに加入させるが、一部のポートもしくはノードのみで構成させるタググループを作成しても良い。以降、全ノード、全ポートが 2 つのタググループに加入するものとして説明する。

【 0 4 2 2 】

ノード 1 1 ~ 1 6 には、独立して動作するスパニングツリー回路が 2 つ存在し、タググループ 4 1 上で動作するスパニングツリーをツリー 5 1、タググループ 4 2 上で動作するスパニングツリーをツリー 5 2 と呼ぶ。

【 0 4 2 3 】

スパニングツリーは必ず 2 系統作成するが、タググループは必ずしも 2 つ作成

する必要は無い。前記タググループ 4 1 のみ設定してタググループ 4 2 を利用せず、タググループ 4 1 上で動作するスパニングツリーをツリー 5 1、タググループに属さないで動作するスパニングツリーをツリー 5 2 と呼ぶこともできる。また逆に、前記タググループ 4 2 のみ設定してタググループ 4 1 を利用せず、タググループに属さないで動作するスパニングツリーをツリー 5 1、タググループ 4 2 上で動作するスパニングツリーをツリー 5 2 と呼ぶこともできる。

## 【 0 4 2 4 】

ここでは、特にタググループ 4 1 とタググループ 4 2 の両方を用いた場合について説明を行うが、タググループ 4 1 及びタググループ 4 2 の両方を用いた場合の動作は、タググループ 4 1 のみ、もしくはタググループ 4 2 のみを用いた場合においても、同様に適用可能である。

## 【 0 4 2 5 】

図 1 4 では、ツリー 5 1 は太線で表され、ノード 1 1 をルートノードとして安定しているとする。

## 【 0 4 2 6 】

ツリー 5 1 の B P D U にはタググループ 4 1 のタグが、ツリー 5 2 の B P D U にはタググループ 4 2 のタグがつく。

## 【 0 4 2 7 】

現在、クライアントからノード 1 1 ～ 1 6 に送信されたデータには、タググループ 4 1 のタグが付加されている。このタグが付加されたデータは、ツリー 5 1 に沿って転送されている。

## 【 0 4 2 8 】

ノード 1 7 は、リンク 2 9 およびリンク 3 0 と接続されると、どのタググループにも加入せず、B P D U の受信を開始する。

## 【 0 4 2 9 】

ノード 1 7 は、各タググループの B P D U を受信すると、現時点での現用系がタググループ 4 1 で、現時点での予備系がタググループ 4 2 であると確認する。そして、自ノードをタググループ 4 2 にのみ参加させて B P D U の送受信を行い、タググループ 4 1 では B P D U は受信のみ行い、送信を行わないように設定す

る。

【 0 4 3 0 】

ノード 1 7 が追加されると、タググループ 4 2 のメンバに変更が発生するため、スパニングツリープロトコルにより、ツリー 5 2 を更新する動作が開始される。タググループ 4 1 のメンバには変更が無いため、ツリー 5 1 は更新されない。

【 0 4 3 1 】

クライアントから送信されるフレームには、今までどおりタググループ 4 1 のタグが付加され、ツリー 5 1 に沿って転送され続ける。

【 0 4 3 2 】

現用系ツリーであるツリー 5 1 のルートノードとなっているノード 1 1 は、安定タイマが満了すると、ツリー 5 1 のルートノードであるノード 1 1 に対して利用タググループ変更通知を送信し、ツリー 5 1 を予備系に遷移させるよう命令する。そして、タググループ 4 2 のフラグを付け、ツリー 5 2 のために送信する B P D U に、現用系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

【 0 4 3 3 】

ノード 1 1 は、現用系フラグの付加状況の変更を感知し、ツリー 5 1 を予備系に遷移させ、タググループ 4 1 のフラグを付け、ツリー 5 1 のために送信する B P D U に、予備系フラグを立てる。B P D U は、各ノードで転送されながら、全ノードに伝播する。

【 0 4 3 4 】

ノード 1 1 ～ 1 7 は、タググループ 4 2 のタグが付いた B P D U に現用系フラグが付加させたのを確認し、クライアントより転送されてくるフレームに付加するタグを、タググループ 4 1 からタググループ 4 2 に切り替える。このタグが付加されたフレームは、ツリー 5 2 に沿って転送される。

【 0 4 3 5 】

以上の切り替えが完了してしばらく経つと、ツリー 5 1 を流れるフレームはなくなる。

【 0 4 3 6 】



ノード 1 7 は、利用タググループ変更通知の送信から一定時間経過後に、タググループ 4 1 のタグを付加するノードが存在しなくなったと判断し、自ノードをタググループ 4 1 に加入させ、次のトポロジ変更に備える。

【 0 4 3 7 】

以上のようにして、ネットワークを停止させることなく、ノード 1 7 を追加することができた。以降ノードの追加の際は、同様の動作を繰り返す。ただし、上記説明文中のタググループ 4 1 とタググループ 4 2 は入れ替わる。

【 0 4 3 8 】

次に図 7 を利用して、本実施の形態において、ノード 1 5 からノード 1 3 への転送経路が変更される場合の、スパニングツリー切り替え動作について、具体例を用いて詳細に説明する。

【 0 4 3 9 】

図 7 を参照すると、本動作例では、ノード 1 1 ～ 1 6、クライアント 9 1 ～ 9 6、双方向リンク 8 1 ～ 8 6、および、双方向リンク 2 1 ～ 2 8 を含む。

【 0 4 4 0 】

ノード 1 1 にはリンク 8 1 によりクライアント 9 1 が、ノード 1 2 にはリンク 8 2 によりクライアント 9 2 が、ノード 1 3 にはリンク 8 3 によりクライアント 9 3 が、ノード 1 4 にはリンク 8 4 によりクライアント 9 4 が、ノード 1 5 にはリンク 8 5 によりクライアント 9 5 が、ノード 1 6 にはリンク 2 6 によりクライアント 9 6 が、それぞれ接続されている。

【 0 4 4 1 】

ノード 1 1 とノード 1 2 の間はリンク 2 1 で、ノード 1 2 とノード 1 3 の間はリンク 2 2 で、ノード 1 3 とノード 1 4 の間はリンク 2 3 で、ノード 1 1 とノード 1 5 の間はリンク 2 4 で、ノード 1 5 とノード 1 6 の間はリンク 2 5 で、ノード 1 6 とノード 1 4 の間はリンク 2 6 で、ノード 1 2 とノード 1 5 の間はリンク 2 7 で、ノード 1 3 とノード 1 6 の間はリンク 2 8 で、それぞれ接続されている。

【 0 4 4 2 】

ノード 1 1 ～ 1 6 の全ポートが所属するタググループが 2 つすでに設定されて

おり、1つめのタググループをタググループ4 1、2つめのタググループをタググループ4 2と呼ぶ。

#### 【0 4 4 3】

ノード1 1～1 6には、独立して動作するスパニングツリー回路が2つ存在し、タググループ4 1上で動作するスパニングツリーをツリー5 1、タググループ4 2上で動作するスパニングツリーをツリー5 2と呼ぶ。

#### 【0 4 4 4】

ツリー4 1は太線で表され、ノード1 3をルートノードとし、すべてのリンクに等しく1 0に設定された初期コストを用いて、すでに安定しているとする。ツリー5 1のB P D Uにはタググループ4 1のタグが、ツリー5 2のB P D Uにはタググループ4 2のタグがつく。

#### 【0 4 4 5】

現在、クライアントからノード1 1～1 6に送信されたデータには、現用系であるタググループ4 1のタグが付加されている。このタグが付加されたデータは、ツリー5 1に沿って転送されている。

#### 【0 4 4 6】

初期状態では、クライアント9 1～9 6のうち、どのクライアントもデータ転送を行っていない。

#### 【0 4 4 7】

各ノードは、一定時間ごとに、H E L L Oフレームを送信し、B P D Uの状態を確認している。このフレームには、現用系と予備系の識別フラグがあり、現在は現用系であるタググループ4 1のタグが付加されたB P D Uのみに、現用系のフラグがつき、予備系であるタググループ4 2のタグが付加されたB P D Uには、現用系を示すフラグは付加されない。

#### 【0 4 4 8】

各ノードは、設定インタフェース1 1 8もしくはG V R P送受信機1 1 6 2より、すでに動的なコスト計算を利用する指定を受けているため、コスト参照タイマが満了するごとに、前回のタイマ満了以降にリンクを流れたフレームの流量を参照し、コストの再計算および、予備系ツリーを用いたスパニングツリーの再計

算を行う。

【0449】

ここで、クライアント95からクライアント93、および、クライアント96からクライアント93との間で、データ転送を開始したとする。

【0450】

転送初期においては、クライアント95からクライアント93へのデータは、ツリー51を利用し、リンク85、25、28、83を経由して転送される。また、クライアント96からクライアント93へのデータも、ツリー51を利用し、リンク86、28、83を経由して転送される。

【0451】

データ転送から一定時間が経過すると、リンク21～28の空き容量をもとに、ツリー52におけるリンク21～28のコストが片側ずつ再計算される。ここで、リンク28の空き帯域は少なくなっているため、ノード16によりツリー52のリンク28のコストは15に、リンク25の空き帯域は、リンク28ほどではないが少なくなっているため、ノード15によりツリー52のリンク25のコストは12に、それぞれ変更されたとする。このとき、現在使用している、ツリー51のコストは変更されない。

【0452】

ノード16は、コスト変更を検知し、変更後のコストを利用して作成したBPDUを、隣接するノード13、ノード14、ノード15に対して、それぞれ送信する。

【0453】

ノード15も同様に、コスト変更を検知し、変更後のコストを利用して作成したBPDUを、隣接するノード11、ノード12、ノード16に対して、それぞれ送信する。

【0454】

ノード15は、ノード16からコスト15が付加されたBPDUを受信すると、リンク25のコストも加算し、リンク25、リンク28経由でノード13に到達するために、コスト27がかかることを認識する。

## 【0455】

その後ノード15は、ノード12から、コスト10が付加されたBPDUを受信すると、リンク27のコストも加算し、リンク27、リンク22経由でノード13に到達するために、コスト20がかかることを認識する。このコストは、リンク25経由のコストよりも小さいため、ノード15は停止ポートをリンク27側からリンク25側に切り替え、リンク27およびリンク22を利用して、リンク13に到達するツリーを形成する。

## 【0456】

ツリー51のルートノードであるノード13において起動していたトポロジ安定タイマが満了すると、旧現用系ツリーであるツリー41のルートであるノード13に対して、転送に利用する現用系ツリーをツリー51からツリー52に切り替えるよう命令する、タググループ変更メッセージを送信する。この利用タググループ変更通知の内容は、ノード13から送信される、ツリー51およびツリー52の各BPDUに反映され、全ノードに伝達される。

## 【0457】

ノード13は、旧現用系ルートノードへのタググループ変更メッセージの送信を完了させると、自ノードがクライアント93より受信して、ネットワーク内に送信するフレームの転送に利用するツリーを、今まで利用していたツリー51からツリー52へ切り替える。切り替えが完了すると、クライアント93からクライアント95に向けて送信されていたフレームは、リンク83、リンク22、リンク27、リンク85を経由して、クライアント95に転送されるようになる。

## 【0458】

このようにして、クライアント93からクライアント95、および、クライアント93からクライアント96に向けて送信されるフレームの転送経路は分散され、リンク28の混雑が解消される。

## 【0459】

以降、コスト参照タイマが満了するごとに、リンクの空き帯域に基づくコスト計算によってスパニングツリーが再計算され、周期的に空き帯域をコストに反映する動的な経路変更が行われる。この結果、各リンクのトラフィックが分散され

、リンクの負荷を分散し、輻輳を防止することができる。

【0460】

次に、本実施の形態の効果について説明する。

【0461】

従来、リンク容量を用いてコストを計算し、スパニングツリー構築時の経路選択に利用しているため、トラフィックに応じた動的な負荷分散のための経路変更ができなかった。

【0462】

本実施の形態では、リンクコストを、空き帯域やサーバ負荷等の動的情報によって計算することにより、トラフィックの負荷分散が可能である。

【0463】

また従来、コストをトラフィック状況に応じて動的に変化させるたびに、局所的もしくはネットワーク全体で、データフレームの転送を停止させてスパニングツリーを構築しなおして経路を変更するため、再構築中にネットワークが停止する場合があった。

【0464】

本実施の形態では、変更前のツリーを運用したまま、コスト変更後のツリーを生成し、新規ツリーの安定後に利用するツリーを切り替えることにより、経路変更にもなうスパニングツリー再構成のために、ネットワークを停止させることなく負荷分散が可能である。

またこの結果、輻輳発生の可能性を下げる事が可能である。

【0465】

以下、本発明の第4の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【0466】

本発明の第4の実施の形態は、第1の実施の形態において、宛先ノード別に利用するタグおよびスパニングツリーを切り替え、さらに、宛先のノードをルートノードに設定する場合に対応する。

【0467】

IEEE802.1DおよびIEEE802.1Wが動作しているネットワー

クにおいてフレームを送信した場合、宛先への最低コスト経路が必ずしも選択されるとは限らず、使用されないリンクが出現するほか、ルートノードに負荷が集中する、ルートノード障害時に長時間ネットワークが停止するなどの問題があった。

## 【 0 4 6 8 】

本実施の形態においては、宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送することで、宛先への最低コストによるフレーム伝送のほか、リンク利用率の向上、さらにはルートノード障害への耐性強化を行う。

## 【 0 4 6 9 】

図 2 0 を参照すると、本発明の第 4 の実施の形態は、第 1 の実施の形態における図 8 において、ツリーマネージャ 1 1 5 1 が、ネットワークに存在するノードの数だけ設置されている点において異なる。

## 【 0 4 7 0 】

ツリーマネージャ 1 1 5 1 は、本発明の第 1 の実施の形態における図 8 に示すツリーマネージャ 1 1 5 1 と同様の機能を有する。

## 【 0 4 7 1 】

ツリーマネージャ 1 1 5 2 および、ツリーマネージャ 1 1 5 3 は、ツリーマネージャ 1 1 5 1 と同様のツリーマネージャである。今後はツリーマネージャ 1 1 5 1 ～ツリーマネージャ 1 1 5 3 を代表してツリーマネージャ 1 1 5 1 を用いて記述を行うが、ツリーマネージャ 1 1 5 1 についての記述は、特に断りのない限りツリーマネージャ 1 1 5 2 ～ツリーマネージャ 1 1 5 3 においても同様に適用可能である。

## 【 0 4 7 2 】

ツリーマネージャはツリーセクタ 1 1 6 によって、ネットワーク内に存在するノードの数、もしくは、サブネット等を区切り階層化している場合は、同一階層内に存在するノードの数だけ作成される。したがって、ツリーマネージャは、1 個以上無限大まで増える可能性があるが、図 2 0 においては前記ツリーマネージャを、ツリーマネージャ 1 1 5 1 ～ 1 1 5 3 としてまとめて表現する。

## 【 0 4 7 3 】

図 2 0 のツリーセクタ 1 1 6 は、本発明の第 1 の実施の形態における図 8 に示すツリーセクタ 1 1 6 の機能のほか、ネットワークもしくは階層内に新規ノードの存在を検出した場合に、新規のツリーマネージャを生成する機能を有する。また、前記新規ノードの検出を、他のノードに対して通知する機能、および、他のノードから新規ノードの検出通知を受信し、ツリーマネージャを生成する機能を有する。さらに、ノードの削除を検出して、ツリーマネージャを削除する機能、前記削除ノードの検出を他のノードに対して通知する機能、および、他のノードからノードの削除通知を受信し、ツリーマネージャを削除する機能を有する。

## 【 0 4 7 4 】

図 2 1 は、本実施の形態の図 2 0 における、タグをキーとして出力ポートを決定する、フォワーディングテーブル 1 1 4 の構成例である。

## 【 0 4 7 5 】

タグフィールド 1 1 4 1 は、サーチのインデックスになるフィールドであり、このフィールドの情報と、受信したフレームのタグに書かれている内容が一致するかどうかを調べる。

## 【 0 4 7 6 】

出力ポート 1 1 4 2 は、受信したフレームのタグに書かれている内容とタグにフィールド 1 1 4 1 の内容が一致した場合に、前記フレームをどのポートに転送すべきか記述するフィールドである。例えば、図 2 1 は、フォワーディングテーブル 1 1 4 に、受信したフレームのタグに、タググループ 4 1 を示す値が書かれていた場合には、P o r t 1 に当該受信フレームを出力し、受信したフレームのタグに、タググループ 4 2 を示す値が書かれていた場合には、P o r t 2 に当該受信フレームを出力し、同様に、受信フレームのタグがタググループ 4 3 を示す値であれば P o r t 2 に、受信フレームのタグがタググループ 4 4 を示す値であれば P o r t 1 に出力することを指定する情報、が記憶されている状態を示している。

## 【 0 4 7 7 】

なお、本実施の形態は、本動作例に示すような、タグの内容によって転送先ポ

ートを決定するタグフォワーディングを行う場合のみならず、従来より行われている、MACアドレスによって転送先を決定する通常のMACアドレス転送においても、同様に適用可能である。この場合は、出力ポートフィールド1142に、対応するMACアドレスに対応する複数のポートが記載される場合もある。

## 【0478】

図22は、本実施の形態の図20における、宛先MACアドレスをキーとして挿入するタグを決定する、タグテーブル117の構成例である。

## 【0479】

宛先MACアドレス1171は、サーチのインデックスになるフィールドであり、このフィールドの情報と、受信したフレームの宛先MACアドレスフィールド、すなわち、MAC DAフィールドに書かれている内容が一致するかどうか調べ、一致した場合には、前記受信フレームに対して、挿入タグフィールド1172に記載のタグを挿入する。

## 【0480】

挿入タグフィールド1172は、宛先MACアドレスフィールド1171に対する、挿入すべきタグが記載されるフィールドである。本実施例では、宛先ノードIDが記載されており、このIDが、タグとしてフレームに挿入される。例えば、図22は、MACアドレス91A、91Cのクライアントが共にノード11に接続されており、MACアドレス92Bのクライアントはノード12に接続されており、またMACアドレス93Xのクライアントはノード13に接続されている場合において、ノード11に対応するタググループがタググループ41、ノード12に対応するタググループがタググループ42、ノード13に対応するタググループがタググループ43となる場合を想定している。

## 【0481】

ここで、宛先MACアドレスが91Aまたは91Cであるフレームのタグには、ノード11に対応するタググループである、タググループ41を示す値が挿入し、宛先MACアドレスが92Bであるフレームのタグには、ノード12に対応するタググループである、タググループ42を示す値が挿入し、宛先MACアドレスが93Xであるフレームのタグには、ノード13に対応するタググループで



ある、タググループ 4 3 を示す値が挿入することを指定する情報、が記憶されている状態を示している。

#### 【 0 4 8 2 】

図 2 3 は、ノード 1 1 をルートノードとするスパニングツリーの構成図である、ツリー 6 1 の構成図である。ツリー 6 1 は、ノード 1 1 のプライオリティ値を、ノード 1 2 ～ノード 1 6 の各ノードよりも小さい値に設定して作成される。ツリー 6 1 は、ノード 1 1 に向かうフレームの送信および、ノード 1 1 よりノード 1 2 ～ノード 1 6 の各ノードに対して、ブロードキャストフレームを送信する場合に利用される。

#### 【 0 4 8 3 】

図 2 4 は、ノード 1 2 をルートノードとするスパニングツリーの構成図である、ツリー 6 2 の構成図である。ツリー 6 2 は、ノード 1 2 のプライオリティ値を、ノード 1 1 およびノード 1 3 ～ノード 1 6 の各ノードよりも小さい値に設定して作成される。ツリー 6 2 は、ノード 1 2 に向かうフレームの送信および、ノード 1 2 よりノード 1 1 およびノード 1 3 ～ノード 1 6 の各ノードに対して、ブロードキャストフレームを送信する場合に利用される。

#### 【 0 4 8 4 】

図 2 5 は、ノード 1 3 をルートノードとするスパニングツリーの構成図である、ツリー 6 3 の構成図である。ツリー 6 3 は、ノード 1 3 のプライオリティ値を、ノード 1 1 ～ノード 1 2 およびノード 1 4 ～ノード 1 6 の各ノードよりも小さい値に設定して作成される。ツリー 6 3 は、ノード 1 3 に向かうフレームの送信および、ノード 1 3 よりノード 1 1 ～ノード 1 2 およびノード 1 4 ～ノード 1 6 の各ノードに対して、ブロードキャストフレームを送信する場合に利用される。

#### 【 0 4 8 5 】

図 2 6 は、ノード 1 4 をルートノードとするスパニングツリーの構成図である、ツリー 6 4 の構成図である。ツリー 6 4 は、ノード 1 4 のプライオリティ値を、ノード 1 1 ～ノード 1 3 およびノード 1 5 ～ノード 1 6 の各ノードよりも小さい値に設定して作成される。ツリー 6 4 は、ノード 1 4 に向かうフレームの送信および、ノード 1 4 よりノード 1 1 ～ノード 1 3 およびノード 1 5 ～ノード 1 6

の各ノードに対して、ブロードキャストフレームを送信する場合に利用される。

#### 【0486】

図27は、ノード15をルートノードとするスパニングツリーの構成図である、ツリー65の構成図である。ツリー65は、ノード15のプライオリティ値を、ノード11～ノード14およびノード16の各ノードよりも小さい値に設定して作成される。ツリー65は、ノード15に向かうフレームの送信および、ノード15よりノード11～ノード14およびノード16の各ノードに対して、ブロードキャストフレームを送信する場合に利用される。

#### 【0487】

図28は、ノード16をルートノードとするスパニングツリーの構成図である、ツリー66の構成図である。ツリー66は、ノード16のプライオリティ値を、ノード11～ノード15よりも小さい値に設定して作成される。ツリー66は、ノード16に向かうフレームの送信および、ノード16よりノード11～ノード15の各ノードに対して、ブロードキャストフレームを送信する場合に利用される。

#### 【0488】

次に、図23～図28を利用して、ノード13が、ノード11～12およびノード14～16ですでに構成されているネットワークに、新たに追加された場合の、ツリー63の作成動作について説明する。

#### 【0489】

前記ネットワークにノード13が追加されると、ノード13は隣接ノードより送信されるBPDUフレームを受信して、新たに検出した識別タグごとにツリーマネージャを生成する。この例では、ノード11～12およびノード14～16の各ノードをルートノードとする、5個のツリーマネージャが生成される。

#### 【0490】

次に、ノード13は、ノードIDよりタグIDを生成し、自ノードのプライオリティ値を低く設定したツリーマネージャを生成し、そのツリーマネージャから出力されるBPDUフレームに対して、前記タグIDを付加して送信する。ここで、タグIDは43であったとする。

## 【 0 4 9 1 】

ノード 1 2 および ノード 1 6 は、タグ ID が 4 3 の B P D U を新たに受信し、ツリーマネージャを生成してから、タグ ID 4 3 を付加した B P D U を隣接ノードに対して送信する。

## 【 0 4 9 2 】

以上の B P D U 送信動作が繰り返されることにより、ツリー 6 3 が完成する。

## 【 0 4 9 3 】

次に、図 2 3 ～ 図 2 8 を参照して、前記の各図におけるノード 1 1 ～ ノード 1 6 の各ノードが、ノード 1 1 ～ ノード 1 6 の各ノードにフレームを送信する場合の手順について述べ、送信したフレームが最低コスト経路で宛先へ届けられること、並びに、リンク資源の負荷分散が行われていることを示す。なお、各リンクのコストは等しく、すでに各図におけるツリー 6 1 ～ ツリー 6 6 の各ツリーは構成が完了し、トポロジが安定しているとする。

## 【 0 4 9 4 】

ノード 1 2 ～ ノード 1 6 の各ノードから、ノード 1 1 へフレームを送信する場合は、ツリー 6 1 を使用する。例えば、ノード 1 5 からノード 1 1 へフレームを送信する場合は、ノード 1 5 は、データフレームにツリー 6 1 の識別タグであるタグ ID 4 1 を付加して送信する。

## 【 0 4 9 5 】

ノード 1 1 および ノード 1 3 ～ ノード 1 6 の各ノードから、ノード 1 2 へフレームを送信する場合は、ツリー 6 2 を使用する。例えば、ノード 1 4 からノード 1 2 へフレームを送信する場合は、ノード 1 4 は、データフレームにツリー 6 2 の識別タグであるタグ ID 4 2 を付加して送信する。

## 【 0 4 9 6 】

ノード 1 1 ～ ノード 1 2 および ノード 1 4 ～ ノード 1 6 の各ノードから、ノード 1 3 へフレームを送信する場合は、ツリー 6 3 を使用する。例えば、ノード 1 1 からノード 1 3 へフレームを送信する場合は、ノード 1 1 は、データフレームにツリー 6 3 の識別タグであるタグ ID 4 3 を付加して送信する。

## 【 0 4 9 7 】

ノード11～ノード13およびノード15～ノード16の各ノードから、ノード14ヘフレームを送信する場合は、ツリー64を使用する。例えば、ノード12からノード14ヘフレームを送信する場合は、ノード12は、データフレームにツリー64の識別タグであるタグID44を付加して送信する。

## 【0498】

ノード11～ノード14およびノード16の各ノードから、ノード15ヘフレームを送信する場合は、ツリー65を使用する。例えば、ノード16からノード15ヘフレームを送信する場合は、ノード16は、データフレームにツリー65の識別タグであるタグID45を付加して送信する。

## 【0499】

ノード11～ノード15の各ノードから、ノード16ヘフレームを送信する場合は、ツリー66を使用する。例えば、ノード14からノード16ヘフレームを送信する場合は、ノード14は、データフレームにツリー66の識別タグであるタグID46を付加して送信する。

## 【0500】

ノード11が、フレームをネットワーク内の全ノードにブロードキャスト送信する場合は、ツリー61を使用する。例えば、ノード11は、宛先がブロードキャストとなるデータフレームに対して、ツリー61の識別タグであるタグID41を付加して送信する。

## 【0501】

ノード12が、フレームをネットワーク内の全ノードにブロードキャスト送信する場合は、ツリー62を使用する。例えば、ノード12は、宛先がブロードキャストとなるデータフレームに対して、ツリー62の識別タグであるタグID42を付加して送信する。

## 【0502】

ノード13が、フレームをネットワーク内の全ノードにブロードキャスト送信する場合は、ツリー63を使用する。例えば、ノード13は、宛先がブロードキャストとなるデータフレームに対して、ツリー63の識別タグであるタグID43を付加して送信する。

## 【 0 5 0 3 】

ノード 1 4 が、フレームをネットワーク内の全ノードにブロードキャスト送信する場合は、ツリー 6 4 を使用する。例えば、ノード 1 4 は、宛先がブロードキャストとなるデータフレームに対して、ツリー 6 4 の識別タグであるタグ ID 4 4 を付加して送信する。

## 【 0 5 0 4 】

ノード 1 5 が、フレームをネットワーク内の全ノードにブロードキャスト送信する場合は、ツリー 6 5 を使用する。例えば、ノード 1 5 は、宛先がブロードキャストとなるデータフレームに対して、ツリー 6 5 の識別タグであるタグ ID 4 5 を付加して送信する。

## 【 0 5 0 5 】

ノード 1 6 が、フレームをネットワーク内の全ノードにブロードキャスト送信する場合は、ツリー 6 6 を使用する。例えば、ノード 1 6 は、宛先がブロードキャストとなるデータフレームに対して、ツリー 6 6 の識別タグであるタグ ID 4 6 を付加して送信する。

## 【 0 5 0 6 】

以上に示す方法で送信時タグを付加してデータフレームを転送することで、前記データフレームを最低コスト経路で転送することができる。また、ルートノードが異なる複数のツリーを利用してフレームを転送するため、従来技術 1 および従来技術 2 に示したスパニングツリーのように、ルートノード付近にトラフィックが集中し、ルートノードから遠ざかるほどリンクの使用率が減るという現象が発生せず、トラフィックの負荷を分散できることがわかる。

## 【 0 5 0 7 】

次に、図 2 3 ～ 図 2 8 において、ノードに障害が発生した場合の動作について、ノード 1 2 に障害が発生した場合を例にして説明する。なお、最初の状態では、ツリー 6 1 ～ ツリー 6 6 は、すでに構築されて安定しているとする。

## 【 0 5 0 8 】

ツリー 6 1 は、ノード 1 2 が障害によって停止すると、IEEE 8 0 2 . 1 W で規定されるラピッドスパニングツリー方式により、ノード 1 3 からノード 1 1

へのルートとして、リンク 25、リンク 27、リンク 26、リンク 23 を経由するルートが選ばれ、ノード 11 へのフレーム及び、ノード 11 から各ノードへブロードキャストされるフレームの転送が継続される。

## 【0509】

ツリー 62 は、ノード 12 が障害によって停止すると、ノード 12 がルートノードであるので、ツリーを再構成しなくてはならない。ノード 12 以外の別のノードがルートノードとなり、ノード 12 の回復前にツリー 62 の再構成が行われる。この再構成には、IEEE 802.1D では数十秒、IEEE 802.1W では数秒間かかるが、そもそもツリー 62 は、各ノードからルート 12 へ向けて送信されるフレーム、および、ルート 12 から各ノードに向けてブロードキャスト送信されるフレームのためのツリーなので、再構成に時間がかかっても、ノード 12 以外の他のノード間で行われる通信には影響を与えない。

## 【0510】

ツリー 63 は、ノード 12 が障害によって停止すると、IEEE 802.1W で規定されるラピッドスパニングツリー方式により、ノード 11 からノード 13 へのルートとして、リンク 23、リンク 26、リンク 27、リンク 25 を経由するルートが選ばれ、ノード 13 へのフレーム及び、ノード 13 から各ノードへブロードキャストされるフレームの転送が継続される。

## 【0511】

ツリー 64 は、ノード 12 が障害によって停止すると、IEEE 802.1W で規定されるラピッドスパニングツリー方式により、ツリーが再構成され、各ノードからノード 14 へ送信されるフレーム及び、ノード 14 から各ノードへブロードキャストされるフレームの転送が継続される。

## 【0512】

ツリー 65 は、ノード 12 が障害によって停止すると、IEEE 802.1W で規定されるラピッドスパニングツリー方式により、ツリーが再構成され、各ノードからノード 15 へのフレーム及び、ノード 15 から各ノードへブロードキャストされるフレームの転送が継続される。

## 【0513】

ツリー 66 は、ノード 12 が障害によって停止すると、IEEE 802.1W で規定されるラピッドスパニングツリー方式により、ノード 11 からノード 16 へのルートとして、リンク 23、リンク 26、リンク 27 を経由するルートが選ばれ、ノード 16 へのフレーム及び、ノード 16 から各ノードへブロードキャストされるフレームの転送が継続される。

#### 【0514】

次に、図 29 と図 30 を参照して、第 1 の実施の形態の図 7 におけるクライアントの一部が、デュアルホーミングによって、複数のノードと接続されている場合の、スパニングツリーの構成方法について述べる。

#### 【0515】

図 29 において、クライアント 97 は、1 つ以上のクライアントの集合であり、リンク 87 およびリンク 88 を通じて、ノード 11 およびノード 16 との間でフレームの送受信を行う機能を有する。

#### 【0516】

リンク 87 は、クライアント 97 からノード 15、及び、ノード 15 からクライアント 97 を結ぶ双方向リンクである。

#### 【0517】

リンク 88 は、クライアント 97 からノード 16、及び、ノード 16 からクライアント 97 を結ぶ双方向リンクである。

#### 【0518】

図 29 におけるクライアント 97 のように、複数のノードと接続されたクライアント群が存在する場合は、前記クライアントを仮想的なノードとみなして、スパニングツリーの設定を行う。

#### 【0519】

図 30 は、図 29 において、クライアント 97 を仮想ノード 18 と見立てた場合のネットワーク構成図である。

#### 【0520】

スパニングツリー 74 は、ノード 18 をルートノードとするスパニングツリーである。ノード 11 ～ノード 16 の各ノードから、ノード 18 へ送信されたフレ

ームは、スパニングツリー74を利用してノード18、つまりクライアント97に到着する。また、クライアント97、すなわちノード18から送信されたブロードキャストフレームも、スパニングツリー74に沿って、ノード11～ノード16の各ノードにブロードキャストされる。

#### 【0521】

なお、ノード18は仮想的なノードであり、ノード18の実際の動作は、ノード15もしくは16が代行して行う。ノード15とノード16のどちらがノード18の動作を代行するかは、設定インタフェース118による手動設定のほか、ノードIDの小さい方に自動設定、ノードIDの大きい方に自動設定するなどの方法で決定される。

#### 【0522】

次に、図29を参照して、クライアント97が、リンク87およびリンク88を通じて、ノード15およびノード16とデュアルホーミング接続されている場合において、仮想ノードを設置することなく通信を行う方法について説明する。

#### 【0523】

図29において、ノード15およびノード16は、設定インタフェースでの設定、もしくは、ラーニングによって、クライアント97が複数のノードに接続されていることを検知する。ノード15は、ノード16にクライアント97が接続されていることを検知する。ノード16は、ノード15にクライアント97が接続されていることを検知する。

#### 【0524】

ノード15およびノード16は、相互で制御メッセージの交換を行い、クライアント97へのフレームを、ノード15もしくはノード16のどちらが転送するかを決定する。この転送ノードは、ノードIDの小さいノード、ノードIDの大きいノード、もしくは、設定で定められたノード等に決定される。

#### 【0525】

転送ノードが決定すると、クライアント97はノード16のみに接続されるとみなされ、フレーム転送が開始される。ノード11～ノード16は、クライアント97がノード16に接続されていると学習等で認識し、クライアント97



宛のフレームを、ノード16をルートノードとするツリーの識別タグを付加して送信する。

【0526】

ノード15およびノード16は、常にKeep Alive等により相互に状況を監視しあう。もし、ノード15がノード16の動作を確認できないときは、ノード15はクライアント97からのフレームを、ノード11～16に転送ようになる。すると、ノード11～ノード16は、クライアント97から送信されたフレームに、ノードIDとして15が付加されていることを学習し、クライアント97宛のフレームをノード15に向けて送信するようになる。

【0527】

以上の動作により、クライアント97は、フレームを送受信することができる。以上の動作は、ノード15とノード16が入れ替わった場合においても、同様に適用可能である。

【0528】

次に、図29を参照して、クライアント97が、リンク87およびリンク88を通じて、ノード15およびノード16とデュアルホーミング接続されている場合において、仮想ノードを設置することなく通信を行い、また、障害検出ノードがネットワーク内の全ノードに対して切替通知を送信することで、クライアント97の接続先が変更されたことを高速に通知する方法について説明する。

【0529】

図29において、ノード15およびノード16は、設定インタフェース118での設定、もしくは、ラーニングによって、クライアント97が複数のノードに接続されていることを検知する。ノード15は、ノード16にクライアント97が接続されていることを検知する。ノード16は、ノード15にクライアント97が接続されていることを検知する。

【0530】

ノード15およびノード16は、相互で制御メッセージの交換を行い、クライアント97へのフレームを、ノード15もしくはノード16のどちらが転送するかを決定する。この転送ノードは、ノードIDの小さいノード、ノードIDの大

きいノード、もしくは、設定で定められたノード等に決定される。

【0531】

転送ノードが決定すると、クライアント97はノード16のみに接続されているとみなされ、フレーム転送が開始される。ノード11～ノード16は、クライアント97がノード16に接続されていると学習等で認識し、クライアント97宛のフレームを、ノード16をルートノードとするツリーの識別タグを付加して送信する。

【0532】

ノード15およびノード16は、常にKeep Alive等により相互に状況を監視しあう。もし、ノード15がノード16の動作を確認できないときは、ノード15はクライアント97からのフレームを、ノード11～16に転送するようになる。さらに、ノード15は、クライアント97宛のフレーム転送を、ノード16に代わってノード15が受け持つようになったことを、ネットワーク内の全ノードに通知する。

【0533】

ノード11～ノード16は、前記通知を受け取り、クライアント97宛てのフレームに対してノード15宛のタグを挿入し、クライアント97宛のフレームをノード15に向けて送信するようになる。

【0534】

以上の動作により、クライアント97は、フレームを送受信することができる。以上の動作は、ノード15とノード16が入れ替わった場合においても、同様に適用可能である。

【0535】

次に、本実施の形態の効果について説明する。

【0536】

従来、宛先への最低コスト経路が必ずしも選択されとは限らなかった。

【0537】

本実施の形態では、宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送することにより、宛先への最低コスト経路を選択することができる。

【 0 5 3 8 】

また従来、リンク利用率が低い一方、ルートノード付近に負荷が集中するという問題があった。

【 0 5 3 9 】

本実施の形態では、ルートノードの異なるスパニングツリーを複数系統設定することにより、リンク利用率を高め、ルートノード付近に負荷を集中させずに分散させることが可能である。

【 0 5 4 0 】

さらに従来、ルートノード障害時のツリー構築に時間がかかり、その間ネットワークが停止するという問題があった。

【 0 5 4 1 】

本実施の形態では、宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送することにより、ルートノードが宛先となるフレーム以外のフレームが、ルートノード障害の影響により長時間転送不能となることがないため、ルートノード障害によるネットワーク停止を回避可能である。

【 0 5 4 2 】

またこの結果、輻輳発生の可能性を下げることが可能である。

【 0 5 4 3 】

以下、本発明の第 5 の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【 0 5 4 4 】

本発明の第 5 の実施の形態は、第 1 の実施の形態において、B P D U のバージョンを識別し、低速な I E E E 8 0 2 . 1 D すなわち従来技術 1 を用いている区間についてはコストを大きく設定し、高速な I E E E 8 0 2 . 1 W すなわち従来技術 2 を用いている区間についてはコストを小さく設定したスパニングツリーを生成する場合に対応する。

【 0 5 4 5 】

I E E E 8 0 2 . 1 D を利用する区間は、障害時のルート切り替えが遅く、スパニングツリーの再構成にも時間がかかるため、この区間を通過するようなツリーを設定すると、障害発生時やルート変更に関時間がかかり、輻輳が発生してフレ

ームが欠落する問題があった。

【 0 5 4 6 】

本実施の形態においては、IEEE 802.1D利用区間のコストを大きく設定することで、スパンニングツリーがIEEE 802.1D利用区間を通過して設定されるのを防ぎ、障害時の切替やルート変更を高速化し、輻輳の発生やフレームの欠落を防止する。

【 0 5 4 7 】

図 3 1 を参照すると、本発明の第 5 の実施の形態は、第 1 の実施の形態における図 1 0 において、コスト操作器 1 1 5 1 6 が追加されている点において異なる。

【 0 5 4 8 】

ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 は、本発明の第 1 の実施の形態におけるツリーコントローラ 1 1 5 1 4 の動作のほかに、受信した B P D U のバージョンを判別し、もし設定されたバージョンより低いバージョンの B P D U が到着した場合は、前記 B P D U を送信したノードが接続されているリンクのコストを、コスト操作器 1 1 5 1 6 によって再設定し、ツリーテーブル 1 1 5 1 5 に書き込む。なおこの動作は、ツリーセクタ 1 1 6 よりコスト変更の通知を受信するごとに、1 度のみ行う。

【 0 5 4 9 】

コスト操作器 1 1 5 1 6 は、ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 より入力された値に、あらかじめ設定された値を加算し、ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 に返答する。

【 0 5 5 0 】

ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 は、B P D U 送受信機 1 1 5 1 2 より B P D U 受信通知を受けると、通知の内容に従ってツリーテーブル 1 1 5 1 5 に値を設定していく。P D U 受信通知には、受信した B P D U のバージョンおよび受信ポートに関する情報も含まれ、前記情報もツリーテーブル 1 1 5 1 5 において保持される。

【 0 5 5 1 】

ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 は、ツリーセクタ 1 1 6 より、コスト情報が通知されると、通知された情報に従ってテーブルにコスト値を設定する。このとき、あらかじめ設定されたバージョンより古いバージョンの B P D U を受信したポートに対してコストを設定する場合は、ツリーセクタ 1 1 6 より通知されたコストをコスト操作器 1 1 5 1 6 に通知する。

## 【 0 5 5 2 】

コスト操作器 1 1 5 1 6 は、ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 より入力された値に、あらかじめ設定された値を加算し、ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 に返答する。

## 【 0 5 5 3 】

ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 は、コスト操作器 1 1 5 1 6 より返答されたコストを、該当ポートのコストとして、ツリーテーブル 1 1 5 1 5 に通知する。

## 【 0 5 5 4 】

ツリーコントローラ 1 1 5 1 4 は、すべてのポートに対するコスト更新が完了した後で、スパニングツリーアルゴリズムにしたがってツリーを再構成する。

## 【 0 5 5 5 】

次に、図 3 2 ～図 3 4 を参照して、本実施の形態におけるスパニングツリー作成動作について述べる。

## 【 0 5 5 6 】

図 3 2 ～図 3 4 において、ノード 1 2 が I E E E 8 0 2 . 1 W 非対応のノードであり、I E E E 8 0 2 . 1 D にのみ対応するとする。ノード 1 2 以外のノード、すなわち、ノード 1 1、ノード 1 3、ノード 1 4、ノード 1 5 およびノード 1 6 は、I E E E 8 0 2 . 1 W に対応するとする。

## 【 0 5 5 7 】

ノード 1 1、ノード 1 5、ノード 1 3 の各ノードは、ノード 1 2 から送信される B P D U フレーム内のバージョン情報もしくはプロトコル I D により、ノード 1 2 が 8 0 2 . 1 D のみに対応するノードであると認識する。

## 【 0 5 5 8 】

ノード 1 1、ノード 1 5、ノード 1 3 の各ノードは、リンク 2 1、リンク 2 2

およびリンク 2 4 の各リンクのコストを、他のリンクのコストよりも十分大きく設定する。ここでは、リンク 2 1、リンク 2 2、リンク 2 4 のコストが 1 0 に設定され、他のリンク、すなわち、リンク 2 3、リンク 2 6、リンク 2 7、リンク 2 5 のコストが 1 に設定されるとする。

## 【 0 5 5 9 】

図 3 2 は、前記コスト設定の状態において、ノード 1 1 もしくはノード 1 4 がルートノードとなる場合の、スパニングツリーの構成図である。

## 【 0 5 6 0 】

図 3 3 は、前記コスト設定の状態において、ノード 1 5、ノード 1 6 もしくはノード 1 4 がルートノードとなる場合の、スパニングツリーの構成図である。

## 【 0 5 6 1 】

図 3 4 は、前記コスト設定の状態において、ノード 1 3 もしくはノード 1 6 がルートノードとなる場合の、スパニングツリーの構成図である。

## 【 0 5 6 2 】

図 3 2 ～図 3 4 に示すように、本実施の形態では、障害回復に時間がかかる I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間を避けるようにしてツリーを構成することが可能であり、障害時にネットワーク全体が受ける影響を小さくし、高速な障害回復ができる。

## 【 0 5 6 3 】

次に、本実施の形態の効果について説明する。

## 【 0 5 6 4 】

従来、I E E E 8 0 2 . 1 D を利用する区間は、障害時のルート切り替えが遅く、スパニングツリーの再構成にも時間がかかった。

## 【 0 5 6 5 】

本実施の形態では、I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間のコストを大きく設定することにより、スパニングツリーが I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間を通過して設定されるのを防ぎ、障害時の切替やルート変更を高速化し、輻輳発生の可能性やフレームの欠落の可能性を低下させることができる。

## 【 0 5 6 6 】

以下、本発明の第 6 の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【 0 5 6 7 】

本発明の第 6 の実施の形態は、第 1 の実施の形態において、分別器が B P D U のバージョンを識別し、ツリーセクタを通じて、ツリーマネージャを低速な I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間の数だけ作成することで、I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間で障害が発生した場合に、前記区間を迂回する経路を高速に提供する場合に対応する。

【 0 5 6 8 】

I E E E 8 0 2 . 1 D を利用する区間は、障害時のルート切り替えが遅く、スパンニングツリーの再構成にも時間がかかるため、この区間において障害が発生すると、障害発生時やルート変更に時間がかかり、輻輳が発生してフレームが欠落する問題があった。

【 0 5 6 9 】

本実施の形態においては、I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間の数だけツリーマネージャを作成し、相異なる 1 つの I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間のコストを大きく設定したツリーを I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間分作成し、障害等により前記区間を迂回する必要がある場合は、前記区間に対して大きなコストを振ったツリーを利用することで、迂回操作を高速に行い、輻輳の発生やフレームの欠落を防止できる。

【 0 5 7 0 】

図 3 5 を参照すると、本発明の第 6 の実施の形態は、本発明の第 1 の実施の形態における図 8 において、ツリーマネージャ 1 1 5 1 が I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間の数だけ存在する点において異なる。

【 0 5 7 1 】

ツリーマネージャ 1 1 5 1 は、本発明の第 1 の実施の形態における図 8 に示すツリーマネージャ 1 1 5 1 の機能のほか、受信した B P D U フレームが、バージョンフィールドもしくはその他の手段により I E E E 8 0 2 . 1 D に準拠した B P D U フレームであると確認できた場合は、ツリーセクタ 1 1 6 に対して、前記 B P D U フレームに対して 8 0 2 . 1 D フレーム受信通知を送信する。8 0 2

． 1 D フレーム受信通知には、8 0 2 . 1 D 準拠の B P D U フレームを送信したノードのノード I D が記入される。

## 【 0 5 7 2 】

ツリーマネージャ 1 1 5 2 および、ツリーマネージャ 1 1 5 3 は、ツリーマネージャ 1 1 5 1 と同様のツリーマネージャである。今後はツリーマネージャ 1 1 5 1 ～ツリーマネージャ 1 1 5 3 を代表してツリーマネージャ 1 1 5 1 を用いて記述を行うが、ツリーマネージャ 1 1 5 1 についての記述は、特に断りのない限りツリーマネージャ 1 1 5 2 ～ツリーマネージャ 1 1 5 3 においても同様に適用可能である。

## 【 0 5 7 3 】

ツリーマネージャはツリーセクタ 1 1 6 によって I E E E 8 0 2 . 1 D 利用区間の数だけ作成される。したがって、ツリーマネージャは、1 個以上無限大まで増える可能性があるが、図 3 5 においては前記ツリーマネージャを、ツリーマネージャ 1 1 5 1 ～1 1 5 3 としてまとめて表現する。

## 【 0 5 7 4 】

ツリーセクタ 1 1 6 は、本発明の第 1 の実施の形態における図 8 に示すツリーセクタ 1 1 6 の機能のほか、ツリーマネージャ 1 1 5 1 ～ツリーマネージャ 1 1 5 3 の何れかのツリーマネージャより 8 0 2 . 1 D フレーム受信通知を受けた場合は、新規のツリーマネージャを生成する機能、8 0 2 . 1 D 利用ノードをネットワーク内の他のノードに通知する機能、および、他のノードより送信された、8 0 2 . 1 D 利用ノードの通知に基づき、ツリーマネージャを生成する機能を有する。

## 【 0 5 7 5 】

ツリーセクタ 1 1 6 は、前記機能のほか、8 0 2 . 1 D 利用ノードがバージョンアップ等の何らかの原因により 8 0 2 . 1 W が利用可能になったことを検知し、ツリーマネージャを削除する機能、そして、前記削除に関する情報を、ネットワーク内の他のノードに伝達する機能、および、他のノードより通知された前記削除情報に基づき、ツリーマネージャを削除する機能を有する。

## 【 0 5 7 6 】



図 3 6 は、ノード 1 1 をルートノードとし、IEEE 8 0 2. 1 W の通常の手順によって作成される、ツリー 6 7 の構成図である。

## 【 0 5 7 7 】

図 3 7 は、ノード 1 1 をルートノードとし、ツリー 2 1 のコストを大きくして作成される、ツリー 6 8 の構成図である。このツリーは、リンク 2 1 に障害が発生した際にも利用される。

## 【 0 5 7 8 】

図 3 8 は、ノード 1 1 をルートノードとし、ツリー 2 2 のコストを大きくして作成される、ツリー 6 9 の構成図である。このツリーは、リンク 2 2 に障害が発生した際にも利用される。

## 【 0 5 7 9 】

図 3 9 は、ノード 1 1 をルートノードとし、ツリー 2 4 のコストを大きくして作成される、ツリー 7 0 の構成図である。このツリーは、リンク 2 4 に障害が発生した際にも利用される。

## 【 0 5 8 0 】

次に、図 3 6 ～ 図 3 9 を参照して、図 3 6 ～ 図 3 9 におけるノード 1 2 が IEEE 8 0 2. 1 W 未対応のノードであり、リンク 2 1 とリンク 2 2 とリンク 2 4 において、IEEE 8 0 2. 1 D が利用されている場合の動作について述べる。なお、ルートノードは、ノード 1 1 とする。

## 【 0 5 8 1 】

まず、IEEE 8 0 2. 1 W に従った通常の手順によって、図 3 6 に示すスパンニングツリー 6 7 が形成される。このとき、ノード 1 2 は 8 0 2. 1 W 未対応のノードであるため、ノード 1 2 からは、IEEE 8 0 2. 1 D のプロトコル ID が付加された B P D U フレームが送信される。

## 【 0 5 8 2 】

ノード 1 1 は、ノード 1 2 より IEEE 8 0 2. 1 D のプロトコル ID が付加された B P D U を受信すると、新規のツリーマネージャを生成して、前記ツリーマネージャに対して、リンク ID およびノード ID 等から算出する固有のタグ ID を割り当て、G V R P フレームもしくはその他のフレームによって、全ノード

に対して新規グループの作成をブロードキャスト通知する。ここでは新規のタグIDとして、タグID 48が割り当てられたとする。このとき、リンク21のコストは大きく設定する。

## 【0583】

ノード12～ノード16は、ノード11より送信された新規グループ作成通知を受信転送し、ツリーマネージャを生成してBPDUの交換を開始する。新規に作成されたツリーマネージャの間で交換されるBPDUには、タグID 48のタグが付加される。ここで作成されるスパニングツリーを、ツリー68とする。

## 【0584】

ノード13は、ノード12よりIEEE 802.1DのプロトコルIDが付加されたBPDUを受信すると、新規のツリーマネージャを生成して、前記ツリーマネージャに対して、リンクIDおよびノードID等から算出する固有のタグIDを割り当て、GVRPフレームもしくはその他のフレームによって、全ノードに対して新規グループの作成をブロードキャスト通知する。ここでは新規のタグIDとして、タグID 49が割り当てられたとする。このとき、リンク22のコストは大きく設定する。

## 【0585】

ノード11～ノード12およびノード14～ノード16は、ノード13より送信された新規グループ作成通知を受信転送し、ツリーマネージャを生成してBPDUの交換を開始する。新規に作成されたツリーマネージャの間で交換されるBPDUには、タグID 49のタグが付加される。ここで作成されるスパニングツリーを、ツリー69とする。

## 【0586】

ノード15は、ノード12よりIEEE 802.1DのプロトコルIDが付加されたBPDUを受信し、新規のツリーマネージャを生成して、前記ツリーマネージャに対して、リンクIDおよびノードID等から算出する固有のタグIDを割り当て、GVRPフレームもしくはその他のフレームによって、全ノードに対して新規グループの作成をブロードキャスト通知する。ここでは新規のタグIDとして、タグID 50が割り当てられたとする。このとき、リンク24のコスト

は大きく設定する。

【0587】

ノード11～ノード14およびノード16は、ノード15より送信された新規グループ作成通知を受信転送し、ツリーマネージャを生成してBPDUの交換を開始する。新規に作成されたツリーマネージャの間で交換されるBPDUには、タグID50のタグが付加される。ここで作成されるスパニングツリーを、ツリー70とする。

【0588】

平常時においては、各ノード間の通信はツリー67を用いて行われ、ツリー68～ツリー70は利用されない。

【0589】

ここで、もしリンク21に障害が発生したとすると、ノード11は、リンク21の障害を検知して、直ちに転送に使用するツリーを、ツリー67からツリー68に切り替える。また、利用タググループ変更通知を全ノードに対してブロードキャスト送信し、転送に使用するタグをタグID48に切り替えるように通知する。

【0590】

ノード12～ノード16の各ノードは、ノード11より送信された利用タググループ変更通知を受信し、自ノードから送信するフレームに対してタグID48のタグを挿入し、転送に使用するツリーを、ツリー67からツリー68に切り替える。

【0591】

なお、リンク21に障害が発生した場合の、ツリー68への切替は、ノード11ではなくノード12が行ってもかまわない。もしノード12がリンク21の障害を検出した場合は、直ちに転送に使用するツリーを、ツリー67からツリー68に切り替える。また、利用タググループ変更通知を全ノードに対してブロードキャスト送信し、転送に使用するタグをタグID48に切り替えるように通知する。以降の動作は、ノード11が障害を検出した場合と同様である。

【0592】

ツリー 6 7 は、リンク 2 1 の障害によって再構成されるが、リンク 2 1 では 8 0 2 . 1 D に従った再構成が行われるために、再構成が完了するまでに時間がかかる可能性がある。

【 0 5 9 3 】

本実施の形態では、リンク 2 1 の障害時に、転送に利用されるツリーを、ツリー 6 7 から ツリー 6 8 にただちに切り替えることで、ツリー 6 7 の再構成を待たずに、フレームの転送を継続することができる。

【 0 5 9 4 】

以上、リンク 2 1 に障害が発生した場合の動作について述べたが、前記動作はリンク 2 2 もしくはリンク 2 4 に障害が発生した場合においても、同様に適用可能である。

【 0 5 9 5 】

次に、本実施の形態の効果について説明する。

【 0 5 9 6 】

従来、IEEE 8 0 2 . 1 D を利用する区間は、障害時のルート切り替えが遅く、スパニングツリーの再構成にも時間がかかった。

【 0 5 9 7 】

本実施の形態では、IEEE 8 0 2 . 1 D 利用区間の数だけツリーマネージャを作成し、相異なる 1 つの IEEE 8 0 2 . 1 D 利用区間のコストを大きく設定したツリーを IEEE 8 0 2 . 1 D 利用区間分作成し、障害等により前記区間を迂回する必要がある場合は、前記区間に対して大きなコストを振ったツリーを利用するよう切り替えることで、迂回操作を高速に行い、輻輳発生の可能性やフレームの欠落の可能性を低下させることができる。

【 0 5 9 8 】

次いで、本発明の第 7 の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【 0 5 9 9 】

本発明の第 7 の実施の形態は、第 1 の実施の形態において、障害検出器を用いて定期的に短い間隔で障害検出用フレームを送信し、前記障害検出用フレームが

到着しなくなったことにより、障害検出を行い、障害情報をリソースモニタおよびツリーセクタを通じて、ツリーマネージャに通知する点が異なる。

【0600】

IEEE802.1DおよびIEEE802.1Wでは、定期的送信されるHELLOフレームの未着により、障害を検出していた。しかしながら、HELLOフレームの送信間隔は長いため、障害を検出するまでに長い時間がかかった。

【0601】

本実施の形態では、障害検出器から定期的に短い間隔で障害検出用フレームを送信し、前記障害検出用フレームの一定個数もしくは一定時間以上の未着により、高速な障害検出を行う。

【0602】

図40を参照すると、本発明の第7の実施の形態は、第1の実施の形態における図4において、障害検出用フレームを送受信して障害を検出する、障害検出器120が追加されている点において異なる。

【0603】

障害検出器120は、障害検出用フレームをフレーム転送器111を通じて隣接ノードに対して定期的送信し、また、隣接ノードより送信された障害検出用フレームを、フレーム転送器111より受信し、隣接ノードから送られる障害検出用フレームが一定時間以上受信できない場合、および、一定個数以上の障害検出用フレームの未着を検出した場合に、リソースモニタ119に対して障害検出通知を送信する。

【0604】

リソースモニタ119は、第1の実施の形態におけるリソースモニタ119の機能のほか、障害検出器120より障害通知を受信し、前記障害通知をツリーセクタ116に転送する機能を有する。

【0605】

ツリーセクタ116は、第1の実施の形態におけるツリーセクタ116の機能のほか、リソースモニタ119より障害通知を受信し、これをツリーマネー

ジャ 1 1 5 1 および 1 1 5 2 に転送する機能を有する。

【 0 6 0 6 】

ツリーマネージャ 1 1 5 1 および 1 1 5 2 は、本発明の第 1 の実施の形態におけるツリーマネージャ 1 1 5 1 および 1 1 5 2 の機能のほか、ツリーセクタ 1 1 6 より障害通知を受信し、IEEE 8 0 2 . 1 W もしくは IEEE 8 0 2 . 1 D に従い、スパニングツリーの再構成を行う。

【 0 6 0 7 】

次に、図 4 0 を参照して、本実施の形態においてノード 1 1 がリンク 2 1 の障害を検知する場合の動作例について述べる。

【 0 6 0 8 】

障害検出器 1 2 0 は、定期的に、フレーム転送器 1 1 1 およびリンク 2 1 もしくはリンク 2 4 を経由して、隣接ノードであるノード 1 2 およびノード 1 5 に障害検出用フレームを送信する。

【 0 6 0 9 】

障害検出器 1 2 0 は、また、隣接しているノード 1 2 およびノード 1 5 より、リンク 2 1 もしくはリンク 2 4 と、フレーム転送器 1 1 1 を経由して送信された障害検出用フレームを受信する。このとき、障害検出器 1 2 0 は、前記障害検出用フレームが到着したポートの ID も、識別することができる。

【 0 6 1 0 】

障害検出器 1 2 0 は、障害検出用フレームが到着すると、前記障害検出用フレームが到着したポートのタイマを動作させ、一定時間が経過すると、通知を発信するように設定する。

【 0 6 1 1 】

障害検出器 1 2 0 は、障害検出用フレームを受信すると、ポートごとに設置されたタイマをリセットする。例えば、リンク 2 1 より障害検出用フレームを受信した場合は、リンク 2 1 が接続されているポートのタイマがリセットされる。また、リンク 2 4 より障害検出用フレームを受信した場合は、リンク 2 4 が接続されているポートのタイマがリセットされる。

【 0 6 1 2 】

ここで、障害検出器 1 2 0 において、もしリンク障害等により、障害検出用フレームが一定時間以上到着しない場合は、タイマがリセットされないためタイムアウトが起こる。障害検出器 1 2 0 は、タイムアウトが発生すると、何らかの障害が発生していると認識し、リソースモニタ 1 1 9 およびツリーセクタ 1 1 6 を通じて、ツリーマネージャ 1 1 5 1 およびツリーマネージャ 1 1 5 2 に障害発生を通知する。

## 【 0 6 1 3 】

通知を受けたツリーマネージャ 1 1 5 1 およびツリーマネージャ 1 1 5 2 は、障害発生ポートが使用不可能なものとして、直ちにスパニングツリーを再構成し、障害回避を行う。

## 【 0 6 1 4 】

次に、本実施の形態の効果について説明する。

## 【 0 6 1 5 】

従来、スパニングツリープロトコルで利用されている H E L L O フレームの送信間隔が長かったため、高速な障害検出ができなかった。

## 【 0 6 1 6 】

本実施の形態では、短い間隔で障害検出用フレームを送受信する障害検出器を追加することにより、H E L L O フレームよりも高速な障害検出が可能である。

## 【 0 6 1 7 】

また、この結果、輻輳発生およびフレーム欠落の可能性を下げる事が可能である。

## 【 0 6 1 8 】

本発明のネットワークにおけるスパニングツリー構成ノードの構成要素である各手段の機能については、それをハードウェア的に実現することは勿論として、上記した各手段の機能を実行するスパニングツリー再構成プログラム（アプリケーションプログラム）9 5 0 をコンピュータ処理装置のメモリにロードしてコンピュータ処理装置を制御することで実現することができる。このスパニングツリー再構成プログラム 9 5 0 は、磁気ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に格納され、その記録媒体からコンピュータ処理装置にロードされ、コンピュータ

処理装置の動作を制御することにより、上述した各機能を実現する。

【 0 6 1 9 】

以上好ましい実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は必ずしも上記実施の形態及び実施例に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形して実施することができる。

【 0 6 2 0 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、以下のような効果が達成される。

【 0 6 2 1 】

第 1 に、輻輳発生の確率を下げ、輻輳によるフレームの到着遅れや欠落が発生する頻度を減らすことができる。その理由は、構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、新規追加ノードを含めたスパニングツリーを生成し、新規スパニングツリーの安定後に利用するスパニングツリーを切り替え、さらに、ルートノードの異なるスパニングツリーを複数系統設定するからである。

【 0 6 2 2 】

第 2 に、ネットワークを停止させずに、スパニングツリーに属するノードの追加および削除等のスパニングツリー再構成できる。その理由は、構成変更前のスパニングツリーを運用したまま、新規追加ノードを含めたスパニングツリーを生成し、新規スパニングツリーの安定後に利用するスパニングツリーを切り替えるからである。

【 0 6 2 3 】

第 3 に、トラフィックの負荷分散ができる。その理由は、リンクコストを、空き帯域やサーバ負荷等の動的情報によって計算するからである。

【 0 6 2 4 】

第 4 に、経路変更にとまなうスパニングツリー再構成のために、ネットワークを停止させることなく負荷分散ができる。その理由は、変更前のツリーを運用したまま、コスト変更後のツリーを生成し、新規ツリーの安定後に利用するツリーを切り替えるからである。

【 0 6 2 5 】



第5に、宛先への最低コスト経路を選択することができる。その理由は、宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送するからである。

【0626】

第6に、リンク利用率を高め、ルートノード付近に負荷を集中させずに分散可能である。その理由は、ルートノードの異なるスパニングツリーを複数系統設定するからである。

【0627】

第7に、ルートノード障害によるネットワーク停止を回避可能である。その理由は、宛先がルートノードとなるツリーを用いてフレームを転送することにより、ルートノードが宛先となるフレーム以外のフレームが、ルートノード障害の影響により長時間転送不能となることがないからである。

【0628】

第8に、スパニングツリーがIEEE802.1D利用区間を通過して設定されるのを防ぎ、障害時の切替やルート変更を高速化し、輻輳発生の可能性やフレームの欠落の可能性を低下させることが可能である。その理由は、IEEE802.1D利用区間のコストを大きく設定し、スパニングツリーがIEEE802.1D利用区間を通過して設定されるのを防ぐからである。

【0629】

第9に、迂回操作を高速に行い、輻輳の発生やフレームの欠落を防止できる。その理由は、IEEE802.1D利用区間の数だけツリーマネージャを作成し、相異なる1つのIEEE802.1D利用区間のコストを大きく設定したツリーをIEEE802.1D利用区間分作成し、障害等により前記区間を迂回する必要が生じた場合は、前記区間に対して大きなコストを振ったツリーを利用するよう切り替えるからである。

【0630】

第10に、従来、スパニングツリープロトコルで利用されているHELLOフレームの送信間隔が長かったため、高速な障害検出ができなかったが、短い間隔で障害検出用フレームを送受信する障害検出器を追加することにより、HELLOフレームよりも高速な障害検出が可能となる。また、この結果、輻輳発生および

フレーム欠落の可能性を下げる事が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 従来の V L A N タグ付きイーサネット (R) フレームの構成例を示す図である。

【図 2】 本発明の拡張タグ付きイーサネット (R) フレームの構成例を示す図である。

【図 3】 本発明の拡張タグ付きイーサネット (R) フレームの他の構成例を示す図である。

【図 4】 本発明の拡張タグ格納領域の構成例を示す図である。

【図 5】 本発明における C o n f i g u r a t i o n B P D U フレームのフレーム構成を示すフォーマット図である。

【図 6】 本発明における T o p o l o g y C h a n g e N o t i f i c a t i o n B P D U フレームのフレーム構成を示すフォーマット図である。

【図 7】 本発明の第 1 の実施の形態の構成を示すブロック図である。

【図 8】 本発明の第 1 の実施の形態における、ノード 1 1 の構成を示すブロック図である。

【図 9】 本発明の第 1 の実施の形態における、フォワーディングテーブル 1 1 4 の構成例を示す表である。

【図 1 0】 本発明の第 1 の実施の形態における、ツリーマネージャ 1 1 5 1 の構成を示すブロック図である。

【図 1 1】 本発明の第 1 の実施の形態における、ツリーセクタ 1 1 6 の構成を示すブロック図である。

【図 1 2】 本発明の第 1 の実施の形態における、メインコントローラ 1 1 6 4 の動作を示す流れ図である。

【図 1 3】 本発明の第 1 の実施の形態における、タグテーブル 1 1 7 の構成例を示す表である。

【図 1 4】 本発明の第 1 の実施の形態における、ノード 7 0 0 が追加される前のスパニングツリー 5 1 の構成を示すブロック図である。

【図 1 5】 本発明の第 1 の実施の形態における、ノード 7 0 0 が追加され

た後のスパニングツリー 5 2 の構成を示すブロック図である。

【図 1 6】 本発明の第 1 の実施の形態における、制御フレームのやりとりを示すシーケンス図である。

【図 1 7】 本発明の第 2 の実施の形態における、ツリーセクタ 1 1 6 の構成を示すブロック図である。

【図 1 8】 本発明の第 2 の実施の形態における、メインコントローラ 1 1 6 4 の動作を示す流れ図である。

【図 1 9】 本発明の第 3 の実施の形態における、メインコントローラ 1 1 6 4 の動作を示す流れ図である。

【図 2 0】 本発明の第 4 の実施の形態における、ノード 1 1 の構成を示すブロック図である。

【図 2 1】 本発明の第 4 の実施の形態における、フォワーディングテーブル 1 1 4 の構成例を示す表である。

【図 2 2】 本発明の第 4 の実施の形態における、タグテーブル 1 1 7 の構成例を示す表である。

【図 2 3】 本発明の第 4 の実施の形態における、ツリー 6 1 の構成を示すブロック図である。

【図 2 4】 本発明の第 4 の実施の形態における、ツリー 6 2 の構成を示すブロック図である。

【図 2 5】 本発明の第 4 の実施の形態における、ツリー 6 3 の構成を示すブロック図である。

【図 2 6】 本発明の第 4 の実施の形態における、ツリー 6 4 の構成を示すブロック図である。

【図 2 7】 本発明の第 4 の実施の形態における、ツリー 6 5 の構成を示すブロック図である。

【図 2 8】 本発明の第 4 の実施の形態における、ツリー 6 6 の構成を示すブロック図である。

【図 2 9】 本発明の第 4 の実施の形態の構成を示すブロック図である。

【図 3 0】 本発明の第 4 の実施の形態における、ツリー 7 4 の構成を示す

ブロック図である。

【図 3 1】 本発明の第 5 の実施の形態における、ツリーマネージャ 1 1 5 1 の構成を示すブロック図である。

【図 3 2】 本発明の第 5 の実施の形態における、ツリー 7 1 の構成を示すブロック図である。

【図 3 3】 本発明の第 5 の実施の形態における、ツリー 7 2 の構成を示すブロック図である。

【図 3 4】 本発明の第 5 の実施の形態における、ツリー 7 3 の構成を示すブロック図である。

【図 3 5】 本発明の第 6 の実施の形態における、ノード 1 1 の構成を示すブロック図である。

【図 3 6】 本発明の第 6 の実施の形態における、ツリー 6 7 の構成を示すブロック図である。

【図 3 7】 本発明の第 6 の実施の形態における、ツリー 6 8 の構成を示すブロック図である。

【図 3 8】 本発明の第 6 の実施の形態における、ツリー 6 9 の構成を示すブロック図である。

【図 3 9】 本発明の第 6 の実施の形態における、ツリー 7 0 の構成を示すブロック図である。

【図 4 0】 本発明の第 7 の実施の形態における、ノード 1 1 の構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

1 1 ~ 1 8 ノード

2 1 ~ 3 0 双方向リンク

3 1 現用系 B P D U ( タググループ 4 1 )

3 2 予備系 B P D U ( タググループ 4 2 )

3 3 現用系 B P D U ( タググループ 4 2 )

3 4 予備系 B P D U ( タググループ 4 1 )

3 5 利用タググループ変更通知 ( G V R P 等 )

- 4 1 ~ 5 0 タググループ
- 5 1 ~ 5 2 スパニングツリー
- 6 1 ~ 7 3 スパニングツリー]
- 8 1 ~ 8 8 双方向リンク
- 9 1 ~ 9 7 クライアント
- 1 1 1 フレーム転送器
- 1 1 2 タグ挿入器
- 1 1 3 タグ削除器
- 1 1 4 フォワーディングテーブル
- 1 1 6 ツリーセレクト
- 1 1 7 タグテーブル
- 1 1 8 設定インタフェース
- 1 1 9 リソースモニタ
- 1 1 5 0 分別器
- 1 1 5 1 ツリーマネージャ
- 1 1 5 2 ツリーマネージャ
- 1 1 5 3 ツリーマネージャ
- 1 1 6 1 タグ削除器
- 1 1 6 2 G V R P 送信機
- 1 1 6 3 タグ挿入器
- 1 1 6 4 メインコントローラ
- 1 1 6 5 安定タイマ
- 1 1 6 6 到着間隔タイマ
- 1 1 6 7 コスト参照タイマ
- 1 1 6 8 関数演算器
- 1 1 6 9 平滑化回路
- 1 1 5 1 1 タグ削除器
- 1 1 5 1 2 B P D U 送信機
- 1 1 5 1 3 タグ挿入器

1 1 5 1 4 ツリーコントローラ

1 1 5 1 5 ツリーテーブル

1 1 5 1 6 コスト操作器

1 1 6 4 1 ~ 1 1 6 4 9 状態


1 1 6 4 A 状態

1 1 6 4 B 状態


1 2 0 障害検出器

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】




【図 3】







【図 4】




【図 5】




【図 6】



【図 7】



【図 8】




【図 9】


114 フォワーディングテーブル

タグ 1141	出力ポート 1142
現用系タグ	Port 2 (例)
予備系タグ	Port 1 (例)


【図 10】



【図 11】



【図 12】





出願人履歴情報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日	1990年 8月29日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区芝五丁目7番1号
氏 名	日本電気株式会社

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 輻輳発生の確率を下げ、輻輳によるフレームの到着遅れや欠落が発生する頻度を減らすことができるスパニングツリーシステムを提案する。

【解決手段】 複数のノードを接続したネットワークで動作するスパニングツリーシステムのノードが、変更前のツリーを運用したまま、別のVLANを用いてコスト変更後のツリーを生成し、新規ツリーの安定後に転送に利用するツリーを切り替える。

【選択図】 図7


認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 4 2 6 2 1
受付番号	5 0 2 0 1 2 4 6 3 7 0
書類名	特許願
担当官	第八担当上席 0 0 9 7
作成日	平成 1 4 年 8 月 2 3 日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年 8月22日
-------	-------------

【図 19】




【図 1 3】


117 タグテーブル

宛先MACアドレス1171	挿入タグ1172
ネットワーク全体の全ての ノードを表す値	現在、現用系となっている タグを表すタググループのID


【図 1 4】




【図 1 5】



【図 1 6】




【図 1 7】






【図 18】



【図20】



【図 2 1】

114 フォワーディングテーブル


タグ 1 1 4 1	出力ポート 1 1 4 2
4 1	P o r t 1
4 2	P o r t 2
4 3	P o r t 2
4 4	P o r t 1

【図 2 2】


117 タグテーブル

宛先MACアドレス 1 1 7 1	挿入タグ 1 1 7 2
9 1 A	4 1
9 1 C	4 1
9 2 B	4 2
9 3 X	4 3


【図 2 3】




【図 2 4】




【図 2 5】




【図 2 6】




【図 2 7】




【図 2 8】




【図 2 9】




【図 3 0】




【図 3 1】



【図 3 2】




【図 3 3】







【図 3 4】




【図 35】



【図 3 8】



【図 3 9】



【図40】

